

[← Go Back](#)

Hardware



[Home](#) / [Hardware](#) / [Hardware](#) / [digitalWrite\(\)](#)

digitalWrite()

Last revision ◇ 16.05.2024

ON THIS PAGE

Beschreibung

[Syntax](#)[Parameter](#)[Rückgabewert](#)[Beispielcode](#)[Anmerkungen und Warnungen](#)[Siehe auch](#)[Help](#)

Beschreibung

Schreibt einen `HIGH` - oder `LOW` -Wert auf einen Digitalpin.

Wenn der Pin mit `pinMode()` als Outputpin gesetzt wird, wird die Spannung auf den Wert 5V (oder 3,3V) für `HIGH` gesetzt, 0V für `LOW`. Es wird empfohlen, den Pin mit `pinMode()` auf `INPUT_PULLUP` zu setzen, um den internen Pull-Up-Widerstand zu nutzen. Für mehr Informationen siehe: [Tutorial zu Digitalpins](#).

Wenn du `pinMode()` nicht auf `OUTPUT` setzt, aber eine LED auf den Pin anschließt, kann die LED mit `digitalWrite(HIGH)` gedimmt erscheinen. Wenn `pinMode()` nicht explicit gesetzt wird, verwendet `digitalWrite()` den Pull-Up-Widerstand, der als eine Art großer spannungslimitierender Widerstand wirkt.

Syntax

```
digitalWrite(pin, value)
```

Parameter

`pin`: Die Arduino-Pinnummer

`value`: `HIGH` oder `LOW`

Rückgabewert

Nichts.

Beispielcode

Der Code deklariert Digitalpin 13 als `OUTPUT` und alterniert auf diesem Pin von `HIGH` auf `LOW` mit einem Abstand von einer Sekunde.

```
1 void setup() {  
2     pinMode(13, OUTPUT);  
3 }  
4  
5 void loop() {  
6     digitalWrite(13, HIGH);  
7     delay(1000);  
8     digitalWrite(13, LOW);  
9     delay(1000);  
10 }
```

Anmerkungen und Warnungen

Die analogen Inputpins können als Digitalpins verwendet werden mit den Namen A0, A1, etc. Die Ausnahme sind der Arduino Nano, Pro Mini, und die Arduino Mini-Pins A6 und A7, welche nur als analoge Inputs genutzt werden können.

Siehe auch

([Beschreibung der digitalen Pins](#))

Suggest changes	Need support?	License & Trademark
The content on docs.arduino.cc is facilitated through a public GitHub repository. If you see anything wrong, you can edit this page here.	Help Center Ask the Arduino Forum Discover Arduino Discord	The Arduino documentation is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 license. Arduino and the Arduino logo are trademarks or registered trademarks of Arduino S.r.l.

Was this article helpful?