HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**

**MẪU CÂU HỎI THỰC HÀNH VÀ TRẮC NGHIỆM**
**THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**

MÔN: **NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG AI** (INT1154)

*Thời gian làm bài: 80 phút, không kể thời gian phát đề*

## PHẦN 1: THỰC HÀNH 60 PHÚT 4 CÂU TỔNG 10 ĐIỂM

**Câu 1 (2 điểm): [CLO 1]**

Trong thư mục **Desktop\Thực hành** : hãy tạo thư mục [Mã sinh viên] và trong thư mục này tạo 03 file word, excel, powerpoint có tên file là mã sinh viên. Ví dụ: B25DCCN012-Vương Viết Thao.docx

Sau khi hoàn thành cả 3 bài word, excel, powerpoint, hãy nén toàn bộ 3 tệp trên thành 1 tệp duy nhất: B25DCCN012-Vương Viết Thao.zip hoặc B25DCCN012-Vương Viết Thao.rar

Lưu file nén trong thư mục Desktop\Thực hành\B25DCCN012 và nộp theo đúng quy định.

(Lưu ý: Trong thư mục Desktop\Thực hành\B25DCCN012 phải có đủ 3 file).

**Câu 2 (3 điểm): [CLO 1]**

**Hoàn thành bảng thời gian biểu dưới đây.**

a. Định dạng trang văn bản: Khổ giấy A4, theo hướng đứng của trang và căn lề trái: 3cm, lề phải: 2cm, lề trên và lề dưới: 2cm.

b. Nhập và định dạng đoạn văn bản theo mẫu sau đây với font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, khoảng cách giữa các dòng nội dung là 1.5pt.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
**KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1**
Số: ……./ TB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
*Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025*

**THÔNG BÁO**

**V/v: Tuyển sinh các lớp tài năng Chương trình Công nghệ Vi mạch Bán dẫn, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa năm học 2025.**

Căn cứ Quyết định số 966/QĐ-HV ngày 11/6/2025 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo chương trình Sinh viên tài năng của Học viện.

Khoa Kỹ thuật Điện tử 1 xin thông báo tới các em sinh viên Khóa 2025 về việc tuyển sinh Chương trình tài năng của Chương trình Công nghệ Vi mạch bán dẫn và ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa năm 2025. Dưới đây là các yêu cầu đầu vào của sinh viên khi dự tuyển vào lớp tài năng:

| Các yêu cầu | Ngành học | | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| | CT Công nghệ Vi mạch Bán dẫn | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
| Điểm thi đánh giá NL | ≥ 92 | ≥ 94 | |
| Điểm thi đánh giá Tư duy | ≥ 85 | ≥ 88 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Đạt giải tỉnh trong các kỳ thi | 1, 2, 3, hoặc Khuyến khích | 1, 2, 3 | |
| Điểm THPT | ≥ 25 | ≥ 25.5 | Toán ≥ 8.5 |

Trận trọng!

**XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG KHOA** **TRƯỞNG PHÒNG GIÁO VỤ**

TS. Nguyễn Trung Hiếu ThS. Lê Xuân Thành

**Câu 3 (3 điểm): [CLO 1]**

Sinh viên nhập chính xác các bảng dữ liệu sau vào Sheet 1 (nhập tại vị trí ô chỉ định):

**Bảng 1: Bảng Kê Tiêu Thụ Điện** (Nhập từ ô **A3**)

| **STT** | **Mã KH** | **Mã KV** | **Tên Khu Vực** | **Chỉ Số Cũ** | **Chỉ Số Mới** | **Tiêu Thụ** | **Đơn Giá** | **Thành Tiền** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KH01 | NT | | 1200 | 1450 | | 2000 | |
| 2 | KH02 | VT | | 3500 | 3800 | | 1800 | |
| 3 | KH03 | NT | | 2100 | 2600 | | 2000 | |
| 4 | KH04 | VT | | 4000 | 4150 | | 1800 | |
| 5 | KH05 | NT | | 1500 | 1580 | | 2000 | |
| 6 | KH06 | VT | | 2800 | 3200 | | 1800 | |

**Bảng 2: Danh Mục Khu Vực** (Nhập từ ô **I3**)

| **Mã KV** | **Tên Khu Vực** |
|---|---|
| NT | Nội Thành |
| VT | Vùng Ven |

**Bảng 3: Thống Kê Trung Bình** (Nhập từ ô **I9**)

| **Mã KV** | **Tiêu Thụ Trung Bình** |
|---|---|
| NT | |
| VT | |

a) Kẻ viền (All Borders) cho toàn bộ Bảng 1. Định dạng dòng tiêu đề (dòng 3): Chữ màu xanh dương đậm, nền màu vàng nhạt, in đậm (Bold) và canh giữa. Tính cột **Tiêu Thụ** = Chỉ Số Mới - Chỉ Số Cũ và cột **Thành Tiền** = Tiêu Thụ * Đơn Giá.


b) Thêm cột **"Cảnh Báo"** bên cạnh cột Thành Tiền. Dùng hàm **IF** kết hợp hàm **OR** để điền thông tin: Nếu Tiêu Thụ lớn hơn 400 **HOẶC** Thành Tiền lớn hơn 800000 thì ghi "Cao", ngược lại ghi "Thấp". Tính cột **Tiêu Thụ Trung Bình** ở **Bảng 3** bằng cách sử dụng hàm **AVERAGEIF** để tính trung bình lượng điện tiêu thụ theo từng Mã KV.

c) Dùng hàm **VLOOKUP** để điền tự động tên khu vực vào cột **Tên Khu Vực** ở Bảng 1 dựa vào mã khu vực tra cứu từ **Bảng 2**.

**Câu 4 (2 điểm): [CLO 1]**
Thiết kế 2 Slide với yêu cầu:

- Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 2 giây
- Chèn logo của trường PTIT vào master slide

  Ảnh logo trường PTIT:




- Tạo hiệu ứng chuyển cảnh cho cả 2 slide
- Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng Slide.
- Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau.

**Slide 1**




**Slide 2**



| STT | Tên | Mã số |
|---|---|---|
| 1 | Hoa Hướng Dương | 421 |
| 2 | Hoa Hồng Pháp | 145 |
| 3 | Hoa Sen Trắng | 123 |