

```

> restart
> KCLn1 := diff(vc(t), t) = 10 - 1·il(t)

```

$$KCLn1 := \frac{d}{dt} vc(t) = 10 - il(t) \quad (1)$$

```

> KCLn2a := diff(il(t), t) = -4·il(t) + 4·vc(t)

```

$$KCLn2a := \frac{d}{dt} il(t) = -4 il(t) + 4 vc(t) \quad (2)$$

```

> KCLn2b := diff(il(t), t) = -4·il(t) + 4·vc(t) + 3

```

$$KCLn2b := \frac{d}{dt} il(t) = -4 il(t) + 4 vc(t) + 3 \quad (3)$$

```

> eqnsa := KCLn1, KCLn2a

```

$$eqnsa := \frac{d}{dt} vc(t) = 10 - il(t), \frac{d}{dt} il(t) = -4 il(t) + 4 vc(t) \quad (4)$$

```

> solna := dsolve({eqnsa, vc(0) = 1, il(0) = 3}, [vc(t), il(t)])

```

$$solna := \left\{ il(t) = 10 + e^{-2t} (-22t - 7), vc(t) = 10 + \frac{e^{-2t} (-44t - 36)}{4} \right\} \quad (5)$$

```

> simplify(solna)

```

$$\{ il(t) = 10 + e^{-2t} (-22t - 7), vc(t) = 10 + (-11t - 9) e^{-2t} \} \quad (6)$$

```

> eqnsb := KCLn1, KCLn2b

```

$$eqnsb := \frac{d}{dt} vc(t) = 10 - il(t), \frac{d}{dt} il(t) = -4 il(t) + 4 vc(t) + 3 \quad (7)$$

```

> solnb := dsolve({eqnsb, vc(0) = 1, il(0) = 3}, [vc(t), il(t)])

```

$$solnb := \left\{ il(t) = 10 + e^{-2t} (-19t - 7), vc(t) = \frac{37}{4} + \frac{e^{-2t} (-38t - 33)}{4} \right\} \quad (8)$$

```

> simplify(solnb)

```

$$\left\{ il(t) = 10 + e^{-2t} (-19t - 7), vc(t) = \frac{37}{4} + \frac{e^{-2t} (-38t - 33)}{4} \right\} \quad (9)$$

```

>

```