

Expérience sur les ondes libres acoustiques et électriques (en guise de rattrapage)

Seite Alexander

January 7, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Théorie générale	2
2.1	Theorie accoustique	2
2.2	Theorie electrique	2
3	ACCOUSTIQUE	3
3.1	Description des manipulations	3
3.2	Résultats, Analyse et Discussion	4
3.2.1	Determination de la celerite	4
3.2.2	Nature spherique des ondes acoustiques	4
3.2.3	Vérification de la variation de la pression	5
4	ELECTRIQUE	6
4.1	Description des manipulations	6
4.2	Résultats	7
4.2.1	Temps de propagation	7
4.3	Analyse des résultats, complement	9
4.3.1	Une premiere analyse	9
4.3.2	Une deuxieme analyse	9
5	Annexes	10
5.1	ACCOUSTIQUE	10
5.2	ELECTRIQUE	10

1 Introduction

Les objectifs de cette experience vont être réalisés à partir de deux installations. La premiere nous a permis de mesurer la vitesse de propagation d'une onde ultrasonre ainsi que de vérifier expérimentalement la nature sphérique d'une onde accoustique. (AJOUTER RESULTATS ACCOUSTIQUE). La seconde installation nous a permis de mesurer la vitesse de propagation d'une onde de tenson électrique dans un câble coaxial d'une longueur de 100 mètres et de $50\ \Omega$. Cela nous a permis de mettre en évidence la réflexion et la transmission d'une onde lors d'un changement de milieu. (AJOUTER RESULTATS ELECTRIQUE). De meme, en mesurant la capacite lineique $c^* = \dots$ et l'inductance lineique $l^* = \dots$, nous avons determine l'impedance caracteristique $Z_c = \dots$. Enfin avec plusieurs resistances de terminaisons, nous avons mesure et analyser les amplitudes des impulsions transmises et reflechies afin de determiner les coefficients de reflection $\rho = \dots$ pour $Z_l = \dots$ ou encore $\rho = \dots$ pour $Z_l = \dots$.

2 Théorie générale

2.1 Theorie accousstique

2.2 Theorie electrique

3 ACCOUSTIQUE

3.1 Description des manipulations

L'installation d'un émetteur d'ondes acoustiques et d'un récepteur piezoelectrique (dont la tension varie en fonction de la pression) sur un banc optique articulé nous ont permis, grâce à un générateur d'impulsions, de mesurer et comparer ces dernières à l'oscilloscope en faisant varier en un premier temps la distance émetteur-récepteur (voir sur Fig. 1). Nous mesurons donc la vitesse de propagation d'un émetteur jusqu'à un récepteur dans un milieu de propagation qui est celui de l'air. Nous mesurons la transmission avec l'émetteur avec des impulsions d'une fréquence ($f = 40\text{kHz}$) alimentée d'une tension crête à crête ($U_{pp} = 5\text{V}$). Cela est possible grâce aux mesures et comparer les longueurs d'onde aux deux extrémités. Si ces dernières sont en phase, nous pouvons déterminer grâce à la distance, la vitesse de propagation de l'onde émise puis reçue par le récepteur. Cette distance a également un impact sur l'amplitude (ou tension) mesurée aux extrémités. La tension diminue en fonction de $\ln(1/r)$, r étant la distance entre l'émetteur et le récepteur.




Figure 1: Montage expérience acoustique (Vue de profil)

En un second temps, nous avons pu déterminer la nature sphérique d'une onde acoustique dans l'air. En effet, pour ce faire, nous déplaçons l'émetteur E, fixe sur le banc articulé (voir sur Fig. 2), et mesurons les différentes tensions du récepteur R.




Figure 2: Montage expérience acoustique (Vue de haut)

3.2 Résultats, Analyse et Discussion

3.2.1 Détermination de la célérité

Nous mesurons pour des phases à $0 \pm 5^\circ$ sur en Annexe (voir Tab. 1) :

Dont nous pouvons extraire une moyenne de 0.83 cm quand on considère la longueur d'onde de 1.8 cm comme la somme de deux intervalles de phase nulle de nos signaux. En effet, si on le divise par deux, nous obtenons 0.9 cm qui est relativement proche de la moyenne.

Grâce à la relation $\lambda = c \cdot T$ avec $T = \frac{1}{f}$ (voir Eq. ??), nous obtenons :

$$c = \lambda \cdot f = 0.0083 \cdot 400'000 = 3,3 \pm \dots \text{m/s}$$

En supposant que la fréquence f est connue avec une précision négligeable. L'incertitude relative de c est donc donnée par :

$$\frac{\Delta c}{c} = \frac{\Delta \lambda}{\lambda}.$$

L'incertitude sur la longueur d'onde est celle de la règle utilisée soit

$$\Delta \lambda = \pm 0,1 \text{ cm} = 1 \times 10^{-4} \text{ m},$$


alors l'incertitude absolue sur c est

$$\Delta c = c \cdot \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = 3320 \cdot \frac{1 \times 10^{-4}}{8,3 \times 10^{-3}} \approx \dots \text{m/s}.$$

Ainsi, la célérité de l'onde acoustique peut être reportée avec incertitude comme :

$$c = (2,3 \pm \dots) \times 10^3 \text{ m/s}.$$

3.2.2 Nature sphérique des ondes acoustiques



Le graphique (Fig. 3) montre que la tension mesurée (Voir Tab. 2) est maximale pour $\theta = 0^\circ$ et décroît lorsque l'angle augmente. EXPLIQUER LIEN AVEC ONDES SPHERIQUES

3.2.3 Vérification de la variation de la pression

La Fig. 4 présente l'évolution de la tension mesurée en fonction de l'inverse de la distance entre l'émetteur et le récepteur. La tension délivrée par le capteur piézoélectrique étant proportionnelle à la pression acoustique incidente, cette représentation permet de visualiser directement la variation de la pression avec la distance de propagation de l'onde.




Figure 4: Variation de la tension en fonction de l'inverse de la distance

Afin de vérifier le modèle théorique de décroissance de la pression acoustique, nous avons ensuite tracé le carré de la tension en fonction de l'inverse du carré de la distance (Fig. 5). Nous vérifions que la linéarité reste inchangée bien que l'offset bouge. Nous constatons également sur Fig. 6, que si nous inversons le branchement E-R, la pente devient beaucoup plus petite, mais que la linéarité est conservée.




Figure 5: $U^2(1/D^2)$




Figure 6: $U(1/D)$ avec E-R inversés

En somme, nous observons dans les 3 cas une relation linéaire avec une pente positive.

4 ELECTRIQUE

4.1 Description des manipulations

Nous utilisons un cable coaxial de type RG58 de $50\ \Omega$ et de 100 mètres dans lequel nous faisons passer grace a un generateur, une impulsion de 210 ns a une frequence de 30 kHz (voir Fig. ??).




Figure 7: $U^2(1/D^2)$

Nous mesurons la difference entre les signaux du generateur et ceux passant par le cable. Cela nous permet de connaitre le temps de propagation de l'onde electrique dans le cabled. Si on connait le temps et la distance, nous pouvons ainsi connaitre la vitesse de propagation grace a la relation Eq. 2.

En un second temps, nous utilisons un pont RLC (voir Fig. 8) afin de determiner la capacite lineique c^* et l'inductance lineique l^* en y connectant une extremite de notre cable coaxial.




Figure 8: Montage d'un pont RLC

Afin de determiner c^* , le pont RLC est utile dans la mesure ou, en laissant l'autre extremite du cable ouvert, le cable devient une capacite. A l'inverse, pour trouver l^* , nous fermons le circuit. Ainsi notre cable se comporte comme une inductance.

Enfin, en faisant varier les resistances de terminaison (Voir R sur Fig. 7), nous pouvons mesurer les amplitudes des impulsions transmises et reflechies afin de trouver les coefficients de reflexion et de transmission.

4.2 Résultats

4.2.1 Temps de propagation

Nous mesurons donc 2 signaux sur l'oscilloscope (visible sur ?? : l'impulsion du generateur (CH1) et l'impulsion passant par le cable coaxial de 100m (CH2).




Figure 9: Mesure des impulsions de largeur (width) $w = 210 \text{ ns}$

Le delai entre les deux signaux pour une resistance nulle $R = 0 \Omega$ $\delta t = |t_1 - t_2|$ est :

$$\delta t = |$$

Que nous avons extrait sur ?? Nous avons mesure grace au pont RLC les valeurs suivantes pour la capacite lineique c^* et l^* :

$$c^* = 10,1 \text{ nF} \quad l^* = 31,0 \mu\text{H}$$

Ainsi comme nous connaissons la relation liant c^* et l^* avec l'impedance caracteristique :

$$Z_c = \sqrt{\frac{l^*}{c^*}} = \sqrt{\frac{31,0 \cdot 10^{-6}}{10,1 \cdot 10^{-9}}} = 55,5 \pm 0,3$$

Pour les incertitudes :

$$\Delta Z_c = \frac{1}{2} \cdot Z_c \sqrt{\left(\frac{\Delta L^*}{L^*}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C^*}{C^*}\right)^2}$$

Donc :

$$\Delta Z_c = 55,5 \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{0,1}{31,0}\right)^2 + \left(\frac{0,1}{10,1}\right)^2} \approx 0,3 \, \Omega$$

subsubsectionUn deuxieme resultat

4.3 Analyse des résultats, complement

4.3.1 Une premiere analyse

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2}.$$

4.3.2 Une deuxieme analyse

5 Annexes

5.1 ACCOUSTIQUE

D_{reel} cm	λ cm
1,5	0,5
2,0	0,9
2,9	0,8
3,7	1,8
5,5	1,0
6,5	0,9
7,4	0,7
8,1	0,9
9,0	N/A

Table 1: Distances mesurées et nombre de longueurs d'onde correspondantes

Angle $\theta \pm 1^\circ$	$V \pm 0.001$ V
90	0,130
75	0,180
60	0,280
45	0,440
30	0,910
15	1,950
0	2,500
-15	1,450
-30	0,540
-45	0,160
-60	0,080
-75	0,060
-90	0,050

Table 2: Tension V en fonction de l'angle θ

5.2 ELECTRIQUE

Entre 0 et 50Ω :

Pour $R > 50 \Omega$:

Synthese :

R (Ω)	Amplitude Générateur (V)	Amplitude Câble (V)	Temps (ms) – à vérifier
5	10.65	9.73	0.98
10	9.65	7.48	1.79
15	9.65	8.44	0.90
20	8.84	6.43	1.83
25	9.05	7.56	0.98
30	8.19	5.95	1.42
35	8.44	7.08	1.03
40	8.04	5.39	1.59

Table 3: Mesures pour les résistances comprises entre 0 et 50 Ω

R (Ω)	Amplitude Générateur (V)	Amplitude Câble (V)	Temps (ns)
100	7.84	6.27	0.26
500	8.24	8.68	-1.87
1500	7.64	9.33	-2.51
2000	8.04	9.49	-2.59
2500	7.84	9.43	-2.79

Table 4: Mesures pour les résistances supérieures ou égales à 50 Ω

R (Ω)	Amplitude Générateur (V)	Amplitude Câble (V)	Temps (ns)
0	N/A	N/A	N/A
50	N/A	N/A	N/A
2500	7.84	9.43	-2.79

Table 5: Comparaison pour $R = 0 \Omega$, 50 Ω et R_{max} Ref [?]

References

- [1] Cours électronique, *Pont RLC*,
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en>
 Consulté le : 7 Janvier 2026