

Problemas martes 25 de febrero 2025

Tomando como referencia la ruta de datos segmentada que se adjunta, indica la descripción RTL junto con el valor de las señales de control por cada etapa (**FDEMW**) de las siguientes instrucciones:

- **Lw rt, [rs]#inm** ;lw con *post incremento*
 - $BR(rt) \leftarrow Mem(BR(rs))$
 - $BR(rs) \leftarrow BR(rs) + SignExt(inm16);$
 - $PC \leftarrow PC + 4;$
- **jal rt, imm16** ;format I
 - $BR(rt) \leftarrow PC + 4;$
 - $PC \leftarrow PC + 4 + 4 * SignExt(imm16);$
- **ret rs**
 - $PC \leftarrow BR(rs);$

Utiliza los nombres de registros tal como aparecen en la ruta. Indica las modificaciones oportunas que haya que realizar sobre el esquema de la ruta de datos (nuevos puertos, señales de control)

Ruta con nombres de registros

