

PRESENT	Sütun1	Sütun2	Sütun3	NEXT	Sütun4	Sütun5
x	a	b	c	a	b	c
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0
d	jk	t				

da	jb	kb	tc	
	0	0 x		1
	0	1	0	1
	0 x		0	1
	1 x		1	1
	1	0 x		1
	1	1	0	1
	1 x		0	1
	0 x		1	1
	1	1	0	1
	0	0 x		1
	0 x		1	1
	0 x		0	1
	0	1	0	1
	1	0 x		1
	1 x		1	1
	1 x		0	1

$$D_a = x'ab' + xac + abc' + x'a'bc + xa'b'c'$$

xa/bc	00'	01'	11'	10'
00'	0	0	1	0
01'	1	1	0	1
11'	0	1	1	1
10'	1	0	0	0

$$j_b = x'c + xc'$$

xa/bc	00'	01'	11'	10'
00'	0	1 x	x	
01'	0	1 x	x	
11'	1	0 x	x	
10'	1	0 x	x	

$$k_b = x'bc + xbc'$$

xa/bc	00'	01'	11'	10'
00'	x	0	1	0
01'	x	0	1	0
11'	0 x		0	1
10'	0 x		0	1

$$t_c = 1$$

xa/bc	00'	01'	11'	10'
00'	1	1	1	1
01'	1	1	1	1
11'	1	1	1	1
10'	1	1	1	1

