Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travail en autonomie**

TP noté — le lampadaire qui voit les piétons, du diagramme d'états au programme validé

Tu as déjà le jour et la nuit. Il manque le piéton : c'est lui qui rapporte les points.



Durée : 3 h 00 min **Compétences :** CO5.8-SIN2 · CO6.5-SIN1 · CO7.3-SIN2 · 2.4.3b

- TP noté, individuel, à distance, sur ordinateur. Une étape par page : suis-les dans l'ordre. Fais une pause entre deux étapes.
- Tes réglages dépendent de J, ton jour de naissance (de 1 à 31) : tes captures d'écran sont donc différentes de celles de tes camarades. Je vérifie J dans Pronote.
- Wokwi s'utilise sans compte. Aux étapes marquées 📸, fais une capture d'écran (Windows + Maj + S) et colle-la (Ctrl + V) dans ton document réponse. Wokwi n'enregistre rien : copie ton programme dans ton document au fur et à mesure.

Document enseignant — corrigé et barème

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Reprendre le lampadaire avec mes valeurs — 20 min
- ☐ Étape 2 — Le détecteur de présence et le temps — 25 min
- ☐ Étape 3 — Programmer l'état PRÉSENCE — 60 min
- ☐ Étape 4 — Valider par un protocole de test — 30 min
- ☐ Étape 5 — Mon amélioration personnelle — 30 min
- ☐ Étape 6 — Bilan énergétique, puis dépôt — 15 min

À déposer sur l'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), avec « J = … » en haut, tes réponses, ton programme final complet et les 4 captures d'écran 📸.
- Dépôt dans le devoir « TP lampadaire noté » de l'ENT, avant la fin du créneau de 3 h.
- Ce TP est noté sur 20.

Besoin d'aide ?

- Pendant les 3 h, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT. Envoie-moi une capture d'écran de ton écran Wokwi si quelque chose ne marche pas : je t'aide à trouver l'erreur, je ne donne pas le programme.
- Message rouge dans le moniteur série ? Regarde le numéro de ligne indiqué : c'est souvent un « : » oublié à la fin d'un if ou d'un elif, ou un décalage (indentation) différent des lignes voisines.
- Bloqué plus de 15 minutes ? Écris ce que tu as essayé dans ta réponse, passe à la suite et préviens-moi.

Note enseignant

Mise en œuvre (vendredi 13 novembre, bloc de 3 h des D2, distanciel) : suite notée de `AUTO_TermSIN_Lampadaire_Wokwi`, dont les D2 ont fait les étapes 1 à 3 le 6 novembre (CAN, jour / nuit, hystérésis). Le programme de départ `lampadaire_pieton.py` contient donc déjà la conversion et les états JOUR et VEILLE avec hystérésis : un élève qui n'a rien rendu le 6 novembre peut faire ce TP. Déposer sur l'ENT ce PDF, `REPONSES_AUTO_TermSIN_Lampadaire_Pieton.docx`, `diagram_lampadaire.json` et `lampadaire_pieton.py`. **Pronote** : `diagram_lampadaire.json` a déjà été déposé le 6 novembre, rattacher le document existant au lieu de le renvoyer.

Contre la copie : le niveau de veille ($10 + J$ %) et la durée d'essai ($10 + u$ secondes, u = chiffre des unités de J) apparaissent dans le programme, dans le moniteur série et dans le bilan énergétique ; l'étape 5 est une amélioration choisie par l'élève. Deux copies avec les mêmes constantes ou la même amélioration codée à l'identique : 0 aux questions concernées.

À tester une fois sur Wokwi avant la séance : le programme de départ et le corrigé de la question 4 reprennent ceux du TP du 6 novembre (testé le 5 novembre), mais `lampadaire_pieton.py` n'a pas été relancé dans Wokwi.


Comment répondre et rendre ton travail

1. Télécharge sur l'ENT **`REPONSES_AUTO_TermSIN_Lampadaire_Pieton.docx`** et ouvre-le avec Word ou LibreOffice. Enregistre-le tout de suite sous le nom **`REPONSES_NOM_Prenom`**, puis enregistre régulièrement.
2. **Tout en haut**, écris **« Je suis né(e) le J = … »**.
3. Télécharge aussi **`diagram_lampadaire.json`** (le circuit) et **`lampadaire_pieton.py`** (le programme de départ). Tu les ouvriras avec le Bloc-notes pour les copier dans Wokwi.
4. Aux étapes marquées 📸, fais une capture d'écran et colle-la sous la question.

Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé », avec ce que tu as essayé : une démarche rapporte des points.

Étape 1 — Reprendre le lampadaire avec mes valeurs (20 min)

L'allée du lycée, 22 h



L'allée qui mène au lycée compte **12 lampadaires LED de 60 W**, allumés à fond toute la nuit. La commune veut un éclairage **autonome** : éteint le jour, en **veille** réduite la nuit, à **100 %** pendant 60 s dès qu'un piéton est détecté. Le 6 novembre, tu as programmé le jour et la nuit. Aujourd'hui, le bureau d'études te demande le piéton, la validation complète et une amélioration de ton choix.

Problématique

Comment programmer un lampadaire qui s'allume à fond pour chaque piéton, sans jamais cesser de surveiller la lumière et le détecteur ?

DR1 — Mes réglages personnels


Réglage	Formule	Exemple avec $J = 0$ (n'existe pas)
Niveau de veille de nuit	$10 + J$ en %	10 %
Durée d'allumage à 100 % **pour les essais**	$10 + u$ en secondes, où u est le **chiffre des unités** de J (pour $J = 23$, $u = 3$)	10 s

La durée réelle sera de 60 s ; une durée courte évite d'attendre une minute à chaque essai.

DR2 — Diagramme d'états du lampadaire (cahier des charges)

Un **état** est une situation stable du système. Une **transition** (une flèche) est le passage d'un état à un autre, déclenché par un événement, parfois soumis à une [condition]. Dans ton programme, la veille de nuit est à **ton** niveau de veille (DR1), et la durée de présence est **ta** durée d'essai.

Diagramme d'états du lampadaire



Une transition s'écrit : événement [condition] / action.

Le passage de JOUR à VEILLE et de VEILLE à JOUR utilise deux seuils (hystérésis) : `N_NUIT = 3549` (7 lux) et `N_JOUR = 3239` (15 lux). Ils sont déjà dans le programme.

DR3 — Mémo MicroPython (ESP32)

Instruction	Effet
`n = capteur.read()`	code du CAN, de 0 à 4095 (12 bits, 0 à 3,3 V)
`pir.value()`	1 si une présence est détectée, 0 sinon
`regler_lampe(30)`	lampe à 30 % (fonction fournie, PWM)
`t = time.ticks_ms()`	temps écoulé depuis le démarrage, en ms
`time.ticks_diff(t2, t1)`	durée entre deux instants, en ms
`etat = "VEILLE"`	une variable texte mémorise l'état courant

Dans Wokwi, pendant la simulation : **clique sur le capteur de lumière** pour régler l'éclairement (curseur en lux) ; **clique sur le détecteur PIR**, puis sur « Simulate motion » : sa sortie passe à 1 pendant 5 s.

Pour démarrer dans Wokwi

1. Ouvre `wokwi.com/projects/new/micropython-esp32`. Aucun compte n'est nécessaire.
2. Ouvre `diagram_lampadaire.json` avec le Bloc-notes, copie tout, puis colle-le à la place du contenu de l'onglet `diagram.json` de Wokwi.
3. Fais de même avec `lampadaire_pieton.py`, dans l'onglet `main.py` de Wokwi.
4. Lance la simulation (▶). Les capteurs sont à gauche de la carte : fais glisser le fond du schéma ou dézoome avec la molette.

Question 1 (2 pts)

a) Calcule **tes** deux réglages (DR1). Remplace les valeurs des lignes `VEILLE_POURCENT` et `DUREE_PRESENCE` du programme (attention : la durée s'écrit en **millisecondes**). Copie ces deux lignes dans ta réponse.

b) Lance la simulation, règle l'éclairement à **5 lux**. 📸 **Capture 1** : le moniteur série affiche `etat = VEILLE`.

c) Expliquer ce que fait le programme si l'éclairement oscille entre 9 et 11 lux pendant la nuit.

Corrigé :

a) Exemple pour $J = 23$: `VEILLE_POURCENT = 33` et `DUREE_PRESENCE = 13000`. Valeurs justes pour le J de l'élève, durée en ms (0,5 pt). Tableau de correction en fin de fiche.

b) Capture montrant `etat = VEILLE` à environ 5 lux (0,5 pt).

c) Entre 9 et 11 lux, on reste entre les deux seuils (7 et 15 lux) : le programme **garde l'état VEILLE**, la lampe ne clignote pas. C'est l'hystérésis (1 pt).

Étape 2 — Le détecteur de présence et le temps (25 min)

Question 2 (1 pt)

Observer : la nuit (5 lux), lance « Simulate motion » sur le PIR. Combien de temps `presence` reste-t-il à 1 dans le moniteur série ? Que se passe-t-il si tu relances « Simulate motion » avant la fin ?

Corrigé :

`presence` passe à 1 pendant **5 s environ** (durée par défaut du PIR de Wokwi), puis revient à 0. Une nouvelle détection pendant ces 5 s prolonge la sortie à 1. (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Un camarade propose, quand un piéton est détecté : `regler_lampe(100)` puis `time.sleep(60)`. **Expliquer** pourquoi cette solution ne respecte pas le DR2. Que faut-il faire à la place ?

Corrigé :

`time.sleep(60)` est **bloquant** : pendant 60 s, le programme ne lit plus ni le capteur de lumière ni le PIR. Un deuxième piéton ne **relance pas** la temporisation (transition « présence / relancer les 60 s »). (1 pt)

Il faut une temporisation **non bloquante** : mémoriser l'instant de la détection avec `time.ticks_ms()`, puis comparer à chaque tour de boucle avec `time.ticks_diff`. (1 pt)

Étape 3 — Programmer l'état PRÉSENCE (60 min)

Ce qu'il te reste à programmer (les trois TODO Q4)

1. **Dans l'état VEILLE** : si `presence == 1`, passer dans l'état `"PRESENCE"` et mémoriser l'instant : `debut_presence = maintenant`. Écris-le avec un `elif`, sous le test du retour au jour.
2. **Un nouvel état PRESENCE** (un `elif etat == "PRESENCE":` au même niveau que `elif etat == "VEILLE":`) :
   - si un piéton est encore détecté, **relancer** la temporisation : `debut_presence = maintenant` ;
   - sinon, si la durée est écoulée, revenir en `"VEILLE"`. Pour savoir si la durée est écoulée : `time.ticks_diff(maintenant, debut_presence) > DUREE_PRESENCE`.
3. **La sortie** : dans l'état PRESENCE, la lampe est à 100 %.

Lance la simulation après chaque morceau : une erreur se trouve plus facilement quand on vient d'écrire trois lignes que trente.

Question 4 (6 pts)

Programmer l'état PRESENCE en complétant les trois `TODO Q4`, sans `time.sleep` autre que celui de la fin de boucle.

📸 **Capture 2** : le moniteur série affiche `etat = PRESENCE` juste après une détection. 📸 **Capture 3** : le retour à `etat = VEILLE` après **ta** durée d'essai.

Colle ton programme complet dans ta réponse.

Corrigé :

```
    # Transitions du diagramme d'etats
    if etat == "JOUR":
        if n > N_NUIT:
            etat = "VEILLE"
    elif etat == "VEILLE":
        if n < N_JOUR:
            etat = "JOUR"
        elif presence == 1:
            etat = "PRESENCE"
            debut_presence = maintenant
    elif etat == "PRESENCE":
        if presence == 1:
            debut_presence = maintenant      # relance la temporisation
        elif time.ticks_diff(maintenant, debut_presence) > DUREE_PRESENCE:
            etat = "VEILLE"

    # Sortie associee a chaque etat
    if etat == "JOUR":
        regler_lampe(0)
    elif etat == "VEILLE":
        regler_lampe(VEILLE_POURCENT)
    else:
        regler_lampe(100)
```

Grille (6 pt) :

- passage VEILLE → PRESENCE avec mémorisation de l'instant : 1 pt ;
- relance de la temporisation tant que le PIR est à 1 : 1 pt ;
- retour en VEILLE avec `ticks_diff` et **sa** durée, sans `sleep` bloquant : 2 pt ;
- sortie à 100 % dans l'état PRESENCE : 1 pt ;
- programme qui fonctionne, captures 2 et 3 cohérentes avec **son** J : 1 pt.

La lampe reste à 100 % environ 5 s + la durée d'essai après le dernier mouvement, puisque la sortie du PIR reste à 1 pendant 5 s : c'est normal. Accepter toute solution qui respecte le DR2.

Étape 4 — Valider par un protocole de test (30 min)

Question 5 (3 pts)

Rédiger puis réaliser un protocole de test qui vérifie **chaque transition** du DR2, hystérésis comprise. Présente-le dans un tableau : numéro de l'essai, action réalisée dans Wokwi, état attendu, état observé (✓ ou ✗). Si un essai échoue, corrige ton programme et refais l'essai.

Corrigé :

Exemple attendu (au moins 6 essais) :

Essai	Action dans Wokwi	État attendu	Observé
1	démarrage à 500 lux	JOUR, lampe éteinte	✓
2	descendre à 5 lux	VEILLE, lampe à son niveau	✓
3	« Simulate motion »	PRESENCE, lampe à 100 %	✓
4	nouvelle détection avant la fin de la durée	reste en PRESENCE	✓
5	attendre sans mouvement	retour en VEILLE après la durée	✓
6	monter à 12 lux	reste en VEILLE (hystérésis)	✓
7	monter à 20 lux	JOUR, lampe éteinte	✓

Toutes les transitions testées (1,5 pt), actions précises et reproductibles (1 pt), observations réellement relevées, cohérentes avec son programme (0,5 pt).

Étape 5 — Mon amélioration personnelle (30 min)

Choisis **une** amélioration parmi les quatre, ou propose la tienne par la messagerie de l'ENT avant de commencer (j'accepte ou je refuse en quelques minutes).

Amélioration	Ce que fait le lampadaire	Difficulté
A. Compteur de passages	compte les passages de VEILLE à PRESENCE et affiche le total dans le moniteur série	★
B. Temps restant	dans l'état PRESENCE, affiche le nombre de secondes restant avant le retour en veille	★★
C. Allumage progressif	à la détection, la lampe monte de son niveau de veille à 100 % en 2 s, sans `sleep` bloquant	★★★
D. Veille profonde	après un temps donné en VEILLE sans aucun piéton (30 s pour les essais), un nouvel état `"VEILLE_PROFONDE"` baisse la lampe à la moitié de ton niveau de veille ; un piéton fait passer en PRESENCE	★★★

Question 6 (4 pts)

a) Écris l'amélioration choisie et **ce qu'elle doit faire**, en une ou deux phrases (pour D : ajoute la nouvelle transition au diagramme, en mots).

b) Programme-la et colle les lignes ajoutées ou modifiées dans ta réponse.

c) Prouve qu'elle fonctionne : 📸 **Capture 4** du moniteur série, et une phrase qui explique ce qu'on y voit.

Corrigé :

Réponse propre à chaque élève. Grille (4 pt) : besoin décrit clairement (1 pt) ; programme cohérent qui ne casse pas le DR2 (2 pt, à pondérer selon la difficulté : ★ au plus 1,5 pt, ★★ au plus 2 pt) ; preuve de fonctionnement (1 pt).

Pistes de correction :

- **A** : une variable `passages = 0` avant la boucle, `passages = passages + 1` dans la transition VEILLE → PRESENCE, et `passages` ajouté au `print`.
- **B** : dans l'état PRESENCE, `reste = (DUREE_PRESENCE - time.ticks_diff(maintenant, debut_presence)) // 1000`, affiché dans le `print`.
- **C** : dans la sortie de l'état PRESENCE, `ecoule = time.ticks_diff(maintenant, debut_presence)` puis `regler_lampe(min(100, VEILLE_POURCENT + (100 - VEILLE_POURCENT) * ecoule / 2000))`. Attention : la relance de la temporisation remet la rampe à zéro ; accepter si l'élève le signale, ou s'il mémorise un instant d'allumage distinct.
- **D** : un instant `debut_veille` mémorisé à chaque entrée en VEILLE ; si `time.ticks_diff(maintenant, debut_veille) > 30000`, passer en `"VEILLE_PROFONDE"` (lampe à `VEILLE_POURCENT / 2`) ; depuis cet état, présence → PRESENCE et jour → JOUR.

Étape 6 — Bilan énergétique, puis dépôt (15 min)

Question 7 (2 pts)

Une nuit d'hiver dure 14 h ; on compte 1 h cumulée de présence. **Calculer** l'énergie consommée par les 12 lampadaires toujours à fond, puis avec **ton** programme (à **ton** niveau de veille le reste de la nuit). En déduire le pourcentage d'économie et **conclure** en une phrase sur la problématique.

Corrigé :

- Toujours à fond : $12 \times 60\ \text{W} \times 14\ \text{h} = 10\,080\ \text{Wh}$.
- Avec le programme : $E = 12 \times \left(60 \times 1 + 60 \times \dfrac{10 + J}{100} \times 13 \right)$ Wh, voir le tableau. (1 pt)
- Économie $= 1 - \dfrac{E}{10\,080}$, et conclusion : économie importante sans laisser un piéton dans le noir, sans clignotement grâce à l'hystérésis. (1 pt)

Complète ce bilan dans ton document réponse, où il est déjà recopié.

À retenir

- Un diagramme d'états se programme avec une variable qui mémorise l'**état** courant et des tests qui codent les **transitions**.
- Une temporisation **non bloquante** mémorise un instant (`ticks_ms`) et compare à chaque tour : le programme continue de lire ses capteurs.
- Deux seuils (une **hystérésis**) empêchent la commande de clignoter autour d'un seuil.
- Un protocole de test vérifie **chaque transition** du cahier des charges.

Enregistre ton document réponse et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « TP lampadaire noté », avec ton programme final complet et les 4 captures.

Note enseignant

Tableau de correction par J (question 1 : réglages ; question 7 : énergie et économie).

J	veille	durée d'essai	E	économie
1	11 %	11 s	1 750 Wh	83 %
2	12 %	12 s	1 843 Wh	82 %
3	13 %	13 s	1 937 Wh	81 %
4	14 %	14 s	2 030 Wh	80 %
5	15 %	15 s	2 124 Wh	79 %
6	16 %	16 s	2 218 Wh	78 %
7	17 %	17 s	2 311 Wh	77 %
8	18 %	18 s	2 405 Wh	76 %
9	19 %	19 s	2 498 Wh	75 %
10	20 %	10 s	2 592 Wh	74 %
11	21 %	11 s	2 686 Wh	73 %
12	22 %	12 s	2 779 Wh	72 %
13	23 %	13 s	2 873 Wh	72 %
14	24 %	14 s	2 966 Wh	71 %
15	25 %	15 s	3 060 Wh	70 %
16	26 %	16 s	3 154 Wh	69 %
17	27 %	17 s	3 247 Wh	68 %
18	28 %	18 s	3 341 Wh	67 %
19	29 %	19 s	3 434 Wh	66 %
20	30 %	10 s	3 528 Wh	65 %
21	31 %	11 s	3 622 Wh	64 %
22	32 %	12 s	3 715 Wh	63 %
23	33 %	13 s	3 809 Wh	62 %
24	34 %	14 s	3 902 Wh	61 %
25	35 %	15 s	3 996 Wh	60 %
26	36 %	16 s	4 090 Wh	59 %
27	37 %	17 s	4 183 Wh	58 %
28	38 %	18 s	4 277 Wh	58 %
29	39 %	19 s	4 370 Wh	57 %
30	40 %	10 s	4 464 Wh	56 %
31	41 %	11 s	4 558 Wh	55 %

Barème & grille d'évaluation

Compétence	Questions	Critères	Points
CO7.3-SIN2 — Expérimenter une architecture logicielle	Q1, Q2	Réglages personnels justes, hystérésis expliquée, comportement du PIR observé	3
2.4.3b / CO5.8-SIN2 — Écrire l'algorithme et programmer	Q3, Q4	Temporisation non bloquante justifiée, état PRESENCE programmé conformément au DR2, captures cohérentes	8
CO6.5-SIN1 — Interpréter une simulation et conclure	Q5, Q7	Protocole couvrant chaque transition, observations relevées, bilan énergétique personnel et conclusion	5
CO5.8-SIN2 — Faire évoluer une solution	Q6	Amélioration choisie, décrite, programmée et prouvée	4
Total			**20**