

2.1. Έστω ότι μεταξύ κόμβων K_1, K_2 υπάρχει συνδε-
σμος με τα χαρακτηριστικά bit Rate $R=1\text{ Gbps}$,
 $\text{Prop}=1\text{ msec}$. Έστω ότι ο K_1 πρέπει να στείλει ένα
πακέτο L , μεγέθους 10 Kbytes στον K_2 . Να υπολογιστεί:

1. Σε πόσο χρόνο θα φθάσει το L στο K_2 ;
2. Σε πόσο χρόνο θα φθάσει το πρώτο
3. Ποιο κλάσμα του πακέτου θα έχει φθάσει μέχρι την
στιγμή $t_1=0,0010000004\text{ sec}$

1. $R=1\text{ Gbps}$ $\text{Prop}=1\text{ msec}$, $L=10\text{ Kb}$

$$\text{Delay} = L/R + \text{Prop} = \frac{80000}{1000000000} + 0,001 = 1,0000000008$$

$$\frac{8}{1000000} + 0,001 = 0,000008 + 0,001 = 0,001008 \text{ sec}$$

2. Πρώτο bit: $T_{b1} = \frac{1}{1000000000} + 0,001 = 0,0010000001$

3. $\left[(t_1 - T_{b1}) / (1/1000000000) \right] + 1 =$

$$= \frac{3}{1000000000} + 1 = 4 \text{ bits}$$

$$\frac{1000000000}{1000000000} + 1 = 4 \text{ bits}$$

$$1000000000$$