Crimping Tool



Category: **Hand Tools - Fastening & Gripping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 14 labs

इन lab items पर लागू: Crimpers; Crimping Tool; Crimping tools; Hand crimping tools; Stripping & Crimping Tools (1 set); Wire Crimpers; Wire Simpers

इसका उपयोग किस लिए होता है

क्रिम्पिंग टूल से तार पर सही टर्मिनल या कनेक्टर मजबूती से लगाएँ, ताकि भरोसेमंद विद्युत या यांत्रिक जोड़ बने।

उपयोग कैसे करें

1. तार के आकार और कनेक्टर के प्रकार के अनुसार सही टूल और टर्मिनल चुनें।
2. टूल के जबड़ों और हैंडल में नुकसान या अधिक घिसाव की जाँच करें।
3. तार के स्ट्रैंड काटे बिना इन्सुलेशन की आवश्यक लंबाई हटाएँ।
4. तार को टर्मिनल के सही हिस्से में पूरी तरह डालें।
5. टर्मिनल को सही क्रिम्पिंग डाई में ठीक से रखें।
6. निर्माता के निर्देश के अनुसार हैंडल को पूरी तरह दबाएँ।
7. क्रिम्प की जाँच करें और तार को हल्के से खींचकर मजबूती देखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उँगलियों को क्रिम्पिंग जबड़ों और चलने वाले हैंडल से दूर रखें।
- तार के आकार के अनुसार सही डाई और टर्मिनल इस्तेमाल करें।
- बिजली चालू तार पर क्रिम्पिंग न करें; पहले सप्लाई बंद करें।
- तार के टुकड़े उछलने की संभावना हो तो सुरक्षा चश्मा पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- टूल साफ करके सूखी जगह पर रखें।
- जबड़ों और जोड़ वाले हिस्सों में घिसाव या नुकसान की नियमित जाँच करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।