Wire Stripper



Category: **Hand Tools - Cutting & Shaping** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 14 labs

इन lab items पर लागू: Wire stripper; Wire Stripper (Automatic); Wire strippers

इसका उपयोग किस लिए होता है

वायर स्ट्रिपर से तार का इन्सुलेशन हटाएँ और अंदर के चालक को सुरक्षित रखें, ताकि विद्युत जोड़ सही बने।

उपयोग कैसे करें

1. तार के प्रकार और मोटाई के अनुसार सही स्ट्रिपर चुनें।
2. कटिंग किनारों, सेटिंग और हैंडल में नुकसान की जाँच करें।
3. इन्सुलेशन हटाने से पहले तार को सभी बिजली स्रोतों से अलग करें।
4. आवश्यक लंबाई मापें और तार को सही खाँचे में रखें।
5. चालक को नुकसान पहुँचाए बिना इन्सुलेशन काटने के लिए हैंडल धीरे दबाएँ।
6. इन्सुलेशन हटाएँ और खुले तार के स्ट्रैंड या कोर की जाँच करें।
7. चालक पर कट के निशान हों तो सेटिंग या टूल का आकार बदलें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- बिजली चालू तार का इन्सुलेशन कभी न हटाएँ।
- उँगलियों को कटिंग किनारों और चलने वाले भागों से दूर रखें।
- इन्सुलेशन या तार के टुकड़े उड़ सकते हों तो सुरक्षा चश्मा पहनें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद इन्सुलेशन के टुकड़े हटाकर टूल साफ करें।
- टूल को सूखी जगह पर रखें और कटिंग किनारों को सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।