Clamp Meter



Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

10 labs

इन lab items पर लागू: Clamp-meter; Tong tester AC/DC

इसका उपयोग किस लिए होता है

क्लैंप मीटर का उपयोग तार को अलग किए बिना करंट मापने और मीटर की सुविधा के अनुसार अन्य विद्युत मान जाँचने के लिए करें।

उपयोग कैसे करें

1. मीटर, क्लैंप जबड़ों, लीड, प्रोब और डिस्प्ले में नुकसान जाँचें।
2. आवश्यकता के अनुसार सही मापन मोड, रेंज और AC या DC विकल्प चुनें।
3. करंट मापते समय क्लैंप को केवल एक चालक के चारों ओर लगाएँ।
4. जबड़ों को पूरी तरह बंद करें और संभव हो तो तार को बीच में रखें।
5. रीडिंग स्थिर होने पर डिस्प्ले का मान और इकाई लिखें।
6. टेस्ट लीड सही सॉकेट में लगाएँ और केवल समर्थित मापन करें।
7. जाँच के बाद मीटर सावधानी से हटाएँ और बंद कर दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सर्किट के लिए उपयुक्त CAT और वोल्टेज रेटिंग वाला मीटर इस्तेमाल करें।
- करंट मापते समय चालू और रिटर्न तार दोनों को एक साथ क्लैंप न करें।
- खराब लीड का उपयोग न करें और प्रोब की खुली धातु न छुएँ।
- कार्यस्थल के विद्युत आइसोलेशन और PPE नियमों का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- क्लैंप जबड़ों को साफ रखें और उनमें गंदगी न जमने दें।
- मीटर और लीड को सूखे, सुरक्षित केस में रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।