

Pseudocodigo

```
1  Algoritmo ConsumoElectrico
2
3  Definir lecturaAnterior, lecturaActual Como Real
4  Definir consumo, costoConsumo Como Real
5  Definir cargoFijo, descuento Como Real
6  Definir costoAntesImpuesto, impuesto, total Como Real
7  Definir respuesta Como Caracter
8  Definir tieneApoyo Como Logico
9
10 cargoFijo ← 95
11
12 Escribir "Ingrese la lectura anterior en kWh: "
13 Leer lecturaAnterior
14
15 Si lecturaAnterior < 0 Entonces
16     Escribir "Error: la lectura no puede ser negativa."
17 SiNo
18
19     Escribir "Ingrese la lectura actual en kWh: "
20     Leer lecturaActual
21
22     Si lecturaActual < 0 Entonces
23         Escribir "Error: la lectura no puede ser negativa."
24     SiNo
25
26         Si lecturaActual < lecturaAnterior Entonces
27             Escribir "Error: la lectura actual debe ser mayor o igual a la lectura anterior."
28         SiNo
29
30             consumo ← lecturaActual - lecturaAnterior
31
32             Si consumo > 10000 Entonces
33                 Escribir "Error: el consumo máximo permitido es de 10,000 kWh."
34             SiNo
35
36                 Escribir "¿La vivienda pertenece al programa de apoyo? (S/N): "
37                 Leer respuesta
```

DIAGRAMA DE FLUJO

