

Aufbau:

Wir stecken in das Arduino Steckbrett einen Drehpotentiometer und verkabeln diesen mit Plus und Minus. Hinzu kommt ein drittes Kabel welches wir zu einem Ausleseport anstecken.

Hier der Code welchen wir für den Drehpotentiometer verwendet haben:

```
// eingebaute Bibliothek einbinden
#include <Servo.h>

// Bezeichnung des Motors
Servo Motor;

// speichert den analogen Wert des Drehpotentiometers
int ReglerWert;

// Position des Motors
int Position;

void setup()
{
  // Motor an Pin 9 angeschlossen (attach)
  Motor.attach(9);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  int ReglerWert = analogRead(A0);
  Serial.println(ReglerWert);
  /*
  map -> Umwandlung des gelesenen Wertes
  von 0 bis 1023 (analoger Sensorwert)
  auf 0 bis 180 (Drehung des Motors)
  */
  Position = map(ReglerWert, 0, 1023, 0, 180);
  // Motor zur Position bewegen
  Motor.write(Position);
```

}

Beim drehen des Drehpotentiometers reagiert der Servomotor sofort und akkurat.