

EJERCICIO 1: (20%) Completar la siguiente tabla, en función de los datos conocidos. ¿Cuál es el tamaño de la memoria? ¿Cuál es el tamaño de una palabra de memoria? (Indique como obtiene los valores y NO deben completar en la hoja de temario)

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D			393216							
Mem. 2 ½ D	384		393216			1032	128			

EJERCICIO 2: (40%)

Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo de direcciones [0x1A; 0x2E], y cuente la cantidad de posiciones, cuyo contenido tenga cuatro unos (1s), sin importar la posición que ocupen dentro de la dirección de memoria.

Se pide:

- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

EJERCICIO 3: (40%) Dibuje un registro AC (con F-F 'T'), de 4 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
00	Sumador Base 9 $AC \leftarrow (AC) + (Bus M)$
01	Poner a cero todos los bits
10	Cargar AC con el complemento a la base del Bus M
11	Detección del contenido de AC igual a 1010

Para el sumador base 9 realizar el detector y corrector.