

1. (15%) Completar la siguiente tabla y determinar el tamaño de la memoria y palabra de memoria.

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D			2359296	6291456						
Mem. 2 ½ D	384				3096			256		

2. (40%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo de direcciones [0x1A; 0x2E], y cuente la cantidad de posiciones, cuyo contenido tenga cincoceros (0s), sin importar la posición que ocupen dentro de la dirección de memoria.

Se pide:

- Diagrama de flujo.
- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

3. (45%) Dados dos números naturales de dos dígitos BCD (N1 y N2) diseñe un circuito que realice la SUMA binaria y almacene el resultado (en binario) en el AC. El siguiente diagrama en bloque resume el funcionamiento del circuito.

Diseño:

- Sumador
- Conversor
- Logica asociada al AC y registro de estado.

Utilice biestables D.

