

Projekt 1 – LED blinkt

Ziel:

Eine LED soll bei betätigtem Taster blinken.

Benötigte Materialien:

- Arduino UNO R4 WiFi
- Breadboard
- 1x LED
- 1x Widerstand 220 Ohm
- Jumper Kabel
- USB-Kabel
- Rechner

Anschluss

LED anschließen

- Langes Bein der LED = Pluspol
- Kurzes Bein der LED = Minuspol

Verkabelung

- Arduino Pin 9 → Widerstand 220 Ohm
- Widerstand → langes Bein der LED
- kurzes Bein der LED → GND

Code

```
// LED-Pin festlegen

int led = 9;

void setup() {
  // LED-Pin als Ausgang definieren
  pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  // LED einschalten
  digitalWrite(led, HIGH);
  // 500 Millisekunden warten
  delay(500);
  // LED ausschalten
  digitalWrite(led, LOW);
  // erneut warten
  delay(500);
}
```