

Esercizio 23/11/23 - Riepilogo Ordine

Schema logico:

Customer (id, firstname, lastname, age, email, phone, locale, billingAddress, shippingAddress)

Address (street, city, state, postalCode)

Order (orderNumber, orderDate, totalAmount, orderLineItems)

OrderLineItems (id, product, amount, quantity)

Product (code, name, variants, description, price, retailer)

Selezione prodotti

Presentare una pagina in cui sono presenti 2 sezioni principali:

- lista dei prodotti disponibili
- lista dei prodotti selezionati dal customer

PRODOTTI DISPONIBILI:

Una card che al suo interno ha: una checkbox, il nome del prodotto, una picklist per selezionare una variante(qualora il prodotto ne avesse più di una), e un input per selezionare la quantità(la quantità può essere cambiata con le frecce della input e non può essere inferiore a 1)(OPZIONALE: La selezione della quantità è possibile solo tramite le freccette di incremento e decremento dell'input).

Ogni volta che spunto la checkbox corrispondente ad un prodotto esso viene inserito nella sezione PRODOTTI SELEZIONATI

PRODOTTI SELEZIONATI:

Una lista di etichette:

[2x Prodotto x]

dove la x rimuove l'elemento dalla lista e toglie la spunta dalla checkbox

se cambia la quantità nella sezione PRODOTTI DISPONIBILI viene aggiornato il contatore dell'etichetta corrispondente.

In fondo alla pagina di SELEZIONE PRODOTTI è presente il pulsante [next] che se la lista dei prodotti selezionati non è vuota presenta al customer un modale con tutti i prodotti selezionati e le quantità modificabili direttamente nel modale.

Una volta effettuata la verifica dei prodotti selezionati il customer può proseguire tramite il pulsante [next] o annullare tramite il pulsante [back].

Shipping and billing address

[next] presenta al customer la sezione SHIPPING AND BILLING ADDRESS dove il customer dovrà inserire il suo indirizzo di spedizione e l'indirizzo di fatturazione. Prevedere una checkbox che permette al customer di dire che gli indirizzi coincidono(sparisce la sezione BILLING ADDRESS). Pensate voi ad un layout

Riepilogo ordine

Da questa sezione passiamo alla sezione RIEPILOGO ORDINE dove saranno presenti la lista dei prodotti selezionati dal customer e le informazioni riguardo la spedizione. Prevedere un pulsante che generi un file CSV contenente la lista dei prodotti con le quantità e il costo .