

部品表

	部品番号	型番 または諸元	個数	購入可能ショップ(例)	ショップURL または 秋月販売コード
プリント基板			1	JLCPCB	https://ilcpb.com/jp
チューナーモジュール		Si4730-M02	1	共立エレショップ	https://eleshop.jp/shop/g/gQ1D411
液晶表示器		AE-AQM1602A(KIT)	1	秋月電子	108896 薄型液晶DIP変換キットを標準仕様とします
マイコン	U2	ATMEGA328P-PU	1	秋月電子	103142
丸ピンICソケット	U2	28ピン 300mil	1	秋月電子	101339
ミュートトランジスタ	Q1,Q2	2SC2878	2	榎木総業	https://www.kashinoki.shop/?mode=srh&cid=&keyword=2SC2878
赤外線受光器	U3	OSRB38C9AA	1	秋月電子	104659 (2個セット)
3.3Vレギュレータ	U1	LP2950L-33-T92	1	秋月電子	108749
ショットキーダイオード	D3	1S4	1	秋月電子	100127
スイッチングダイオード	D8	1SS178	1	秋月電子	107783 (100本セット)
DCジャック	J3	内径2.1 外径5.5	1	秋月電子	109408
RCAジャック	J5	MJ-523-W 白	1	秋月電子	116497
RCAジャック	J6	MJ-523-R 赤	1	秋月電子	116498
3.5mmステレオジャック	J7	ST-005-G	1	秋月電子	102460
電源スイッチ	J2	SS-12D00G3	1	秋月電子	115707
リセットスイッチ	SW1	タクトスイッチ	1	秋月電子	103648
ヘッダピン	J12	PH-1x40SG	1	秋月電子	108593 (10個セット)
ジャンパプラグ	J12	MJ-254-6R	1	秋月電子	103688 (25個セット)
シリアルヘッダ	J11	L型 6P	1	秋月電子	105336
インダクタ	FB2,3	10 μ H	2	秋月電子	103963 (10本セット)
アルミ電解コンデンサ	C19,20	100 μ F	2	秋月電子	110271
アルミ電解コンデンサ	C4,6,8	10 μ F	3	秋月電子	117897
積層セラミックコンデンサ	C5,7,9,11,17,18,21,24	0.1 μ F	8	秋月電子	113582 (10個セット)
抵抗	R1	33k Ω 1/6W	1	秋月電子	116333 (100本セット)
↑	R4,5	22k Ω 1/6W	2	秋月電子	116223 (100本セット)
↑	R2,18,21,22	10k Ω 1/6W	4	秋月電子	116103 (100本セット)
↑	R3,6,C7	1k Ω 1/6W	3	秋月電子	116102 (100本セット)
↑	C16,17,23,24	100 Ω 1/6W	4	秋月電子	116101 (100本セット)

機能使うなら実装するオプション部品					
USB-Aコネクタ	J8	5075AR-04-WH	1	秋月電子	100160 DAISO 300円スピーカーに電源供給するなら実装
電源パイロット LED	D2	お好みの色	1		パイロットLEDは5Vから供給
抵抗 パイロット電流制限	R8	輝度見ながら調整	1		
抵抗 LCDバックライト用	R19, R20	輝度見ながら調整	2		バックライトは5Vから供給
ヘッダピン	J17	2×3	1	秋月電子	116883 ICSPヘッダ
LCD用抵抗	R13,14	10k Ω	1	秋月電子	116103 (100本セット) 超小型LCD搭載の場合に実装(方向問わず)
LCD用抵抗	R15	10k Ω	1	秋月電子	116103 (100本セット) 超小型LCDを非反転で搭載する場合に実装
LCD用コンデンサ	C10,12,13	1 μ F	3	秋月電子	115940 (10個セット) 超小型LCDを非反転で搭載する場合に実装
LCD用抵抗	R21	10k Ω	1	秋月電子	116103 (100本セット) 超小型LCDを上下反転で搭載する場合に実装
LCD用コンデンサ	C14,15,16	1 μ F	3	秋月電子	115940 (10個セット) 超小型LCDを上下反転で搭載する場合に実装
積層セラミックコンデンサ	C1,2	0.1~1 μ F	2		ポップノイズチューニング用
マイコン横ピンソケット	J15,16	14ピン	2	秋月電子	デバッグ用にジャンプワイヤ刺す際に便利

基板にパターンはあるが実装しないファームウェア未対応部品				
整流ダイオード	D1	1N4007		100934 (20本セット)
インダクタ	FB1	10 μ H		
水晶発振子	Y1	8MHz		
水晶発振負荷コンデンサ	C22,C23	22pF		
UI用LED	D4	お好みの色		
UI用LED	D5	お好みの色		
UI用LED	D6	お好みの色		
UI用LED	D7	お好みの色		
抵抗 LED用	R9	輝度見ながら調整		
抵抗 LED用	R10	輝度見ながら調整		
抵抗 LED用	R11	輝度見ながら調整		
抵抗 LED用	R12	輝度見ながら調整		
SPI接続 7SEG LED		7SEG 8桁	Amazon等	
パスコン 7SEG LED用	C3	0.1 μ F		

スケッチ書き込みに使うUSB-シリアルアダプタ				
USB-シリアルアダプタ		AE-TTL-232R	1 秋月電子	111007
マイクロUSBケーブル			1 秋月電子	107607