

Assumi un valore di tentativo $T_{w,e}$

Calcola $h_e(T_{w,e}, q'')$ — Cooper/Palen (Cap. 4)

Calcola $q'' = h_e(T_{w,e} - T_{sat})$

Risali per conduzione: $T_{w,i} = T_{w,e} + q'' d_o \ln(d_o/d_i) / 2k_m$

Calcola $h_i(T_{w,i})$ incluso eventuale termine radiativo (Cap. 2, 3)

Calcola $q''_{gas} = h_i(T_{gas} - T_{w,i})$

aggiorna $T_{w,e}$
(secante/bisezione)

no

Convergenza
raggiunta?

sì

$q'', T_{w,i}, T_{w,e}$ convergenti
→ U_k (Livello 5)