

```

<form method="get">

    <h2>รายการสินค้าในร้านค้าทั้งหมด</h2>

    <input type="search" name="keyword" size="80" value="<?php echo isset($_GET['keyword']) ?
$_GET['keyword'] : ''; ?>">

    <input class='btn btn-primary rounded-pill px-2' type="submit" name="ค้นหา" value="ค้นหา">

</form>

<?php
require("../require/connect_sql.php");
$con=connect_db("server");

if(empty($_GET['keyword'])){
    $keyword="";
}else{
    $keyword=$_GET['keyword'];
}

//นับจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด

$result2=mysqli_query($con,"SELECT product_id FROM products
WHERE product_title LIKE '%$keyword%' or product_detail LIKE '%$keyword%'" ) or die("error from
q1".mysqli_error($con));

if(empty($_GET['p_id'])){ //มีการคลิกถึงคํเลขหน้าหรือยัง

    $page_id=1;//กำหนดให้แสดงหน้า 1 เป็นหน้าแรก

}else{

    $page_id=$_GET['p_id'];

} //หมายเลขหน้ารับมาจากlikeเลขหน้า

$allrows=mysqli_num_rows($result2); // นับจำนวนแถวทั้งหมด

```

```

$rows_per_page=15;//จำนวนแถวต่อ1หน้า

$pages=ceil($allrows/$rows_per_page);//ceilปัดเศษขึ้น

$start_row=($page_id-1)*$rows_per_page;//คำนวณหาแถวแรก

//แสดงรายการสินค้า

$result=mysqli_query($con,"SELECT product_id,product_title,product_sprice FROM products
WHERE product_title LIKE '%$keyword%' or product_detail LIKE '%$keyword%' ORDER BY product_id
DESC LIMIT $start_row,$rows_per_page") or die("error from q2".mysqli_error($con));

$rows=mysqli_num_rows($result);//นับจำนวนแถวที่ select ออกมาได้

echo "<div class = 'pagebar'>";

if($page_id!=1){
    echo "<span><a href='index.php?md=products&action=list_products&p_id=", $page_id-
1,"&keyword=$keyword'><[</a></span>";
}

for($i=1;$i<=$pages;$i++){
    if($page_id==$i){//ตรวจสอบว่าอยู่หน้าไหนแล้วให้ทำตัวหนังสือเป็นสี

        echo "<span class='pagenow'>$i</span>";
    }else{
        echo "<span class='pageno'><a
href='index.php?md=products&action=list_products&p_id=$i&keyword=$keyword'>$i</a></span>";
    }
}

if($page_id!=$pages){
    echo "<span><a
href='index.php?md=products&action=list_products&p_id=", $page_id+1,"&keyword=$keyword'>></a>
</span>";
}

```

```

echo "</div>";

if($rows>0){ //ถ้าสินค้ามีจำนวนมากกว่า 0

    if (!empty($_GET['ck'])){

        $chk = "";

        $text = "เลือกทั้งหมด";

    } else{

        $chk = "checked";

        $text = "ไม่เลือก";

    }

    echo "<form method='post' action='index.php?md=admin&action=multi_del'>";

    echo "<h4>จำนวนสินค้ามีทั้งหมด $allrows รายการ</h4>";

    echo "<table border=1 class='table'>";

    echo "<tr><th width=100>รหัสสินค้า</th><th width=800>ชื่อสินค้า</th><th>ราคาสินค้า</th></tr>";

    while(list($product_id,$product_title,$product_sprice)=mysqli_fetch_row($result)){

        echo "<tr><td>$product_id</td>";

        echo "<td><a";
href='index.php?md=products&action=products_detail&id=$product_id'>$product_title</a></td>";

        echo "<td>$product_sprice บาท</td></tr>";

    }

    echo "</tr>";

    echo "</table>";

    echo "</form>";

} else{

    echo "<div>-ไม่มีสินค้าที่ตรงกับการค้นหาของคุณ-</div>";

}

mysqli_close($con); // ปิดฐานข้อมูล

```

