```
<html>
<head>
<title>ฟรอ์มแก้ไขสินค้า</title>
<meta charset="utf-8">
<style type="text/css">
  div{
    margin: 5px;
    padding: 5px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <?php
  require("../require/connect_sql.php");
  $con=connect db("server");
  $product_id=$_GET['id'];//รับค่ารหัสสินค้ามาจาก link
  $result=mysqli_query($con,"SELECT * FROM products WHERE product_id='$product_id'") or
die("error1=".mysqli_error($con));
  list($product_id,$product_title,$product_detail,$product_nprice
  ,$product_sprice,$product_cate,$product_pic,$product_ship)=mysqli_fetch_row($result);
  ?>
  <h1>ฟรอ์มแก้ไขสินค้า</h1>
  <form method="post" action="update_product.php" enctype="multipart/form-data">
    <input type="hidden" name="product id" value="<?php echo $product id?>">
    <div>*ชื่อสินค้า : <input type="text" name="product_title" size="80" require value="<?php
    echo $product_title?>"></div>
    <div>*รายละเอียดสินค้า :
      <textarea name="product_detail" cols="80" rows="10" require><?php
    echo $product_detail?></textarea>
```

```
</div>
    <div>*ราคาสินค้า : <input type="number" name="product_nprice" require value="<?php
    echo $product_nprice?>"></div>
    <div>*ราคาสินค้าพิเศษ : <input type="number" name="product_sprice" require value="<?php
    echo $product_sprice?>"></div>
    <div>*หมวดหมู่ : <select name="product_cate">
      <?php
      $cate=mysqli_query($con,"SELECT cate_id,cate_title FROM categories") or
die(mysqli_error($con));
      while(list($cate_id,$cate_title)=mysqli_fetch_row($cate)){
        if($cate_id==$product_cate){//cate_idตรงกับproduct_cate
          $sl="selected";
        }else{
          $sl="";
        }
        echo "<option value=$cate_id $sl>$cate_title</option>";
      }
      ?>
            </select>
    </div>
    <div>ฐปภาพ : <input type="file" name="product_pic"></div>
    <?php
        if($product_ship==1){//cate_idตรงกับproduct_cate
          $chk="checked";
        }else{
          $chk="";
        }
      ?>
```