

```
<html>

<head>

<title>ฟอร์มแก้ไขสินค้า</title>

<meta charset="utf-8">

<style type="text/css">

    div{

        margin: 5px;

        padding: 5px;

    }

</style>

</head>

<body>

    <?php

    require("../require/connect_sql.php");

    $con=connect_db("server");

    $product_id=$_GET['id'];//รับค่ารหัสสินค้ามาจาก link

    $result=mysqli_query($con,"SELECT * FROM products WHERE product_id='$product_id'") or
    die("error1=".mysqli_error($con));

    list($product_id,$product_title,$product_detail,$product_nprice
    ,$product_sprice,$product_cate,$product_pic,$product_ship)=mysqli_fetch_row($result);

    ?>

    <h1>ฟอร์มแก้ไขสินค้า</h1>

    <form method="post" action="update_product.php" enctype="multipart/form-data">

        <input type="hidden" name="product_id" value="<?php echo $product_id?>">

        <div>*ชื่อสินค้า : <input type="text" name="product_title" size="80" require value="<?php
        echo $product_title?>"></div>

        <div>*รายละเอียดสินค้า :
```

```

        <textarea name="product_detail" cols="80" rows="10" require><?php
echo $product_detail?></textarea>

</div>

<div>*ราคาสินค้า : <input type="number" name="product_nprice" require value="<?php
echo $product_nprice?>"></div>

<div>*ราคาสินค้าพิเศษ : <input type="number" name="product_sprice" require value="<?php
echo $product_sprice?>"></div>

<div>*หมวดหมู่ : <select name="product_cate">

    <?php
        $cate=mysqli_query($con,"SELECT cate_id,cate_title FROM categories") or
die(mysqli_error($con));

        while(list($cate_id,$cate_title)=mysqli_fetch_row($cate)){

            if($cate_id==$product_cate){//cate_idตรงกับproduct_cate

                $sl="selected";

            }else{

                $sl="";

            }

            echo "<option value=$cate_id $sl>$cate_title</option>";

        }

    ?>

        </select>

</div>

<div>รูปภาพ : <input type="file" name="product_pic"></div>

<?php

    if($product_ship==1){//cate_idตรงกับproduct_cate

        $chk="checked";

```

```
        }else{
            $chk="";
        }
    ?>

    <div><input type="checkbox" name="product_ship" value="1"<?php echo $chk?>>ส่งภายในประเทศ
</div>

    <div><input type="submit" name="bsubmit" value="แก้ไข">

        <input type="reset" value="ยกเลิก">

    </div>
</form>

หมายเหตุกรอกข้อมูลทุกช่องที่ขึ้นเครื่องหมาย *
```

</body>

</html>