

```
<html>

<head>

<title>จัดการข้อมูลสินค้า</title>

<meta charset="utf-8">

<style type="text/css">

    .pageno,.pagenow{

        padding:2px 10px;

        border: solid orange 1px;

        border-radius: 5px;

        margin: 5px;

        text-align: center;

    }

    .pagenow{

        background-color: orange;

        font-weight: bold;

        color:#fff;

    }

    .pagebar{

        margin:10px

    }

</style>

</head>

<body>

    <h1>รายการสินค้าในร้านค้าทั้งหมด</h1>

    <form method="get">

        <input type="search" name="keyword" size="80"> <input type="submit" name="ค้นหา">

    </form>

<?php
```

```

require("../require/connect_sql.php");
$con=connect_db("server");

if(empty($_GET['keyword'])){
    $keyword="";
}else{
    $keyword=$_GET['keyword'];
}

//นับจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด

$result2=mysqli_query($con,"SELECT product_id FROM products
WHERE product_title LIKE '%$keyword%' or product_detail LIKE '%$keyword%'") or die("error from
q1".mysqli_error($con));

if(empty($_GET['p_id'])){ //มีการคลิกลิงค์เลขหน้าหรือยัง

    $page_id=1;//กำหนดให้แสดงหน้า 1 เป็นหน้าแรก
}else{
    $page_id=$_GET['p_id'];
}

//หมายเลขหน้ารับมาจากlikeเลขหน้า

$allrows=mysqli_num_rows($result2); // นับจำนวนแถวทั้งหมด

$rows_per_page=15;//จำนวนแถวต่อ1หน้า

$pages=ceil($allrows/$rows_per_page);//ceilปัดเศษขึ้น

$start_row=($page_id-1)*$rows_per_page;//คำนวณหาแถวแรก

//แสดงรายการสินค้า

$result=mysqli_query($con,"SELECT product_id,product_title,product_sprice FROM products

```

```
WHERE product_title LIKE '%$keyword%' or product_detail LIKE '%$keyword%' ORDER BY product_id  
DESC LIMIT $start_row,$rows_per_page") or die("error from q2".mysqli_error($con));
```

```
$rows=mysqli_num_rows($result);//นับจำนวนแถวที่ select ออกมาได้
```

```
if($page_id!=1){  
    echo "<span><a href='manage_products.php?p_id=", $page_id-  
1, "&keyword=$keyword'><[</a></span>";  
}  
  
for($i=1;$i<=$pages;$i++){  
    if($page_id==$i){//ตรวจสอบว่าอยู่หน้าไหนแล้วให้ทำตัวหนังสือเป็นสี  
        echo "<span class='pagenow'>$i</span>";  
    }else{  
        echo "<span class='pageno'><a  
href='manage_products.php?p_id=$i&keyword=$keyword'>$i</a></span>";  
    }  
}  
  
if($page_id!=$pages){  
    echo "<span><a  
href='manage_products.php?p_id=", $page_id+1, "&keyword=$keyword'>>[>]</a></span>";  
}  
  
if($rows>0){  
    if(!empty($_GET['ck'])){  
        $chk="checked";  
        $text="ไม่เลือก";  
    }else{  
        $chk="";  
        $text="เลือกทั้งหมด";  
    }  
}
```

```

}

echo "<form method='post' action='multi_del.php'>";

echo "<h3>จำนวนสินค้ามีทั้งหมด $allrows รายการ</h3>";

echo "<table border=1>";

echo "<tr><th width=100><a href='?ck=$chk'>$text</a></th><th>รหัสสินค้า</th><th width=700>ชื่อ
สินค้า</th><th>ราคาสินค้า</th>

<th>แก้ไข</th><th>ลบ</th></tr>";

while(list($product_id,$product_title,$product_sprice)=mysqli_fetch_row($result)){

echo "<tr><td><input type='checkbox' name='del_id[]' value='$product_id'
$chk></td><td>$product_id</td>";

echo "<td><a href='products_detail.php?id=$product_id'>$product_title</a></td>";

echo "<td>$product_sprice บาท</td>";

echo "<td align='center'><a href='edit_product_form.php?id=$product_id'><img
src='../img/b_edit.png'></a></td>";

echo "<td align='center'><a href='delete_product.php?id=$product_id' onclick='return confirm(\"
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าจะลบรายการสินค้านี้ !!!\")'><img src='../img/b_drop.png'></a></td>";

echo "</tr>";

}

echo "</table>";

echo "<input type='submit' value='ลบสินค้าที่เลือก' onclick='return confirm(\"คุณแน่ใจหรือไม่ว่าจะลบรายการ
สินค้านี้ !!!\")'>";

echo "<a href='add_product_form.php'><input type='button' value='เพิ่มสินค้า'></a>";

echo "</form>";

}else{

echo "<div>-ไม่มีสินค้าที่ตรงกับการค้นหาของคุณ-</div>";

}

```

```
mysqli_close($con);// ปิดฐานข้อมูล
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```