LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

REV.01

Percobaan No.4

Pengaruh Saluran Transmisi Terhadap VSWR Antena

Oleh:

Kelompok 8/Kelas 2A-TTE

1. Thierza Marvasha Kayla (211331030)
2. Tsaniya Faridah Maulida (211331031)
3. Wahdini Putri Pertiwi (211331032)
4. Zaki Amir Hidayatulloh (211331033)

Tanggal Percobaan: 07/02/2023

Tanggal Pengumpulan Laporan: 21/02/2023

PROGRAM STUDI D3- TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

1. **Percobaan No:** 4

2. **Judul Percobaan:**

   Pengaruh Saluran Transmisi Terhadap VSWR Antena


3. **Tujuan**

   Berikut adalah tujuan dari percobaan Pengaruh Kabel Terhadap VSWR Antena:

   - Mengukur Pin (Daya masuk) dengan menggunakan *Dummy Load.*
   - Mengukur VSWR di ujung antenna.
   - Mengukur VSWR di Ujung Kabel Koaksial.
   - Mengetahui penyebab perbedaan VSWR ujung antenna dan VSWR ujung kabel koaxial.
   - Membandingkan perbedaan yang di dapat pada kabel 51 meter dengan 11,5 meter.

4. **Teori Pendahuluan**


   4.1 Pengertian *Dummy Load*



Gambar 4.1 Dummy Load

Dummy Load merupakan perangkat yang digunakan untuk mensimulasikan beban listrik, biasanya untuk tujuan pengujian. Di radio antena dummy terhubung ke output pemancar radio dan secara elektrik mensimulasikan antena, untuk memungkinkan pemancar disesuaikan dan diuji tanpa memancarkan gelombang radio. Agar daya bisa dipancarkan semaksimal mungkin, impedansi output dari penguat daya tingkat akhir harus sama dengan impedansi karakteristik saluran transmisi dan impedansi dari antena.

4.2 Pengertian *SWR* & *Power Meter*



Gambar 4.2 SWR & Power Meter

SWR dan *Power Meter* merupakan sebuah alat yang dirancang untuk mengukur besarnya gelombang tegak antara daya pancar dan daya balik pada sebuah pemancar FM.

4.3 Pengertian *FM Transceiver*



Gambar 4.3 ICOM FM Transceiver

FM Transceiver adalah suatu alat elektronika yang mampu menerima dan mentransmisikan sinyal modulasi frekuensi (FM). Peralatan jenis ini memastikan sinyal berada dalam rentang frekuensi tertentu dan dapat dengan mudah diambil oleh transceiver lain yang terstruktur untuk menerima dan mengirim sinyal FM. Penggunanya dapat mengatur frekuensi kerja yang diinginkan dengan memutar tuas berbentuk lingkaran.

4.4 Pengertian Kabel Koaksial



Gambar 4.4 Kabel Koaxial

Kabel Koaxial adalah kabel yang mempunyai 2 konduktor yakni *copper* pada bagian tengahnya atau pusat inti yang terbuat dari tembaga bertekstur keras dan dilapisi dengan isolator. Sementara konduktor kedua adalah yang melingkar pada bagian luar isolator pertama serta tertutup dengan insulator luar. Kabel koaxial berfungsi untuk menghubungkan perangkat 1 ke perangkat lainnya sehingga dapat mengalirkan data.

4.4 Pengertian *A*ntena Yagi



Gambar 4.5 Antena Yagi

Antena Yagi adalah susunan dipol bujur sangkar dengan elemen umpan dan elemen parasit lainnya. Antenna Yagi digunakan untuk menerima atau mengirim sinyal radio. Antenna Yagi termasuk antenna *directional* yaitu hanya dapat menerima sinyal pada satu arah saja.

4.5 Pengertian *Power Supply*



Gambar 4.8 Power Supply

Power Supply DC adalah salah satu perangkat yang menyediakan tegangan DC secara konsisten untuk peralatan atau bebannya. Sesuai dengan rencana, power supply DC memungkinkan dikendalikan dari pasokan DC atau dari pasokan AC seperti sumber listrik.

4.6 Pengertian VSWR

VSWR *(Voltage Standing Wave Ratio)* VSWR adalah rasio perbandingan antara gelombang datang dan gelombang pantul dimana kedua gelombang tersebut membentuk gelombang berdiri. Gelombang berdiri *(Standing Wave)* merupakan gabungan antara refleksi dan interferensi yaitu gelombang pantul menginterferensi gelombang datang sehingga fasa gelombang datang terganggu oleh gelombang pantul yang mengakibatkan gelombang datang mengalami kerusakan, lalu gelombang datang dan gelombang pantul saling menjumlahkan karena se phasa sehingga terjadilah *standing wave.*

VSWR ini terjadi ketika terdapat impedansi yang tidak sesuai antara satu alat dengan alat yang lain pada sistem *Radio Frekuensi* (RF) atau dengan istilah *Unmatch* atau tidak *matching*. Ketidaksesuaian impedansi bermakna bahwa impedansi alat yang satu dengan yang lain mempunyai perbedaan baik impedansi yang lebih kecil maupun yang lebih besar dari pada alat yang terhubung. Ketidaksesuaian ini menyebabkan sinyal RF yang terpantul dan kehilangan energi maju melalui sebuah sistem sehingga beberapa dayanya terpantulkan dan kembali ke pengirim.

- Rumus VSWR

$$VSWR = \frac{V_{MAX}}{V_{MIN}}$$

$$VSWR = \frac{V^+ + V^-}{V^+ - V^-}$$

$$VSWR = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} \quad \text{..... Pers 1}$$

$$\Gamma = koefisien\ pantul$$

$$\Gamma = \frac{V_R}{V_T}$$

$$\Gamma = \frac{P_R}{P_T}$$

$$\Gamma = \frac{v^-}{v^+}$$

Keterangan :

V_R = Tegangan Pantul

V_T = Teganagan yang di transmisikan

P_R = Daya Pantul


P_T = Daya yang di transmisikan

V_0^+ = Tegangan Gelomabang yang di transmisikan


V_0^- = Tegangan Gelomabng yang di pantulkan

5. Setup Pengukuran


5.1 Pengukuran Tegangan Masukan (Pin)



5.2 Pengukuran VSWR Vout diujung Kabel



5.3 Pengukuran VSWRVout diujung Antenna




6. Alat/Bahan yang diperlukan

- *VHF FM Transceiver*
- *Dummy Load* 50 Ohm
- SWR & *Power Meter*

- *Power Supply*
- Kabel Koaxial 51 meter
- Kabel Koaxial 11,5 meter
- Antena Yagi

7. Metode Percobaan



7.1 Pengkuran Pin

Pengukuran Pin dilakukan dengan cara menghubungkan kabel yang ada pada SWR & Power Meter, kemudian atur rentang frekuensi pada 136-174 dan atur sesuai frekuensi yang akan digunakan. Selanjutnya hubungkan beban dengan menggunakan Dummy Load sebesar 50 ohm.

7.2 Pengukuran VSWR di Ujung Kabel

Pengukuran VSWR di ujung kabel ini dillakukan dengan cara menghubungkan kabel koaxial yang tehubung dengan antena yagi ke SWR & Power Meter, kemudian atur rentang frekuensi pada 136-174 dan atur sesuai frekuensi yang akan digunakan.

7.3 Pengukuran VSWR di Ujung Antena

Pengukuran VSWR di ujung antenna ini langsung menghubungkan dari ujung antena yagi ke SWR & Power Meter, kemudian atur rentang frekuensi pada 136-174 dan atur sesuai frekuensi yang akan digunakan.

8. Hasil dan Pembahasan

8.1 Hasil Pengukuraan

Frekuensi (Mhz)	Pin (Watt)	VSWR Ujung Kabel	VSWR Ujung Antena	
			Pengukuran	Perhitungan
145	8	2,5	4,9	3
150	7	3	5	4
157	6,8	3,5	5,4	3

Table 1. Kabel Koaxial 11,5 meter

1. Frekuensi 145 MHz

   Diketahui

   - Pin = 8 Watt
   - VSWR kabel = 2,5
   - VSWR antenna = 4,9
   - Att = 0,07
   - L = 11,5 m

   a. Perhitungan ujung kabel

   $$\mathrm{r} = \rho = \text{koefisien pantul} = \frac{\mathrm{VSWR}-1}{\mathrm{VSWR}+1} = \frac{2{,}5-1}{2{,}5+1} = \frac{1{,}5}{3{,}5} = 0{,}42$$

   $$\mathrm{r}^2 = \frac{\rho\mathrm{reff}}{\mathrm{pin}}$$

   $$\rho\mathrm{reff} = r^2 \times pin = (0{,}42)^2 \times 8 = 1{,}41\ Watt$$

   b. Perhitungan pada kabel

   Att = 0,07

   $$\mathrm{Loss} = \mathrm{Att} \times \mathrm{L} = 0{,}07 \times 11{,}5 = 0{,}805\ \mathrm{dB}$$

   $$= 10^{0{,}805/10} = 1{,}20\ watt$$

   $$\mathrm{Pin} = \frac{Pin}{Loss} = \frac{8}{1{,}20} = 6{,}66\ watt$$

   $$\mathrm{Preff} = \mathrm{Preff} \times Loss$$

   $$= 1{,}41 \times 1{,}20 = 1{,}69\ watt$$

   c. Perhitungan ujung antenna

   $$\mathrm{r} = \sqrt{\frac{\rho\mathrm{reff}}{\mathrm{Pin}}} = \sqrt{\frac{1{,}69}{6{,}66}} = 0{,}50$$

   $$\mathrm{VSWR} = \frac{1+\mathrm{r}}{1-\mathrm{r}} = \frac{1+0{,}50}{1-0{,}50} = 3$$

2. Frekuensi 150 MHz

Diketahui

- Pin = 7 Watt
- VSWR kabel = 3
- VSWR antenna = 2,2
- Att = 0,07
- L = 50m

a. Perhitungan ujung kabel

$$\mathrm{r} = \rho = \text{koefisien pantul} = \frac{\mathrm{VSWR}-1}{\mathrm{VSWR}+1} = \frac{3-1}{3+1} = \frac{2}{4} = 0{,}5$$

$$\mathrm{r}^2 = \frac{\rho\mathrm{reff}}{\mathrm{pin}}$$

$$\rho\mathrm{reff} = r^2 \times pin = (0{,}5)^2 \times 7 = 1{,}75\ Watt$$

b. Perhitungan pada kabel

Att = 0,07

$$\mathrm{Loss} = \mathrm{Att} \times \mathrm{L} = 0{,}07 \times 11{,}5 = 0{,}805\ \mathrm{dB}$$

$$= 10^{0{,}805/10} = 1{,}20\ watt$$

$$\mathrm{Pin} = \frac{Pin}{Loss} = \frac{7}{1{,}20} = 5{,}83\ watt$$

$$\mathrm{Preff} = \mathrm{Preff} \times Loss$$

$$= 1{,}75 \times 1{,}20 = 2{,}1\ watt$$

c. Perhitungan ujung antenna

$$\mathrm{r} = \sqrt{\frac{\rho\mathrm{reff}}{\mathrm{Pin}}} = \sqrt{\frac{2{,}1}{5{,}83}} = 0{,}60$$

$$\mathrm{VSWR} = \frac{1+\mathrm{r}}{1-\mathrm{r}} = \frac{1+0{,}60}{1-0{,}60} = \frac{1{,}60}{0{,}4} = 4$$

3. Frekuensi 157 MHz

Diketahui

- Pin = 6,8 Watt
- VSWR kabel = 3,5
- VSWR antenna = 5,4
- Att = 0,07
- L = 11,5 m

a. Perhitungan ujung kabel

$$\mathrm{r} = \rho = \text{koefisien pantul} = \frac{\mathrm{VSWR}-1}{\mathrm{VSWR}+1} = \frac{3{,}5-1}{3{,}5+1} = \frac{2{,}5}{4{,}5} = 0{,}5$$

$$\mathrm{r}^2 = \frac{\rho\mathrm{reff}}{\mathrm{pin}}$$

$$\rho\mathrm{reff} = r^2 \times pin = (0{,}5)^2 \times 6{,}8 = 1{,}7\ Watt$$

b. Perhitungan pada kabel

Att = 0,07

$$\mathrm{Loss} = \mathrm{Att} \times \mathrm{L} = 0{,}07 \times 11{,}5 = 0{,}805\ \mathrm{dB}$$

$$= 10^{0{,}805/10} = 1{,}20\ watt$$

$$\mathrm{Pin} = \frac{Pin}{Loss} = \frac{6{,}8}{1{,}20} = 5{,}66\ watt$$

$$\mathrm{Preff} = \mathrm{Preff} \times Loss$$

$$= 1{,}7 \times 1{,}20 = 2{,}04\ watt$$

c. Perhitungan ujung antenna

$$\mathrm{r} = \sqrt{\frac{\rho\mathrm{reff}}{\mathrm{Pin}}} = \sqrt{\frac{2{,}04}{5{,}66}} = 0{,}60$$

$$\mathrm{VSWR} = \frac{1+\mathrm{r}}{1-\mathrm{r}} = \frac{1+0{,}60}{1-0{,}60} = \frac{1{,}60}{0{,}4} = 4$$

Frekuensi (Mhz)	**Pin (Watt)**	**VSWR Ujung Kabel**	**VSWR Ujung Antena**	
			Pengukuran	**Perhitungan**
145	8	1,35	1,7	1,9
150	7	1,52	5	2,63
157	6,8	1,5	5,4	1,59

Table 2. Kabel Koaxial 51 meter

1. Frekuensi 145 MHz

Diketahui

- Pin = 8 Watt
- VSWR kabel = 1,35
- VSWR antenna = 1,7
- Att = 0,07
- L = 51 m

a. Perhitungan ujung kabel

$$\mathrm{r} = \rho = \text{koefisien pantul} = \frac{\mathrm{VSWR}-1}{\mathrm{VSWR}+1} = \frac{1{,}35-1}{1{,}35+1} = \frac{0{,}35}{2{,}35} = 0{,}14$$

$$r^2 = \frac{\rho reff}{pin}$$

$$\rho reff = r^2 \times pin = (0{,}14)^2 \times 8 = 0{,}156\ Watt$$

b. Perhitungan pada kabel

Att = 0,07

$$\text{Loss} = \text{Att} \times \text{L} = 0{,}07 \times 51 = 3{,}57\ \text{dB}$$

$$= 10^{3{,}57/10} = 2{,}27\ watt$$

$$\text{Pin} = \frac{Pin}{Loss} = \frac{8}{2{,}27} = 3{,}52\ watt$$

$$\text{Preff} = \text{Preff} \times Loss$$

$$= 0{,}156 \times 2{,}27 = 0{,}35\ watt$$

c. Perhitungan ujung antena

$$\text{r} = \sqrt{\frac{\rho reff}{\text{Pin}}} = \sqrt{\frac{0{,}35}{3{,}52}} = 0{,}3$$

$$\text{VSWR} = \frac{1 + \text{r}}{1 - \text{r}} = \frac{1 + 0{,}3}{1 - 0{,}3} = \frac{1{,}3}{0{,}7} = 1{,}85$$

2. Frekuensi 150 Mhz

Diketahui

- Pin = 7 Watt
- VSWR kabel = 1,52
- VSWR antenna = 5
- Att = 0,07
- L = 51 m

a. Perhitungan ujung kabel

$$\text{r} = \rho = \text{koefisien pantul} = \frac{\text{VSWR} - 1}{\text{VSWR} + 1} = \frac{1{,}52 - 1}{1{,}52 + 1} = 0{,}20$$

$$\text{r}^2 = \frac{\rho reff}{pin}$$

$$\rho reff = r^2 \times pin = (0{,}20)^2 \times 7 = 0{,}28\ Watt$$

b. Perhitungan pada kabel

Att = 0,07

$$\text{Loss} = \text{Att} \times \text{L} = 0{,}07 \times 51 = 3{,}57\ \text{dB}$$

$$= 10^{3{,}57/10} = 2{,}27\ watt$$

Pin = $\frac{Pin}{Loss} = \frac{7}{2,27} = 3,08\ watt$

Preff = Preff $\times$ $Loss$

$= 0,28 \times 2,27 = 0,63\ watt$

c. Perhitungan ujung antenna

$r = \sqrt{\frac{\rho reff}{Pin}} = \sqrt{\frac{0,63}{3,08}} = 0,45$

$VSWR = \frac{1 + r}{1 - r} = \frac{1 + 0,45}{1 - 0,45} = 2,63$

3. Frekuensi 157 Mhz

Diketahui

- Pin = 6,8 Watt
- VSWR kabel = 1,5
- VSWR antenna = 5,4
- Att = 0,07
- L = 51 m

d. Perhitungan ujung kabel

$r = \rho = \text{koefisien pantul} = \frac{VSWR - 1}{VSWR + 1} = \frac{1,5 - 1}{1,5 + 1} = 0,2$

$r^2 = \frac{\rho reff}{pin}$

$\rho reff = r^2 \times pin = (0,2)^2 \times 6,8 = 0,27\ Watt$

e. Perhitungan pada kabel

Att = 0,07

$Loss = Att \times L = 0,07 \times 51 = 3,57\ dB$

$= 10^{3,57/10} = 1,20\ watt$

Pin = $\frac{Pin}{Loss} = \frac{6,8}{1,20} = 5,66\ watt$

Preff = Preff $\times$ $Loss$

$= 0,27 \times 1,20 = 0,32\ watt$

f. Perhitungan ujung antenna

$r = \sqrt{\frac{\rho reff}{Pin}} = \sqrt{\frac{0,32}{5,66}} = 0,23$

$VSWR = \frac{1 + r}{1 - r} = \frac{1 + 0,23}{1 - 0,23} = 1,59$

8.2 Pembahasan

Pada frekuensi 145 MHz memiliki daya yang dipancarkan sebesar 8 Watt. Besar nilai dari VSWR di ujung kabel adalah sebesar 2,5. Panjang kabel koaxial dari *icom* ke *antenna* adalah sepanjang 11,5 meter. Besaran VSWR pada antenna pada pengukuran adalah sebesar 4,9 sedangkan besaran VSWR dari perhitungan adalah sebesar 3. Pada perhitungan dengan pengukuran memiliki sedikit perbedaan, hal ini dikarenakan pada perhitungan secara terori *variable - variable* lain dianggap tidak diperitungkan atau dianggap ideal. Perbedaan nilai VSWR antara ujung *antena* dan ujung kabel diakibatkan oleh redaman dari kabel. Pada kabel koaxial yang panjangnya 51 meter ini frekuensi nya masih menggunakan 145 Mhz, memiliki daya yang dipancarkan sebesar 8 Watt. Besar nilai dari VSWR di ujung kabel adalah sebesar 1,35. Panjang kabel koaxial dari *icom* ke *antenna* adalah sepanjang 51 meter. Besaran VSWR pada antenna pada pengukuran adalah sebesar 1,7 sedangkan besaran VSWR dari perhitungan adalah sebesar 1,9.

Pada frekuensi 150 MHz memiliki daya yang dipancarkan sebesar 7 Watt. Besar nilai dari VSWR di ujung kabel adalah sebesar 3. Panjang kabel koaxial dari *icom* ke *antenna* adalah sepanjang 11,5 meter. Besaran VSWR pada antenna pada pengukuran adalah sebesar 5 sedangkan besaran VSWR dari perhitungan adalah sebesar 4. Pada perhitungan dengan pengukuran memiliki sedikit perbedaan, hal ini dikarenakan pada perhitungan secara terori *variable - variable* lain dianggap tidak diperitungkan atau dianggap ideal. Perbedaan nilai VSWR antara ujung *antena* dan ujung kabel diakibatkan oleh redaman dari kabel. Pada kabel koaxial yang panjangnya 51 meter ini frekuensi nya masih menggunakan 150 Mhz, memiliki daya yang dipancarkan sebesar 7 Watt. Besar nilai dari VSWR di ujung kabel adalah sebesar 1,52. Panjang kabel koaxial dari *icom* ke *antenna* adalah sepanjang 51 meter. Besaran VSWR pada antenna pada pengukuran adalah sebesar 5 sedangkan besaran VSWR dari perhitungan adalah sebesar 2,63.

Pada frekuensi 157 MHz memiliki daya yang dipancarkan sebesar 6,8 Watt. Besar nilai dari VSWR di ujung kabel adalah sebesar 3,5. Panjang kabel koaxial dari *icom* ke *antenna* adalah sepanjang 11,5 meter. Besaran VSWR pada antenna pada pengukuran adalah sebesar 5,4 sedangkan besaran VSWR dari perhitungan adalah sebesar 4. Pada perhitungan dengan pengukuran memiliki sedikit perbedaan, hal ini dikarenakan pada perhitungan secara terori *variable - variable* lain dianggap tidak diperitungkan atau dianggap ideal. Perbedaan nilai VSWR antara ujung *antena* dan ujung kabel diakibatkan oleh redaman dari kabel. Pada kabel koaxial yang panjangnya 51 meter ini frekuensi nya masih menggunakan 157 Mhz, memiliki daya yang dipancarkan sebesar 6,8 Watt. Besar nilai dari VSWR di ujung kabel adalah sebesar 1,5. Panjang kabel koaxial dari *icom* ke *antenna* adalah sepanjang 51 meter. Besaran VSWR pada antenna pada pengukuran adalah sebesar 5,4 sedangkan besaran VSWR dari perhitungan adalah sebesar 1,59.

Hasil pengukuran nilai VSWR, dapat diketahui bahwa VSWR pada ujung kabel memiliki nilai VSWR yang lebih baik jika dibandingkan dengan ujung *antenna*, hal ini dikarenakan terdapat *loss* disepanjang saluran transmisi. VSWR yang baik berada pada rentang $1 \leq \text{VSWR} \leq 2$, dengan idealnya VSWR bernilai 1. Apabila VSWR dalam keadaan ideal (VSWR = 1), maka semakin baik, hal ini dikarenakan koefisien pantul (ρ) yang dihasilkan mendekati 0 atau bahkan tidak terdapat pantulan.

9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, yaitu pengaruh kabel terhadap VSWR dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi yang digunakan maka daya masukan yang terukur pada *SWR meter* semakin kecil. Nilai VSWR pada ujung kabel berdasarkan pengukuran mengalami kenaikan sesuai dengan kenaikan rentang frekuensi kerja yang digunakan, namun pada frekuensi 153 MHz mengalami penurunan, kemudian kembali naik pada frekuensi selanjutnya.

Nilai VSWR pada ujung *antenna* pada pengukuran maupun perhitungan mengalami kenaikan sesuai dengan kenaikan rentang frekuensi kerja yang digunakan. Nilai VSWR antenna antara perhitungan dan teori mengalami perbedaan hal tersebut diakibatkan karena perhitungan teori parameter-paramater lain baik secara internal maupun eksternal tidak diperhitungakan atau dianggap ideal, penggunaan alat yang tidak berada pada kondisi maksimal atau telah mengalami degradasi (penurunan kualitasnya).

Nilai VSWR pada ujung kabel lebih baik dibandingkan dengan nilai VSWR diujung *antenna*. Pada ujung kabel VSWR yang terukur terdapat pada rentang 1,05 – 1,55 yang dalam hal ini mendekati nilai ideal VSWR, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya pantulan, sedangkan pada VSWR di *antenna* nilai VSWR yang terukur melebihi batas ideal VSWR. Perbedaan nilai VSWR antara ujung *antenna* dan ujung kabel diakibatkan adanya redaman dari kabel yaitu sebesar 3,5 dB yang didapat dari attenuasi kabel dalam *datasheet* RG213-U 50 meter sebesar 0,06 – 0,09 dB/m pada rentang frekuensi 100 MHz – 200 MHz.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Y. Ramdani. [Online]. Available: https://docs.google.com/presentation/u/1/d/1BSVAU44QwheVAHwE74oeM9CC3nXMWbY4Kj3Oft7L-T0/htmlpresent. [Accessed 2023].

[2] M. Tatum. [Online]. Available: https://www.easytechjunkie.com/what-is-an-fm-transceiver.htm. [Accessed 2023].

[3] C. B. Waluyo. [Online]. Available: https://calesmart.com/artikel/Pengertian-Voltage-Standing-Wave-Ratio-dan-cara-menghitungnya.html. [Accessed 2023].

[4] Wikipedia. [Online]. Available: https://id.wikipedia.org/wiki/Antena_Yagi. [Accessed 2023].