LABORATUVAR 3 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad Halit Acet · 230542018 | Grup | Tarih 06.11.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Saldırgan → zayıf şifreli açık uzak servis → Safety PLC parametresi / bypass → ışık perdesi devre dışı → operatörün kolu istasyonda ezilir	2	3	3	18	Kritik
Kötü amaçlı USB / mühendislik istasyonu → PLC mantığı değişir → konveyör / dolum hızı artar → el/parmak sıkışması	2	3	2	12	Yüksek
Güncelleme dosyasındaki zafiyetli bileşen → Safety PLC firmware → STO gecikir → hareket zamanında durmaz	1	3	2	6	Orta

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

Senaryo 1: tek zincirle emniyet fonksiyonu devre dışı kalıp insan ağır yaralanabilir; uzak erişim açıkken olasılık da yüksek.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet, Senaryo 3: S=3 ama skor 6 (Orta). Risk kaydında 'S=3' bayrağıyla öne alınır, kırmızı işaretlenir ve skora bakılmaksızın önlem sahibi atanır.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.