
எனவே, கால்வட்டத்தின் வில்லின் சுற்றளவு $= \frac{1}{4} \times 2\pi r$

$= \frac{\pi r}{2}$

$= \frac{22}{7} \times \frac{14}{2}$

$= 22$ செ.மீ



படம் 2.11

கொடுக்கப்பட்ட வட்டத்தின் ஆரம் $= 14$ செ.மீ

ஆகவே, தேவையான உருவத்தின் சுற்றளவு, $C = 14 + 14 + 22$

$= 50$ செ.மீ

சிந்திக்க

(i) ஓர் அரைவட்ட வில்லின் சுற்றளவும், அதே ஆரமுள்ள அரைவட்டத் தகட்டின் சுற்றளவும் சமமாகுமா? விவாதிக்க.

(ii) போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு விளக்குகள் (traffic lights) வட்ட வடிவத்திலேயே இருக்கும். ஏன்?

(iii) தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் ஒரு குட்டையில், ஒரு கல்லை எறிந்தால், அதன் அதிர்வு அலைகள் வட்டமாகவே இருக்கும். ஏன்?

பயிற்சி 2.1

1. பின்வரும் அட்டவணையிலுள்ள வட்டங்களுக்கு அதன் விடுபட்ட ஆரம் (r), விட்டம் (d) மற்றும் சுற்றளவு (C) காண்க.

வ. எண்	ஆரம் (r)	விட்டம் (d)	சுற்றளவு (C)
(i)	15 செ.மீ		
(ii)			1760 செ.மீ
(iii)		24 மீ	

2. வெவ்வேறு வட்டங்களின் விட்டங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றின் சுற்றளவைக் காண்க. ($\pi = \frac{22}{7}$ என்க)

(i) $d = 70$ செ.மீ (ii) $d = 56$ மீ (iii) $d = 28$ மி.மீ

3. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆர ஆளவுகள் உடைய வட்டத்தின் சுற்றளவைக் காண்க.

(i) 49 செ.மீ (ii) 91 மி.மீ

4. ஒரு வட்டக் கிணற்றின் விட்டம் 4.2 மீ எனில், அதன் சுற்றளவைக் காண்க?

5. ஒரு மாட்டுவண்டிச் சக்கரத்தின் விட்டம் 1.4 மீ. அது 150 முறை சுழலும்போது கடக்கும் தொலைவைக் காண்க?

7th_Maths_T2_TM_Chp2.indd 29 05-07-2019 18:08:03