## கொள்ளளவு

**4.2** கொள்ளளவில் உள்ள கணக்குகளில் நான்கு அடிப்படை செயல்களைப் பயன்படுத்துதல்

### நினைவுகூர்தல்



50 மி.லி 250 மி.லி 500 மி.லி 750 மி.லி 1000 மி.லி

### நினைவு கூர்வோம்

10 மில்லிலிட்டர் = 1 சென்டிலிட்டர்
10 சென்டிலிட்டர் = 1 டெசிலிட்டர்
10 டெசிலிட்டர் = 1 லிட்டர்
10 லிட்டர் = 1 டெகாலிட்டர்
10 டெகாலிட்டர் = 1 ஹெக்டாலிட்டர்
10 ஹெக்டாலிட்டர் = 1 கிலோலிட்டர்

### தெரிந்து கொள்வோம்

1 லிட்டர் = 1000 மி.லி
$\frac{1}{2}$ லிட்டர் = 500 மி.லி
$\frac{1}{4}$ லிட்டர் = 250 மி.லி
$\frac{3}{4}$ லிட்டர் = 750 மி.லி

**குறிப்பு:**
பொதுவாக மில்லி லிட்டரை மி.லி எனவும், லிட்டரை லி எனவும் சுருக்கமாக எழுதுவது வழக்கம்

## இனமாற்றம்

### எடுத்துக்காட்டுகள்

**மில்லிலிட்டராக மாற்றுதல்.**

(i) 2 லி 500 மி.லி

1 லி = 1000 மிலி

2 லி 500 மி.லி = (2 × 1000) + 500 மி.லி
= 2000 + 500
= 2500 மி.லி

2 லி 500 மி.லி = 2500 மி.லி

**குறிப்பு:**
லிட்டரை மில்லிலிட்டராக மாற்ற கொடுக்கப்பட்ட லிட்டரை 1000–ஆல் பெருக்க வேண்டும்.

**குறிப்பு:**
1 கிலோ லிட்டர் (கி.லி.) = 1000 லிட்டர் (லி)
கிலோ லிட்டரை, லிட்டராகி மாற்றி கொடுக்கப்பட்ட கிலோ லிட்டரை 1000 ஆல் பெருக்க வேண்டும்.



5- _ _4_ .indd 33 29-06-2020 16:32:35