இம்முனையில் இணை அச்சு வடத்தினை (co-axial cable) இணைத்து வானொலி ஏற்பிகளைச் சோதிக்கலாம்.

10.4.2. பயன்பாடுகள்

1. வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி ஏற்பிக-ளில், ஒலிப்பகுதிகளைச் சோதிக்கலாம்.
2. ஆர்.எஃப் மற்றும் ஐ.எஃப் நிலைகளை நேர் செய்யலாம்.
3. ஆர்.எஃப் மற்றும் ஐ.எஃப் நிலைகளில் ஏற்படும் பழுதுகளைச் சோதிக்கலாம்.

10.4.3. இலக்க வகை அலை உற்பத்திக் கருவி

தற்காலங்களில் அலை உற்பத்திக் கருவியில் முள் காட்டிக்குப் பதிலாக எல்.சி.டி. திரை பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதில் அதிர்வெண்கள், பட்டைகள், எண்களாகக் காட்டப்படுகிறது. இதனால், அதிர்வெண்களையும்,பட்டையையும்தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது , பிழைகள் தவிர்க்கப்படுகிறது.

படம் 10.23 ல் இலக்க வகை அலை உற்பத்திக் கருவியின் முன்பக்க அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.

அனுகூலங்கள்

1. துல்லியமானது.
2. விலை குறைவு.
3. மென்மையான நுண்ணியச் சாவிகள் (feather touch micro switches) மூலம் எளிதில் தேவையான அதிர்வெண்களையும், அதிர்வெண் தொகுப்பினையும் (bands) தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

10.5 செயல்பாட்டு அலைகள் உருவாக்கி (FUNCTION GENERATOR)

படம் 10.24(அ) ல் செயல்பாட்டு அலைகள் உருவாக்கியின் முன்பக்க அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. படம் 10.24(ஆ) ல் செயல்பாட்டு அலைகள் உருவாக்கியால் உற்பத்தி செய்யப்படும் அலைகள் காட்டப்பட்டுள்ளது.

செயல்பாட்டு அலைகள் உருவாக்கி என்பது பல வகையான அலைகளை, தேவையான அதிர்வெண், வடிவம் மற்றும் வீச்சு அளவுக-ளோடு உற்பத்தி செய்யும் சாதனமாகும்.

வேலை செய்யும் விதம்

படம் 10.25 ல் செயல்பாட்டு அலைகள் உருவாக்கியின் கட்டப்படம் காட்டப்பட்டுள்ளது

ஒரு செயல்பாட்டு அலைகள் உருவாக்கியில் கீழ்க்கண்ட சுற்றுக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1. மின்னழுத்த ஒப்பிடுவான் (voltage comparator) மற்றும் பல அதிர்வுச் சுற்று (multivibrator).
2. நிலையான மின்னோட்ட மூலச் சுற்றுக்கள் (Constant current source circuits)
3. மின்தடை மற்றும் டையோடு வடிவப்படுத்தும் சுற்று (Resistance and diode shaping circuit.)
4. அதிர்வெண் கட்டுப்படுத்தும் சுற்று (Frequency control network)
5. வெளியீட்டுப் பெருக்கி (Output Amplifier)



படம் 10.23 **இலக்க வகை அலை உற்பத்திக் கருவியின் முன்பக்க அமைப்பு**

EE_Tamil_Chapter10.indd 207 11/10/2020 1:19:30 PM