அளவீடுகளை அளப்பதற்கு பல அளவைமானி ஒரு நேர்முனை (+ve) சோதனைக் கம்பியையும் (சிவப்பு வண்ணத்தில் இருக்கும்) ஒரு எதிர்முனை (–ve) சோதனைக் கம்பியையும் (கருப்பு வண்ணம்) தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும்.

இது கீழ்காணும் மின் மற்றும் மின்னணுவியல் அளவுகளை அளக்கப்பயன்படுகிறது.

1. டி.சி. மின்னழுத்தம்
2. டி.சி. மின்னோட்டம்
3. ஏ.சி. மின்னழுத்தம்
4. ஏ.சி. மின்னோட்டம் (சில கருவிகளில் மட்டும் இவ்வசதி உள்ளது).
5. மின்தடை
6. தொடர்ச்சி சோதனை
7. ஒரு டிரான்சிஸ்டரை சோதித்து NPN வகையா அல்லது PNP வகையா எனக்கண்டறிதல்
8. ஒரு டிரான்சிஸ்டரின் கலெக்டர் எமிட்டர் – கசிவு மின்னோட்டம் (I_{CEO}) (பேஸ் – இணைக்கப்படாத நிலையில்)
9. மின்தேக்குத்திறன் – 20 mfd வரை (சில கருவிகளில் மட்டும் இவ்வசதி உள்ளது).
10. அதிர்வெண் – 20 kHz வரை (சில கருவிகளில் மட்டும் இவ்வசதி உள்ளது).
11. h_{FE} அதாவது முன்னோக்கு மின்னோட்ட லாபம் (Ic / Ib யின் விகிதம்) (சில கருவிகளில் மட்டும் இவ்வசதி உள்ளது).

வ. எண்.	சோதனை செய்யப்பட வேண்டிய உறுப்புகள் / அளவுகள்	வரம்பு/மதிப்பு	பல அளவை மானியில் பயன்படுத்தப்பட்ட சாவி / நிலை	முடிவு
1	மின்தடை	1_____M☒ 2_____K☒ 3_____☒		
2	மின்தேக்குத்திறன்	1_____MFd 2_____pf		
3	டிரான்சிஸ்டர்கள் (hFE சோதனை) NPN PNP	 _____ _____		
4	டிரான்சிஸ்டர்கள் (தொடர்ச்சி / ☒ சோதனை) NPN PNP	 _____ _____		
5	டயோடுகள்	_____		
6	DC மின்னழுத்தம்	மின்கலன் / மின்வழங்கி		
7	DC மின்னோட்டம்	மின்கலன் / மின்வழங்கி		
8	AC மின்னழுத்தம்	AC Supply		

EE_Practicals_Tamil Version.indd 228 11/10/2020 1:34:44 PM