13. கருவிகளில் டிசி என்பது ⎓ என்னும் குறியீடால் குறிக்கப்படுகிறது.

14. இலக்க வகை பல அளவைமானிகளில் எதிர் மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னோட்டத்தினை அளந்தால், எதிர் (–) குறியீட்டுடன் அளவுகளைக் காண்பிக்கும். ஒப்புமை வகைக் கருவிகளில், சோதனைக் கம்பிகளின் துருவங்களை மாற்றி எதிர் (–) அளவுகளை அளக்கலாம்.

15. இலக்க வகை பல அளவைமானிகளில் தேர்ந்தெடுத்த வரம்பினை விட அதிகமான அளவீடுகளை அளந்தால், எல்.சி.டி திரையின் இடது ஓரத்தில் '1' எனக் காண்பிக்கும். இது அதிகப் பளு என்பதைக் குறிக்கிறது. ஓம் வரம்பில் இது ∞ Ω என்பதைக் குறிக்கிறது.

16. ஓம் வரம்பில் '1' எனக் காண்பித்தால், அதை விட அதிக வரம்பில் வைத்து அளந்து பார்க்க வேண்டும். அதிகபட்ச வரம்பிலும் '1' எனக் காண்பித்தால், நாம் அளக்கும் பொருள் திறந்துவிட்டது என அர்த்தம்.

17. பல அளவைமானிகளில், ஓம் வரம்பில் துல்லியமான அளவீடுகள் கிடைப்பதற்கு, மானியில் உள்ள மின்கலங்களைக் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மாற்ற வேண்டும்.

பல அளவைக் கருவியின் பயன்கள்

1. வானொலி, தொலைக்காட்சி மற்றும் இதர மின்னணுவியல் சாதனங்களில் ஏற்படும். பழுதுகளை நீக்கப் பயன்படுகிறது.

2. மின் உபகரணங்களை பழுது நீக்கவும் பயன்படுகிறது.

3. புதிய மின்னணுவியல் சாதனங்கள் தயாரிப்பிலும் இது பயன்படுகிறது

4. புதிய மின்னணுவியல் சாதனங்களைப் பொருத்துவதிலும் பயன்படுகிறது

5. பொதுவாக ஏ.சி மற்றும் டி.சி மின்னோட்டங்கள், மின்னழுத்தங்கள் மற்றும் மின்தடையை அளக்கப் பயன்படுகிறது.

முடிவு:

இதன் மூலம் பலஅளவைமானியின் செயல்பாடுகள், முன்னெச்சரிக்கைகள் மற்றும் பயன்கள் பற்றி அறிந்து கொண்டேன்.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 230 11/10/2020 1:34:45 PM