நீர் உறையா கரைசல்கள் பின்வருமாறு:-

- மெத்தனால் (*Methanol*)
- மெத்தில் ஆல்கஹால் (*Methyl Alcohol*)
- கிளிசரின் (*Glycerine*)
- ஆல்கஹால் (*Alcohol*)
- எத்திலீன் கிளைக்கால் (*Ethylene Glycol*)

Cooling System Capacity ▼	ANTIFREEZE PROTECTION CHART (°F) — Quarts Required for Low-Temperature Protection ►									
QUARTS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	5°	-15°	-43°	-76°						
10	10°	-4°	-26°	-54°	-76°					
11	12°	0°	-14°	-40°	-60°					
12	14°	5°	-8°	-28°	-51°					
13	15°	8°	0°	-14°	-44°	-61°	-76°			
14	17°	10°	3°	-8°	-28°	-44°	-60°			
15	18°	12°	5°	-4°	-14°	-35°	-54°	-76°		
16	19°	14°	9°	1°	-9°	-28°	-44°	-60°		
17	20°	16°	11°	3°	-2°	-15°	-31°	-60°		
18	21°	17°	12°	5°	0°	-13°	-26°	-33°	-53°	-76°
19		18°	13°	7°	2°	-10°	-20°	-32°	-50°	-60°
20			14°	9°	3°	-6°	-15°	-26°	-33°	-54°
21			15°	12°	5°	0°	-10°	-22°	-32°	-51°
22			16°	13°	8°	3°	-5°	-10°	-28°	-33°
23			17°	13°	10°	4°	-3°	-8°	-22°	-32°



படம் 7.8

மேற்கண்ட கலவைகள், அரிப்புத்தன்மை அற்றதாக, நீருடன் கரையக் கூடியதாகவும், ரேடியேட்டர் கோர் மற்றும் ரப்பர் ஹோஸில் படியாதவாறும் அதிக கொதிநிலை உடையதாகவும், விலை மலிவாகவும் இருக்க வேண்டும்.

7.9 குளிர்விக்கும் முறையினை பராமரித்தல் (Maintenance Cooling System)

- ரேடியேட்டர், வாட்டர் டியூப்ஸ் மற்றும் வாட்டர் ஜாக்கெட்டுகளில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருந்தால், அதனை ரிவர்ஸ் ஃபிளஷிங் முறையில் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

X8Q8C8

- ஃபேன் பெல்ட் அதிகம் தேய்வடைந்திருந்தாலோ (அல்லது) அறுந்து இருந்தாலோ அதனை மாற்றி புதியதை பொருத்த வேண்டும்.
- ஃபேன் பிளேடின் கோணம் சரியாக உள்ளதா என பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும்.
- ரேடியேட்டரில் உள்ள செல்கள் மற்றும் பின்ஸ்கள் வளைந்து இருந்தால் நிமிர்த்தி சரி செய்ய வேண்டும்.
- ரேடியேட்டரில் கோர் பகுதியில் பூச்சிக் கூடு மற்றும் ஏதேனும் பொருட்கள் அடைத்து இருந்தால் அதனை அழுத்தக் காற்றின் மூலம் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
- ரேடியேட்டர் ரப்பர் (ஹோஸ்கள்) பைப்புகள் கிழிந்து (அ) ஓட்டை ஏற்பட்டிருப்பின் அதனை மாற்றி புதியது பொருத்த வேண்டும்.
- ரேடியேட்டர் ரப்பர் பைப்புகளின் கிளிப்புகளை நன்கு டைட் செய்ய வேண்டும்.
- ரேடியேட்டர் பைப், கோர், டேங், வாட்டர் பம்பு, தெர்மோஸ்டாட் வால்வு மற்றும் டிரெய்ன்ஏஜ் போன்ற பாகங்களிலிருந்து தண்ணீர் கசிகிறதா என ஆராய வேண்டும்.
- தெர்மோஸ்டாட் வால்வின் நிலையை பரிசோதிக்க வேண்டும்.
- ரேடியேட்டர் கோர் சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ளதா என பரிசோதிக்க வேண்டும்.
- ரேடியேட்டரின் கேப் சரியாக மூடப்பட்டுள்ளதா என சோதித்து பார்க்க வேண்டும்.

AM_Tamil_Chp07.indd 143 12/11/2019 11:08:25 AM