அளவில் ஃபியூஸ் (Fuse) ஒயரைப் போட வேண்டும். ஒயரிங் செய்யும் போது சுவிட்ச் (Switch) எப்போதும் ஃபேஸ் ஒயரில் தான் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

7. வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்சாதனங்களில் பழுது ஏற்பட்டால் அவற்றை முற்றிலுமாக சப்ளையிலிருந்து நீக்கிவிட்டு பின்புதான் பழுது பார்க்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டு: மின்விசிறி, மாவு அரவை, மின் அரவை போன்றவைகளைப் பழுது பார்க்கும் போது)

8. எதிர்பாராதக் காரணங்களினால் மின்சுற்றில் தீ ஏற்பட்டால் உடனே மெயின் சுவிட்சை OFF செய்துவிட வேண்டும். தீயை அணைப்பதற்கு மணல், கரியமில வாயு தீயணைப்பான், உலர்ந்தபவுடர்தீயணைப்பான் போன்றவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும். (சோடா அமிலத் தீயணைப்பானை பயன்படுத்தக்கூடாது) ஏனெனில் தண்ணீர் வழியே மின்சாரம் பாய்ந்து ஆபத்தை விளைவிக்கும்.)

9. மின் அதிர்ச்சி (Electric Shock) ஏற்பட்டு மின்னோட்டமுள்ள கம்பியை ஒருவர் தொட்டவாறு இருந்தால், உடனே மின்சப்ளையைத் துண்டித்து விட வேண்டும். உலர்ந்த கட்டை, உலர்ந்த பலகை, உலர்ந்த துணி ஆகியவற்றின் உதவியுடன் அவரை உடனே மின்கம்பியிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும்.

10. ஈரமான கையினால் சுவிட்சைப் போடுவதோ, மின்சப்ளையில் வேலை செய்வதோ கூடாது. அடிக்கடி கையில் வியர்வை வருபவராக இருந்தால் கையுறை அணிந்து கொண்டு வேலை செய்வது நல்லது. மெயின் சுவிட்ச் OFF நிலையில் இருந்தால், அதை ON செய்வதற்கு முன்னதாக மின் பணியாளர்கள் யாராவது அம்மின்சுற்றில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.

1.4 மின் அதிர்ச்சி (Electric Shock)

மனித உடலானது மின்சாரத்தைக் கடத்தக் கூடிய தன்மை கொண்டது. ஈரத்தன்மை இல்லாதிருக்கும் போது மனித உடலின் மின்தடையானது சுமார் 80,000 ஓம்ஸ் ஆகவும், ஈரமான சூழ்நிலையில் மனித உடலின் மின்தடையின் மதிப்பு 1000 ஓம்ஸ் எனவும் கணக்கில் கொள்ளப்படுகிறது. எனவேதான் ஈரமான சூழ்நிலையில் ஏற்படும் மின் அதிர்ச்சியானது மிகப் பயங்கரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

மின்சாரம் செல்லும் ஒரு கடத்தியைத் தொட நேரும் போது, நம் உடல் வழியே மின்சாரமானது கடத்தப்பட்டு பூமியை அடைந்து மின்சுற்று பூர்த்தி ஆகி நமக்கு மின்னதிர்ச்சி ஏற்படுகிறது. இதன் விளைவாக நரம்பு மண்டலம், இதயம், நுரையீரல், மூளை ஆகியவை பாதிக்கப்படுகிறன்றன. அதிக மின்னழுத்த முள்ள மின்சாரம் பாய்வதினால் மரணம் கூட சம்பவிக்கலாம். எனவே மின்சாரம் என்பது நமக்கு அத்தியாவசியத் தேவை என்ற போதிலும், அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்தத் தவறினால் உயிர் இழப்பும், பொருள் இழப்பும் நிச்சயம் ஏற்படும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

ஆகையால் இதிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள மின் அதிர்ச்சி ஏற்படாமல் தவிர்க்கும் முறைகளையும், அதிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ளும் முறைகளையும் அறிந்து கொள்வது அவசியம்.

1.5 மின் அதிர்ச்சியைத் தவிர்க்கும் முறைகள்

- மின் சாதனங்கள் இயக்கும் முறைகளை நன்கு தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். பழுதடைந்த மின்சார ஒயர்களை, ஒயரிங் வேலைகளுக்கோ அல்லது வேறு இணைப்புகளுக்கோ பயன்படுத்தக் கூடாது.
- மின் இணைப்புகளுக்குப் பயன்படும் கருவிகள் (சுவிட்ச், பிளக் போன்றவை) கீரல் விழாமலும், உடையாமலும் உள்ளதா என அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உடைந்து இருப்பின் புதியது மாற்ற வேண்டும்.
- கைக்கருவிகள் அனைத்தும் மின்காப்பு (Insulation) செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
- பயன்படுத்தப்படும் பளுவிற்கு (Load) தகுந்தவாறு சரியான ஆம்பியர் அளவுடைய மின் உருகு இழை (Fuse) கடத்தி பயன்படுத்த வேண்டும்.

எக்காரணம் கொண்டும் பாதுகாப்பு விதிகளை மீறி செயல்படக் கூடாது.

மேலே கூறப்பட்ட அனைத்து வழிகளையும் சரியான முறையில் பின்பற்றுவதன் மூலம் மின் அதிர்ச்சி ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கலாம்.

EMA_Tamil_Chapter_01.indd 7 12/17/2019 12:08:40 PM