

பாதுகாப்புச் சாதனங்கள்

வீட்டு மின் இணைப்பில் மின் உருகு இழை மற்றும் மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் ஆகியவை முக்கிய பாதுகாப்புச் சாதனங்களாகும். மின்சுற்றில் குறைபாடு காரணமாக அதிக மின்னோட்டம் பாயும் போது, அதிக வெப்பம் ஏற்பட்டு கடத்திகள், சுற்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்சாதனங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் ஆகியவைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வண்ணம் பாதுகாக்க இவை பயன்படுகிறது.

மின் உருகு இழை: இது மின்சுற்றைக் குறுக்குச் சுற்று பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. மின் சுற்றில் மின் உருகு இழையானது மின்சுற்றில் நிலை (ஃபேஸ்) கடத்தியுடன் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். மின்சுற்றில் வரையறுக்கப்பட்ட அளவைத் தாண்டி மின்னோட்டம் பாயும்போது மின் உருகு இழை உருகி மின்சப்ளையைத் துண்டித்து மின்சாதனங்களைப் பாதுகாக்கும்.

- சரியான மதிப்பிலான மின் உருகு இழையைப் பயன்படுத்த வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு மின்சுற்று 10 ஆம்பியர் திறனுடையது எனில் மின் உருகு இழை மதிப்பீடு 150% அதாவது 15 ஆம்பியர் தாங்கக் கூடிய இழை பயன்படுத்தவேண்டும்.
- சரியான அளவுள்ள உருகு இழைத் தாங்கியைப் பயன்படுத்தவும்.
- மின் உருகு இழையைத் தாங்கி இல்லாமல் வெறும் கம்பியாகப் பொருத்த வேண்டாம்.
- மின் உருகு இழை அடிக்கடி உருகினால், அதிக மதிப்பிலான உருகு இழை மாற்றாமல் சரியான காரண–த்தைக் கண்டுபிடித்து குறையைச் சரி செய்யவும்.

BEE-Tamil-Practical.indd 189 11/9/2020 4:40:06 PM