- மின்தேக்கிகள் அருகே வேலை செய்யும்முன் அதன் முனைகளைக் குறுக்கிணைப்புச் செய்து மின்னிறக்கம் செய்ய வேண்டும்.
- மின் சாதனங்களைத் தொட நேரிடும் போது (உதாரணமாக, மின்மோட்டார் சூடாகிறதா எனக் காண) புறங்கையால் தொடவும். இதனால், தற்செயலாக அதிர்ச்சி ஏற்படுமானால் தசைச் சுருக்கம் ஏற்பட்டுக் கடத்தியைப் பிடிப்பது தவிர்க்கப்படுகிறது.
- ஒரு குறைபாடுள்ள மின்சுற்றை மறைக்க நிலஇணைப்பை நம்பியிருக்க வேண்டாம் அல்லது அதிகத் திறனுடைய மின் உருகு இழை பொருத்த வேண்டாம். குறைபாடு உள்ள இடத்தைக் கண்டறிந்து சரி செய்ய வேண்டும்.
- அனைத்துக் கடத்திகளும், மின் இணைப்பு முனைகளும் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும், எங்கும் திறந்த நிலையில் இருத்தல் கூடாது. சந்திப் பெட்டி இல்லாமல் கடத்திகளை ஒன்றாக இணைத்து சுவற்றில் மறைக்கக் கூடாது.
- உயரத்தில் வேலை செய்யும்போது அலுமினிய அல்லது எஃகு ஏணிகள் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும். இதனால் நில இணைப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மூங்கில் மரம் அல்லது கண்ணாடி இழை ஏணிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- மின் உபகரணங்களின் அருகே எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய திரவங்களை வைக்கக் கூடாது.
- குளிரூட்டப்பட்ட அறைகளில் மின் உபகரணங்களின் பயன்பாடு குறைவாக இருக்க வேண்டும். அவசியம் தேவைப்பட்டால் சாதனங்களை சுவற்றில் அல்லது செங்குத்து நிலையில் பொருத்தி பயன்படுத்தலாம்.
- நீட்டிப்பு வடத்தின் நீளத்தை குறைந்தபட்சமாக வைத்திருக்க வேண்டும், அவற்றைத் தரை விரிப்பின் கீழே எடுத்துச் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
- மின் சாதனங்களின் மின் சுற்றைத் துண்டிக்க சொருகியைப் பிடித்து இழுக்கவோ, மின் வடத்தைப் பிடித்து இழுக்கவோ கூடாது.
- உபகரணங்களின் அருகே வேலை செய்யும்போது தளர்வான ஆடைகள் மற்றும் கழுத்துப் பட்டை அணிய வேண்டாம்.
- மின் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு மின்னோட்டமுள்ள கம்பியை ஒருவர் தொட்டவாறு இருந்தால், உடனே மின் சப்ளையைத் துண்டிக்க வேண்டும். உலர்ந்த கட்டை அல்லது ரப்பர் பட்டை உதவியுடன் அவரை மின் கம்பியிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும்.
- சோதனைக்காக திறக்கப்பட்ட மின் சுற்றுகள் மற்றும் கவனிக்காமல் விடப்பட்ட உபகரணங்களின் மின் சப்ளையைத் துண்டிக்க வேண்டும்.
- நேரடியாக மின் இணைப்பில் உள்ள உபகரணங்களில் பழுது நீக்கும் வேலையில் ஈடுபடக் கூடாது.
- உடைந்த அல்லது கீறல் விழுந்த சொருகி மற்றும் பழுதடைந்த மின் கடத்திகளைக் கொண்ட சாதனங்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
- மின் சுற்றுகளில் வேலை செய்யும் போது நிலைக் கடத்தி முனை மீது மின் காப்பு நாடாவைச் சுற்ற வேண்டும்.
- பொதுவாக, கருவிகளின் மூடியைத் திறந்தால் அதன் உட்புறப் பாதுகாப்பு அமைப்பு, அதிக மின்னழுத்த இணைப்பைத் துண்டிக்கும். இருப்பினும், அதன் கட்டுப்படுத்தும் சுற்றுக்கு மின்னோட்டம் பாய்ந்து கொண்டு இருக்கும் எனவே கவனமாகக் கையாள வேண்டும்.

முடிவு:

வீட்டிற்கு மின் இணைப்பு வழங்குவதற்கான விதிகள், பாதுகாப்பு முறைகள் ஆகியன பற்றி அறிந்து கொண்டேன்.

BEE-Tamil-Practical.indd 195 11/9/2020 4:40:10 PM