மின்கட்டணம் கணக்கிடும் முறை

யூனிட் எல்லை	கட்டணம் 1 யூனிட்டிற்கு ரூ. பை	பயன்படுத்தும் யூனிட்	கட்டணம்
1–100	**இல்லை**	100	**இல்லை**
101–200	3.50	100	350
201–500	4.60	162	745.20
		மொத்தம்	1095.20

எனவே 60 நாட்களுக்கு உண்டான மொத்த மின்கட்டணம் = ரூ.1095.20

நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை

மின்னோட்டம் – I – **ஆம்பியர்**

மின்னழுத்தம் – V – வோல்ட்

மின்தடை – R – ஓம்ஸ் (Ω)

மின்னியக்கு விசை (EMF) = வோல்ட்

மின்னழுத்த வேறுபாடு (P.D) = வோல்ட்

ஓம்ஸ் விதி $I = \frac{V}{R}$, $V = IR$, $R = \frac{V}{I}$

மின்திறன் $P = V I$

$P = I^2 R$

மின்தடை

(i) தொடர் இணைப்பு → அனைத்து பளுக்களிலும் மின்னோட்டம் சமம்

$\rightarrow V = V_1 + V_{2+} V_3 + \ldots$

$\rightarrow R = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots$

(ii) இணை இணைப்பு → அனைத்து பளுக்களுக்கும் மின்னழுத்தம் சமம்

$\rightarrow I = I_1 + I_2 + I_3 + \ldots$

$$\rightarrow R = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$$

கிர்ச்சாப் மின்னோட்ட விதி $I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5$

(or) $I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0$

கிர்ச்சாப் மின்னழுத்த விதி $V = IR_1 + IR_2 + IR_3$

ie $V = V_1 + V_2 + V_3$

மின்தேக்குத் திறன் $C = \frac{q}{V}$

மின்திறன் கணக்கீடு

மின் ஆற்றல் = KW × நேரம் (h)

= 1 KWh = 1 **யூனிட்**

வீட்டு மின்சாரத்திற்கான கட்டண நிர்ணயம் (2016-ன் படி)

யூனிட்	கட்டண நிர்ணயம்		யூனிட்		கட்டணம்
	நிலையான மதிப்பு ரூ. பை	மானியம் ரூ. பை	முதல்	வரை	ரூ.பை
1–100	0	150	1	100	1.50
200 வரை	20	150	1	200	1.50
500 வரை	30	150	1	100	1.50
			101	200	2.00
			201	500	3.00
500க்கு மேல்	50	150	1	100	1.50
			101	200	3.50
			201	500	4.60
			501 முதல்		6.60

வணிகத் துறையிலான மின்கட்டணம் (Commercial Tariff)

1 **யூனிட்டிற்கான மின்கட்டணம்** = ரூ.6 (**தோராயமாக**)

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 28 12/17/2019 12:11:26 PM