- இந்த அமைப்பின் முன்னே ஒரு வெர்னியர் நுண்ணோக்கியை வைக்கவேண்டும்.
- நுண்ணோக்கியை சரிசெய்து, ஊசியின் தெளிவான பிம்பத்தைப் பெறவேண்டும். நுண்ணோக்கியின் கிடைத்தளக் குறுக்குக்கம்பி ஊசி முனையுடன் பொருந்துமாறு செய்ய வேண்டும் .(இங்கு நிறைதாங்கியானது கணக்கில் கொள்ளப்படாத பளு (Dead Load) M ஆகும்).
- நுண்ணோக்கியின் செங்குத்து அளவுகோலின் அளவீடுகளை குறித்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- நிறைத்தாங்கியில் 0.05 kg (50 gm) நிறைகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அதிகரித்து அளவீடுகளைக் குறித்துக் கொள்ளவேண்டும்.
- பிறகு நிறைத்தாங்கியில் இருந்த நிறைகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக குறைத்து அளவீடுகளை குறித்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- ஒவ்வொரு பளுவிற்குமான சராசரி அளவீட்டை நிலைப்பளு அளவீட்டுடன் கழிக்கவேண்டும். இந்த அளவு குறிப்பிட்ட நிறை M – இற்கான இறக்கமாகும்.

அட்டவணை 1 : M/s காணல்

பளு (kg)	நுண்ணோக்கி அளவீடு × 10^{-2} m								நிறை M (kg) கான இறக்கம் (s)	M/s kg m $^{-1}$
	பளு ஏற்றத்தின் போது			பளு இறக்கத்தின் போது			சராசரி			
	மு.கோ.அ	வெ.கோ.அ	மொ.அ	மு.கோ.அ	வெ.கோ.அ	மொ.அ				
M								x_0		
M + 0.05								x_1	$x_1 - x_0 =$ _____	
M + 0.10								x_2	$x_2 - x_0 =$ _____	
M + 0.15								x_3	$x_3 - x_0 =$ _____	
M + 0.20								x_4	$x_4 - x_0 =$ _____	
M + 0.25								x_5	$x_5 - x_0 =$ _____	
									சராசரி =	

மாதிரி வரைபடம்

பளு (M) மற்றும் இறக்கம் (s) ஆகியவற்றுக்கு இடையான தொடர்பு

M ஆனது x – அச்சிலும் s ஆனது y – அச்சிலும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு M மற்றும் s– க்கான வரைபடம் வரைய வேண்டும். இவ்வரைபடம் ஒரு நேர்கோடாகும்.

UNIT-12(XI-Physics_Vol-2) PRACTICAL FIRST YEAR.indd 295 25-08-2020 11:39:59