மீச்சிறுசெலவு 1 ஆனது சிற்றறைகள் (O_1, D_1), (O_3, D_4) –இல் உள்ளது.

நாம் சிற்றறை (O_1, D_1) தேர்ந்தேடுப்போம்.

(6,4) இன் சிறும மதிப்பு = 4 அலகுகளை இங்கு ஒதுக்கீடு செய்க.

	D_1	D_2	D_3	D_4	a_i
O_1	(4) 1	2	3	4	6/2
O_2	4	3	2	5	8
O_3	5	2	2	1	10
b_j	4/0	6	8	6	

குறைக்கப்பட்ட போக்குவரத்து அட்டவணை

	D_2	D_3	D_4	a_i
O_1	2	3	4	2
O_2	3	2	5	8
O_3	2	2	1	10
b_j	6	8	6	

மீச்சிறுசெலவு 1 ஆனது சிற்றறை (O_3, D_4)–ல் உள்ளது.

(10,6) இன் சிறும மதிப்பு = 6 அலகுகளை இங்கு ஒதுக்கீடு செய்க.

	D_2	D_3	D_4	a_i
O_1	2	3	4	2
O_2	3	2	5	8
O_3	2	2	(6) 1	10/4
b_j	6	8	6/0	

குறைக்கப்பட்ட போக்குவரத்து அட்டவணை

	D_2	D_3	a_i
O_1	2	3	2
O_2	3	2	8
O_3	2	2	4
b_j	6	8	

மீச்சிறுசெலவு 2 ஆனது சிற்றறைகள் (O_1, D_2), (O_2, D_3), (O_3, D_2), (O_3, D_3)–ல் உள்ளது. நாம் சிற்றறை (O_1, D_2) தேர்ந்தேடுப்போம். (2,6) இன் சிறும மதிப்பு = 2 அலகுகளை இங்கு ஒதுக்கீடு செய்க.

குறைக்கப்பட்ட போக்குவரத்து அட்டவணை

	D_2	D_3	a_i
O_1	(2) 2	3	2/0
O_2	3	2	8
O_3	2	2	4
b_j	6/4	8	

→

	D_2	D_3	a_i
O_2	3	2	8
O_3	2	2	4
bj	4	8	

மீச்சிறுசெலவு 2 ஆனது சிற்றறைகள் (O_2, D_3), (O_3, D_2), (O_3, D_3) –ல் உள்ளது.

நாம் சிற்றறை (O_2, D_3) தேர்ந்தெடுப்போம். (8,8) இன் சிறும மதிப்பு = 8 அலகுகளை இங்கு ஒதுக்கீடு செய்க.

	D_2	D_3	a_i
O_2	3	(8) 2	8/0
O_3	2	2	4
b_j	4	8/0	

குறைக்கப்பட்ட போக்குவரத்து அட்டவணை

	D_2	a_i
O_3	2	4
b_j	4	

குறைக்கப்பட்ட போக்குவரத்து அட்டவணை மற்றும் இறுதி ஒதுக்கீடு

	D_2	a_i
O_3	(4) 2	4/0
b_j	4/0	

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 10.indd 255 3/5/2020 1:20:50 PM