## பிரித்தல்

மின் இணைப்பைத் துண்டித்து 'v' புள்ளி மற்றும் பெல்ட்டுகளை கழற்றி மௌண்டிங் போல்ட் நட்டுகளையும் கழற்றி என்ஜினிலிருந்து வெளியே எடுக்க வேண்டும். எண்டு கவர், பேரிங், ஆர்மச்சூர், காமுடேட்டர், கார்பன் பிரஸ் போன்றவற்றை கழற்ற வேண்டும்.

## இன்சுலேசன் சோதனை:

இச்சோதனை செய்ய ஒரு லைட் ஸ்விட்ச் மற்றும் இரு போல்கள் கொண்ட ஒரு A.C சர்க்யூட் ஆனது பயன்படுகிறது.ஆர்மெச்சூர் இன்சுலேசனை சோதிக்கும்போது இரு போல்களில் (pole) ஒன்றை ஆர்மெச்சூர் காயிலிலும் (coil) மற்றொன்றை செக்மென்டிலும் வைத்து சப்ளை செய்ய வேண்டும்.இதனை செய்யும்போது விளக்கு எரிந்தால் ப்ரஷ் ப்ளேட்டுகளை மாற்ற வேண்டும். போலின் ஒரு முனையை ∴பீல்ட் டெர்மினல் முனையிலும் மற்றொரு முனையை வைசிலும் (vice) இணைத்து இன்சுலேசன் சோதனை செய்ய வேண்டும்.அப்போது விளக்கு எரிந்தால் ∴பீல்ட் காயிலை மாற்றி விட வேண்டும்.

## சோதிக்க வேண்டியவை

கார்பன் பிரஷ்சின் தேய்மானம், கம்முடேட்டரின் தேய்மானம், ஸ்பிரிங்கின் இழுவிசை, ஆர்மெச்சுரில் மின் கசிவுக்கான சோதனை ஆகியவற்றை செய்ய வேண்டும்.பிரஷ் அதிகமாக தேய்ந்திருந்தாலோ அல்லது எரிந்திருந்தாலோ புதிய பிரஸ்சை பொருத்த வேண்டும்.

## அசெம்பிளி (Assembly)

1. டைனமோவில் கழற்றிய பாகங்களை வரிசைப்படுத்தி கழற்றிய முறைக்குத் தலைகீழான முறையில் வைத்து சரியாக பொருத்திட வேண்டும்.

## முடிவு

கொடுக்கப்பட்ட டைனமோ மோட்டார் பிரிக்கப்பட்டு, பரிசோதிக்கப்பட்டு மீண்டும் சரியான முறையில் பொருத்தப்பட்டது.



BAE_Practical.indd 266 12/20/2019 12:22:40 PM