Push–to–talk (உரையாட – அழுத்து) பொத்தானை அழுத்தி உரையாடுவதன் மூலம் தகவல் தொடர்பினை ஏற்படுத்துவார்.

படம் 4.9–ல் கையடக்க நடைபேசியின் படம், அதன் பகுதிகளுடன் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் செயல்பாடு கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.



படம் 4.9 நடைபேசியின் பாகங்கள்

4.2.2 நடைபேசியினுடைய பாகங்கள்

1. ஏந்தேணி

   வானொலி அலைகளை அனுப்பவும், ஏற்கவும் செய்கிறது.

2. திரவ படிக ஒளிக்காட்சி

   அலைவரிசை எண், மின்கலத்தின் சக்தி அளவு etc., போன்றவற்றைக் காண்பிக்கிறது.

3. திரையகம்

   நடைபேசியை பரப்பி/ஏற்பி நிலைக்கு மாற்றியதைத் திரையகத்தின் மூலம் கண்காணிக்க முடியும். இது குழந்தைத் திரையகம் (Baby Monitor) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

4. பட்டியல் தேர்ந்தெடுக்கும் பொத்தான்

   கூட்டல் (+) அல்லது கழித்தல் (–) குறியீடுகளால் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கும்.

5. பட்டியல் பொத்தான்

   செயல்பாடு மற்றும் அமைப்புகளை (Settings) மாற்ற உதவுகிறது. அலைவரிசை மாற்றத்தைத் தடுக்க, அமைப்புகள், விசைப்பலகை பயன்பாடு மற்றும் பிற பண்புகள் (வானொலி) மாறாமல் இருக்க பூட்டுவதற்கான (Lock) வசதியும் இதில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

6. ஒலி பெருக்கி / ஒலிப்பான்

   PTT பொத்தானை கட்டுபடுத்துவதன் மூலம் பின்னம் (எலக்ட்ரெட்) மின்தேக்கியானது, ஒலிவாங்கி அல்லது ஒலிப்பானாக நிலைமாறி செயல்படும்.

7. உரையாட – அழுத்து பொத்தான் (Push–to–talk) (PTT)

   PTT–ஆனது, தகவல் பரிமாற்றத்தின்போது பரப்பி அல்லது ஏற்பியாக சாதனத்தை மாற்றப் பயன்படுகிறது.

8. இயக்கச் சாவி (ON/OFF) கட்டுப்படுத்தி மற்றும் ஒலி கட்டுப்படுத்தி

   நடைபேசியின் செயல்பாட்டை இயக்கவும், நிறுத்தவும் மற்றும் ஒலியைக் கட்டுப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது.

9. ஒளி உமிழ்ப்பு டையோடு (LED)

   LED ஒளிர்வது மூலம் அலைவரிசை பயன்பாட்டு நிலையை அறியலாம்.

10. ஒலி வாங்கி

    பின்னம் ஒலிவாங்கி பயன்படுத்தப்படாத, சில வகை சாதனங்களில் ஒலிப்பான் மற்றும் ஒலி வாங்கி தனித்தனியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

11. பரப்புதல் அழைப்பு ஒலி

    பயனர் இதனை இயக்கி பேசும்போது, ஒரே அலைவரிசையில் உள்ள அனைவருக்கும் ஒரே நேரத்தில் கேட்குமாறு ஒரு எச்சரிக்கை அழைப்பு ஒலி அனுப்பப்படும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 99 1/17/2020 3:16:20 PM