சோதனை அட்டவணை

குளிர் சோதனை வெப்ப சோதனை

வ. எண்	பாகங்கள்/ முனைப்புள்ளி	குறிப்பு மின் தடை	பெற்ற மின் தடை	நிலை	குறிப்பு மின்னழுத்தம்	பெற்ற மின்னழுத்தம்	நிலை
1	மின்கல இணைப்பான்	500 to 700			3.7v		
2	மின்கல இணைப்பான் உணரி	800க்கு மேல்			---	---	---
3	மின்னழுத்த வழங்கி இணைப்பான்	600 to 700			5v – 6v		
4	மின்கல மின்னேற்றி வெளியீடு	300 to 400			3.7v –4.3v		
5	இயக்கு/ நிறுத்து சாவி	600 to 900			3v – 3.5v		
6	செவிப்பொறி இணைப்பான்	500 to 700			0 – 2.5v		
7	ஒலிப்பான்/ அழைப்பி இணைப்பான்	300 to 600			0 –2.5v		
8	திரையக மின்சக்தி இணைப்புக்கால்	250 to 400			1.8v –2.8v		
9	திரையக சமிக்ஞை இணைப்புக் கால்	500 to 800			0 –1.8v		
10	சிம் அட்டை இணைப்பான் pin 1	500 to 700			1.8v –3.2v		
11	சிம் அட்டை இணைப்பான் pin 4,	பீப் ஒலி			---	---	---
12	சிம் அட்டை இணைப்பான் pin 2,3,6	400 to 800			0 –2.8v		
13	நுண் அட்டை இணைப்பான் pin 4	500 to 600			2.8v		
14	நுண் அட்டை இணைப்பான் pin1,2,3,5,7,8	600 to 800			0v – 2.8v		

XII EE_Tamil Version Practical.indd 332 1/18/2020 1:02:00 PM