செய்முறை 1

மின் தேய்ப்பு பெட்டியை பிரித்தல் மற்றும் பொருத்துதல்

நோக்கம்

அ. மின் தேய்ப்பு பெட்டியை பிரித்தல் மற்றும் பொருத்துதல்.

ஆ. மின் தேய்ப்பு பெட்டியின் பாகங்களைப் பற்றி அறிதல்.

இ. மின் தேய்ப்பு பெட்டியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்.

ஈ. மின் தேய்ப்பு பெட்டியில் ஏற்படும் பல்வேறு பழுதுகள் பற்றி அறிந்து சரி செய்தல்.

கூடுதல் தகவல்

மின் தேய்ப்பு பெட்டியானது அனைத்து வீடுகளிலும் பயன்படுத்தக் கூடிய ஒரு அத்தியாவசிய சாதனமாக கருதப்படுகிறது. சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் துணிகளை சுருக்கமின்றி பயன்படுத்துவதால், இன்றைய நவீன காலத்தில் மின் தேய்ப்பு பெட்டி மிக முக்கிய சாதனமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

மின் தேய்ப்பு பெட்டியானது மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. அவையாவன

1. எளிய அல்லது சாதாரண வகை மின்தேய்ப்பு பெட்டி
2. தானியங்கி வகை மின்தேய்ப்பு பெட்டி
3. நீராவி மின்தேய்ப்பு பெட்டி

நடைமுறையில் தானியங்கி மற்றும் நீராவி மின் தேய்ப்பு பெட்டி மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தானியங்கி வகை மின்தேய்ப்பு பெட்டி

பாகங்கள்:

i) தேய்ப்புத் தகடு

தேய்ப்புத் தகடானது மின்தேய்ப்பு பெட்டியின் அடிப்பாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அடித்தகடாகும். இது பளபளப்பாக இருப்பதற்காக நிக்கல் அல்லது குரோமியத்தினால் முலாம் பூசப்பட்டு இருக்கும். இதன் மேற்புரத்தில் இரண்டு மரையாணிகள் நீட்டிக் கொண்டிருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மீது கீழ் மைக்கா, வெப்பக்கம்பிச் சுருள், கல்நார் அட்டை மற்றும் அழுத்தத் தகடு

BEE_Practical.indd 191 12/27/2019 11:49:20 AM