```
void setTime() {
  Serial.print("Please enter the current year, 00-99.  -  ");
  year = readByte();
  Serial.println(year);
  Serial.print("Please enter the current month, 1-12.  -  ");
  month = readByte();
  Serial.println(months[month-1]);
  Serial.print("Please enter the current day of the month, 1-31.  -  ");
  monthday = readByte();
  Serial.println(monthday);
  Serial.println("Please enter the current day of the week, 1-7.");
  Serial.print("1 Sun | 2 Mon | 3 Tues | 4 Weds | 5 Thu | 6 Fri | 7 Sat  -  ");
  weekday = readByte();
  Serial.println(days[weekday-1]);
  Serial.print("Please enter the current hour in 24hr format, 0-23.  -  ");
  hour = readByte();
  Serial.println(hour);
  Serial.print("Please enter the current minute, 0-59.  -  ");
  minute = readByte();
  Serial.println(minute);
  second = 0;
  Serial.println("Thank you.");

  Wire.beginTransmission(DS1307);
  Wire.write(byte(0));

  Wire.write(decToBcd(second));
  Wire.write(decToBcd(minute));
  Wire.write(decToBcd(hour));
  Wire.write(decToBcd(weekday));
  Wire.write(decToBcd(monthday));
  Wire.write(decToBcd(month));
  Wire.write(decToBcd(year));

  Wire.write(byte(0));
  Wire.endTransmission();
}

byte readByte() {
  while (!Serial.available()) delay(10);
  byte reading = 0;
  byte incomingByte = Serial.read();
  while (incomingByte != '\n') {
    if (incomingByte >= '0' && incomingByte <= '9')
      reading = reading * 10 + (incomingByte - '0');
    else;
    incomingByte = Serial.read();
  }
  Serial.flush();
  return reading;
}
```