1. Podstawowa instrukcja warunkowa (`if`)

- **Działanie:** Służy do sprawdzania, czy dany warunek jest spełniony. Jeśli tak, uruchamiane są polecenia znajdujące się po słowie `then`. Cały blok należy zakończyć słowem `fi`.
- **Rozszerzenia:**
    - **`else`** – pozwala określić alternatywne instrukcje, które wykonają się w sytuacji, gdy główny warunek okaże się fałszywy.
    - **`elif`** – umożliwia testowanie wielu kolejnych warunków po sobie (np. sprawdzanie po kolei kilku różnych ścieżek systemowych, jak w przykładzie z wyszukiwaniem środowiska KDE).

2. Łączenie warunków i poleceń w listy (&& oraz `||`)

Zamiast tradycyjnych instrukcji `if`, w powłoce Bash można łączyć polecenia w logiczne łańcuchy, które wykonują się sekwencyjnie od lewej do prawej:

- **Operator && (Logiczne AND / I):**
    - Polecenia wykonywane są kolejno tak długo, jak zwracają sukces (prawdę).
    - Jeśli którekolwiek wyrażenie zwróci fałsz (błąd), działanie całego łańcucha zostaje natychmiast przerwane.
    - Aby całe wyrażenie miało wartość True, absolutnie wszystkie jego elementy muszą zakończyć się powodzeniem.
- **Operator `||` (Logiczne OR / Lub):**
    - Polecenia są uruchamiane po kolei do momentu, aż napotkają pierwsze działanie, które zakończy się sukcesem (prawdą).
    - Wtedy dalsza część wyrażenia jest pomijana, ponieważ cały warunek został już spełniony.

Wskazówka dotycząca priorytetów

Operatory && oraz `||` mają taki sam priorytet i są wykonywane od lewej do prawej. Jeśli chcesz wymusić określoną kolejność obliczeń, należy skorzystać ze zwykłych nawiasów.