TODAS AS OPÇÕES

(a)

CLK0	000	$SHL_{(00)}$
CLK1	001	$SHL_{(00)}$
CLK2	010	$SHL_{(00)}$
CLK3	101	$SHL_{(00)}$
CLK4	011	$SHL_{(00)}$
CLK5	111	$LOAD_{(10)}$
CLK6	000	$SHL_{(00)}$

C2	C1	C0	s1	s0	L2	L1	L0	shr_in	shl_in
0	0	0	0	0	—	—	—	—	1
0	0	1	0	0	—	—	—	—	0
0	1	0	0	0	—	—	—	—	1
1	0	1	0	0	—	—	—	—	1
0	1	1	0	0	—	—	—	—	1
1	1	1	1	0	0	0	0	—	—

(b)

CLK0	000	$count_{(0)}$
CLK1	001	$count_{(0)}$
CLK2	010	$load_{(1)}$
CLK3	101	$load_{(1)}$
CLK4	011	$load_{(1)}$
CLK5	111	reset
CLK6	000	$count_{(0)}$

C2	C1	C0	load/ count’	reset	L2	L1	L0
0	0	0	0	0	—	—	—
0	0	1	0	0	—	—	—
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	—	1	—	—	—

OPÇÃO A

(c) Basta concatenar o obtido no apartado anterior com um ‘1’ na posição 2^1:

CLK0	0010
CLK1	0011
CLK2	0110
CLK3	1011
CLK4	0111
CLK5	1111
CLK6	0010

Fixo



OPÇÃO B

(c) Basta concatenar o obtido no apartado anterior com um ‘1’ na direta:

CLK0	0001
CLK1	0011
CLK2	0101
CLK3	1011
CLK4	0111
CLK5	1111
CLK6	0001

Fixo



OPÇÃO C

(c) Basta concatenar o obtido no apartado anterior com um ‘1’ na esquerda:

CLK0	1000
CLK1	1001
CLK2	1010
CLK3	1101
CLK4	1011
CLK5	1111
CLK6	1000

Fixo



OPÇÃO D

(c) Basta concatenar o obtido no apartado anterior com um ‘1’ na posição 2^2:

CLK0	0100
CLK1	0101
CLK2	0110
CLK3	1101
CLK4	0111
CLK5	1111
CLK6	0100

Fixo