Цель

Написать консольный инструмент пересчёта инженерных величин с корректной обработкой пользовательского ввода и техническим форматированием вывода.

Задание

1. Реализовать функции пересчёта:

- Вариант 1 : мощность ↔ дБм, напряжение ↔ дБВ
- Вариант 2 : температура (°C, K, °F)
- Вариант 3 : сопротивление делителя напряжения
- Вариант 4 : действующее значение синусоиды или косинусоиды из амплитудного.

2. Ввод параметров — через `input()`; любое преобразование строки в число выполняется явно, с обработкой `ValueError` и повторным запросом.
3. Отклонять физически некорректный ввод: отрицательная мощность в ваттах, температура ниже 0 K, нулевое сопротивление в знаменателе.
4. Вывести таблицу пересчёта для диапазона значений: выравнивание столбцов, фиксированная точность, экспоненциальный формат для малых величин, единицы измерения в заголовке.
5. Сравнить в отчёте `/` и `//`, показать пример потери точности `float` и объяснить, почему `0.1 + 0.2 != 0.3`