

REGLAGES ENSEMBLE CODEUR/DECODEUR BURC POUR DIFFERENTS EMETTEURS/RECEPTEURS												
Codeur			Émetteur				Récepteur			Décodeur BURC		
Modèle	Mode	Répétition(s)	Entrée Ecolage	Entrée Widget	Modèle	Voie -/+ %	Modèle	Fréquence	Interface de Sortie	Modèle	Filtrage	Tolérance
BURC	CPPM 8 Voies T=22ms	2	CPPM		Radiomaster TX16S	100	FrSky X8R	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	0	
BURC	CPPM 8 Voies T=22ms	2	CPPM		Radiomaster TX16S	100	FrSky X8R	2,4GHz	SBUS	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	2	SBUS		Radiomaster TX16S	100	FrSky X8R	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	2	SBUS		Radiomaster TX16S	100	FrSky X8R	2,4GHz	SBUS	XanySpyV7	0	
XANY	INTERNAL	2	INTERNAL		Radiomaster TX16S	100	FrSky X8R	2,4GHz	SBUS	MS8 V3	0	
XANYCTL	INTERNAL	0		XANYCTL	Radiomaster TX16S	100	FrSky X8R	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	2	SBUS		Radiomaster TX16S	100	FrSky RX-F802	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	2	SBUS		Radiomaster TX16S	100	FrSky RX-F802	2,4GHz	CPPM	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	3	SBUS		Radiomaster TX16S	100	FlySky FS-IA10B or FS-IA6B	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	1	
BURC	SBUS Normal	2	SBUS		Radiomaster TX16S	100	FlySky FS-IA10B or FS-IA6B	2,4GHz	IBUS	XanySpyV7	2	
BURC	SBUS Normal	2	SBUS		Radiomaster TX16S	100	FlySky FS-IA10B or FS-IA6B	2,4GHz	SBUS	XanySpyV7	2	
BURC	SBUS Normal	2	SBUS		Radiomaster TX16S	100	FlySky FS-IA10B or FS-IA6B	2,4GHz	CPPM	XanySpyV7	2	
XANY	INTERNAL	2	INTERNAL		Radiomaster TX16S	100	FlySky FS-IA10B or FS-IA6B	2,4GHz	IBUS	MS8 V3	1	
XANY	INTERNAL	0		XANYCTL	Radiomaster TX16S	100	FlySky FS-IA10B or FS-IA6B	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	1	
BURC	SBUS Normal	1	SBUS		Radiomaster TX16S	100	FlySky FS-RX2A	2,4GHz	CPPM	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	1	SBUS		Radiomaster TX16S	100	FlySky FS-RX2A	2,4GHz	IBUS	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	1	SBUS		Radiomaster TX16S	100	Graupner GR-12L	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	1	SBUS		Radiomaster TX16S	100	Graupner GR-24 Pro +3xG +3A + 3M + Vario	2,4GHz	SUMD	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	1	SBUS		Radiomaster TX16S	132	Hitec Optima 7	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	1	SBUS		Radiomaster TX16S	132	Spektrum ART6610T	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	5	SBUS		Radiomaster TX16S	94	Multiplex RX-9-DR SRXL16	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	1	
BURC	SBUS Normal	6	SBUS		Radiomaster TX16S	94	Multiplex RX-9-DR SRXL16	2,4GHz	SRXL	XanySpyV7	2	
XANY	INTERNAL	6	INTERNAL		Radiomaster TX16S	94	Multiplex RX-9-DR SRXL16	2,4GHz	SRXL	MS8 V3	1	
XANYCTL	XANYCTL	?		XANYCTL	Radiomaster TX16S	94	Multiplex RX-9-DR SRXL16	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	?	
BURC	CPPM 5 Voies T=14ms	3	CPPM		Futaba T-10CG	100	Corona R14FA	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	1	SBUS		Radiomaster TX16S	100	Corona CR8D	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	1	SBUS		Radiomaster TX16S	100	Jumper R8	2,4GHz	PWM	XanySpyV7	0	
BURC	SBUS Normal	1	SBUS		Radiomaster TX16S	100	Jumper R8	2,4GHz	SBUS	XanySpyV7	0	
XANY	INTERNAL	2	INTERNAL		OpenAVRC	100	Orange Rx	433MHz	PPM (output 4)	XanySpyV7	0	
XANY	INTERNAL	1 ou 2	INTERNAL		OpenAVRC	100	BetaFPV CRSF + CRSF/PWM Converter	868MHz	PWM	XanySpyV7	0	+
XANY	INTERNAL	1 ou 2	INTERNAL		OpenAVRC	100	BetaFPV CRSF + CRSF/PWM Converter	868MHz	CRSF	MS8 V3	1	+
XANY	XANYLVGL	0		XANYLVGL	Radiomaster TX16S	100	Radiomaster ER8 PWM 2,4GHz	2,4GHz	PWM	MS8 V3	0	
BURC	SBUS Normal	X	SBUS		Radiomaster TX16S	X	Redcon CM703	2,4GHz	PWM/PPM	XanySpyV7	X	

X-Any Ready

Not tested

Not compatible