无校准 MES 过采样 SAR ADC 解读（Shen 等，JSSC'22）

日期：2026-10-17（UTC+8）

论文：Yuting Shen, Hanyue Li, Haoming Xin, Eugenio Cantatore, Pieter Harpe，“A 103-dB SFDR Calibration-Free Oversampled SAR ADC With Mismatch Error Shaping and Pre-Comparison Techniques”，IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 57, No. 3, pp. 734–744, March 2022. DOI: 10.1109/JSSC.2021.3135559。本文依据的 PDF 共 11 页。

导读：这是 Eindhoven 理工大学的一篇电路论文，讲的是一颗面向物联网/环境传感的 14 bit 过采样 SAR ADC：用失配误差整形（MES）把 DAC 电容失配推到带外，再用模拟预比较把 MES 吃掉的一半输入量程补回来，再辅以数据驱动噪声抑制（DDNR）和斩波，最终在 65 nm、0.8 V、0.98 μW、0.033 mm^2 上做到 84.5 dB SNDR 和 103 dB SFDR，且全程无校准。它不在总报告那 8 篇涡流位置传感器论文里，也不是你的稿件；单独解读，是因为它把“小电容 + 大失配 + 无校准 + 高 SFDR”这条路走通了，对你读出链路里的 SAR ADC 和位权失配讨论有直接参考价值。

读法：按「问题 → 系统与 MES → 预比较 → 关键电路 → 测试 → 评价 → 可借鉴点」展开。图全部从原文 300 dpi 裁切；公式均按原文核对，原文只给了一个编号式，其余关键关系按正文表述整理成式，并标明出处。

一、问题与背景

- **要解决什么：**物联网和环境传感要求 ADC 同时满足：亚 1 V 供电、亚微瓦功耗、小面积、便宜工艺、最好无校准，还要有很高的无杂散动态范围（SFDR）。SAR 架构省电、结构简单，是首选；但高精度时 DAC 电容往往不是被 kT/C 噪声卡住，而是被失配卡住——为了把失配压下去，只好把电容做大，功耗和面积跟着涨。
- **常见解法的代价：**
  - 校准：精度够，但电路复杂，失配还会随时间漂，可能要反复校准。
  - 抖动（dither）：容易做，却会吃掉输入量程，迄今文献里 SFDR 很难过 100 dB。
  - DEM / DWA 一类随机化、轮转：多用于温度计码，分辨率一高单元数指数涨；分段能缓解，但又要冗余或译码器。
- **MES 这条路：**Shu 等人提出的失配误差整形基于误差反馈，可以直接用在二进制 DAC 上，适合高分辨率。代价是：要把上一拍的 LSB 反馈回来，会占掉一半输入量程，SNR 最多掉 6 dB。Shu 用“MSB 上做 DWA、LSB 上做 MES”把量程损失从 1/2 降到 1/8；后来又有三级数字预测把量程完全补回。本文提出的是**模拟域、两级**的预比较，概念上类似预测，但不需要 DWA，架构更简单。

二、系统与 MES 原理





图 1（原文 Fig. 1）：MES 的原理。模拟侧是带失配的 DAC，数字侧把上一拍的误差 E(n−1) 以相反极性反馈回来，对误差做一阶高通。

- **看图要点：**当前转换的失配误差是 E(n)；把它复制一份、反号，加到下一拍的输入上。对误差序列来说，这就是 $(1 - z^{-1})$ 的一阶高通：带内失配被压下去，被推到高频，再靠过采样滤掉。


公式：MES 下的数字输出

$$D_O(n) = V_{in}(n) + E(n-1) - E(n) \qquad \text{（原文式 1）}$$

- **符号含义：**$D_O(n)$ 是第 n 拍的数字输出（归一化到电压）；$V_{in}(n)$ 是该拍的模拟输入；E(n) 是该拍因 DAC 失配产生的转换误差；E(n−1) 是上一拍的误差，以相反极性反馈回来。
- **这个式子说明什么：**理想无失配时 E = 0，输出就是输入。有失配时，误差项变成 E(n−1) − E(n)，在 z 域是 $(z^{-1} - 1)E(z)$，也就是一阶高通。过采样比 OSR 越大，带内残留的失配功率越小。
- **对设计的意义：**MES 并不消除失配，只是把它挪出信号带。所以 OSR 必须够大，否则带内仍会被失配卡住。本文后面仿真给出：6% 单元失配时，OSR ≥ 16 才能把大部分失配损失捞回来。



(a)



(b)

图2（原文Fig. 2）：带MES的SAR ADC中DAC的操作。(a) 采样相：MSB复位到中点（码"R"），LSB保持上一拍的码（"P"）；(b) 复位相：LSB也复位到中点。图中只画了差分的一半。

- **看图要点：**普通SAR采样时整个DAC都回到中点，没有"上一拍的记忆"。MES故意让LSB在采样相保留上一拍的码，再在复位相把它扳回中点——这一扳，就把上一拍LSB的码值及其失配误差从当前样点里减掉了，正是式(1)里的 +E(n−1)。
- **量程损失：**上一拍LSB的反馈落在 $[-V_{ref}/2, +V_{ref}/2]$，于是留给真正输入的只剩另一半，满量程SNR最多掉6 dB。这就是后面预比较要补回来的东西。

三、预比较：把量程补回来




图3（原文Fig. 3）：预比较的原理框图。在MES反馈之外，再根据输入极性注入 $\pm V_{ref}/2$ 的补偿，使待量化信号落回标称量程。

- **看图要点：**MES 反馈把比较器端电压撑到约 $[-3/2\ V_{ref}, +3/2\ V_{ref}]$，超出了 ADC 能转的范围。预比较在采样之前先看一眼输入极性，再决定补偿往哪边搬，把信号搬回 $[-V_{ref}, +V_{ref}]$。




图4（原文Fig. 4）：预比较的两种情形。Case I：V_{in} 为正，补偿 $-V_{ref}/2$；Case II：V_{in} 为负，补偿 $+V_{ref}/2$。蓝色箭头是 MES 反馈，红色箭头是补偿。

- **看图要点：**补偿方向完全由预比较结果决定，和 MES 反馈是同一拍复位相里叠加的。两者合在一起，待量化信号始终落在标称量程内，MES 不再吃掉一半满量程。

公式：MES 反馈后的比较器端范围（按正文整理）


$$V_{dac} \in \left[-\frac{3}{2}V_{ref}, +\frac{3}{2}V_{ref}\right] \backslash(\text{MES feedback only}\backslash)$$

（据正文第 III-A 节）

$$V_{comp} = \begin{cases} -\frac{1}{2}V_{ref}, & V_{in} \geq 0 \\ \frac{+1}{2}V_{ref}, & V_{in} < 0 \end{cases}$$


（据正文第 III-A 节）

- **符号含义：**V_{dac} 是复位相结束后、SAR 量化开始前比较器看到的电压；V_{comp} 是预比较决定的补偿量；V_{ref} 是参考（本文里与 0.8 V 电源共用）。
- **这两个式子说明什么：**只做 MES 时，反馈可能把信号推出 $\pm V_{ref}$；预比较按极性加一个半参考的反方向平移，把合成结果拉回 $\pm V_{ref}$。注意：这是两级预测（只判正负），不是 [15] [16] 的三级数字预测，所以不需要 DWA。



- LSB DAC remains at previous code ('P')
- MSB DAC pre-set

(a)



- LSB DAC reset ('R')
- MSB DAC reset

(b)

图5（原文Fig. 5）：预比较+MES的电路级操作（单端示意）。(a) 预比较相：MSB电容被拆成C_{MSBH}和C_{MSBL}，按预比较结果预置到V_{ref}或地，LSB仍停在上一拍；(b) 复位相：C_{MSBH}一律接到V_{ref}、C_{MSBL}一律接到地，同时LSB复位，完成补偿与MES。

- **看图要点：**MSB一拆为二，是为了在复位相用“一半接V_{ref}、一半接地”精确做出$\pm V_{ref}/2$的位移。预比较复用SAR自己的比较器，不另加模拟前端。复位结束后MSB和LSB都在中点，后面就是普通SAR转换。




图 6（原文 Fig. 6）：行为模型仿真的输出频谱。灰线为不做 MES/预比较，黑线为二者都开。条件：14 bit、OSR = 16、单元电容失配 σ = 6%。

- **看图要点：**不做整形时带内谐波林立；打开之后低频被压下去，频谱呈一阶高通翘起，正是式 (1) 的形状。σ = 6% 故意取得很大，因为本文目标就是用很小的单位电容。




图7（原文Fig. 7）：仿真SNDR随输入幅度的变化。三条曲线：无技术、仅MES、MES + 预比较。

- **看图要点：**仅 MES 时最大输入停在 −6 dBFS（半量程）；加上预比较后可以到 0 dBFS，满量程被补回来。这是预比较最直接的证据。






图8（原文Fig. 8）：仿真SNDR 随DAC 位数N、在不同OSR （4× / 16×）和失配条件下的变化。每点为 100 次蒙特卡洛平均。


- **看图要点：**无失配时 OSR 越大 SNDR 越高（黑实线）；有 6% 失配但不做 MES 时，性能被失真卡住，加大 OSR 几乎没用（红虚线）；MES + 预比较后，OSR = 4 可改善约 8～10 dB，OSR = 16 可改善约 16～24 dB。MES 只能整形不能消除，所以相对理想 DAC 仍有一些 SNDR 损失，OSR 或更高阶整形才能把损失压下去。本文取 OSR = 16、14 bit，目标 SNDR 80～90 dB。
- **三种额外失配（正文提醒）：**LSB 阵列与 MSB 电容之间的失配、MSB 步进与预比较补偿步进之间的失配、以及阵列内部失配。前两者会被误差反馈环路自然整形；设计时仍要保证补偿步进与 MSB 权重对齐。



(a)




(b)




(c)

图 9（原文 Fig. 9）：(a) 采样相 ϕ_s 与预比较相 $\phi_{pre\text{-}cmp}$ 的时序，标注占空比；(b) 不同占空比（6.25% / 50%）下 SNDR 对输入幅度，含 ±3σ；(c) 预比较用比较器的等效输入噪声对 SNDR 的影响。

- **看图要点：**预比较发生在 $\phi_{pre\text{-}cmp}$ 上升沿，采样在 ϕ_s 下降沿，二者之间的间隔就是占空比窗口。占空比 50% 时过范围概率略高、SNDR 离散更大，但均值仍接近；占空比短则预测更准，但对输入驱动的压摆/电流要求更高。(c) 显示预比较对比较器噪声不敏感，可以用低功耗比较器来做这一拍。



(a)



(b)

图 10（原文 Fig. 10）：可接受输入幅度随输入频率的变化。(a) 无带外干扰；(b) 有 20% 满量程、频率为 13 103/32 768 · f_s 的干扰。对比数字三级预测与模拟两级预测（占空比 50% / 6.25%）。

- **看图要点：**无干扰时，数字预测（依赖上一拍）在频率升高后更早失效；有高频干扰时，模拟预比较（在采样前若干比例的时钟周期内完成）往往更稳。预测误差可以用提高 OSR 或缩短占空比来压；只要目标 SNDR 低于“最坏预测误差对应的 SNDR”，系统仍可用。本文目标约 85 dB SNDR，落在这个舒适区里。

四、电路实现




图 11（原文 Fig. 11）：(a) ADC 系统框图：CDAC、比较器、SAR/预比较/MES 逻辑、DDNR；(b) 整体时序：外部给 ϕ_s、ϕ_X，其余片内生成；依次为预比较 → 采样 → 复位（MES + 补偿）→ SAR 转换。

- **看图要点：**14 bit 过采样 SAR，自同步逻辑，单电源 0.8 V（同时作参考），f_s = 128 kS/s，OSR = 16，信号带宽 4 kHz。预比较、MES、DDNR、斩波四项一起开。输入开关用自举时钟驱动。

1. 比较器、斩波与 DDNR




图 12（原文 Fig. 12）：比较器电路。左侧是模拟输入斩波器（ϕ_1/ϕ_2），中间是预放大+ 锁存动态比较器，右侧是数字输出斩波器（ϕ_chop 控制的 MUX）。

- **看图要点：**斩波把比较器失调和 1/f 挪到斩波频率附近，再靠过采样滤掉；输入斩波与输出斩波成对出现，避免把信号本身也折回去。比较器核心是动态结构，适合低功耗。




图 13（原文 Fig. 13）：DDNR（数据驱动噪声抑制）框图。比较器给出 Internal Out / Ready；检测“关键/非关键”；关键时累加投票，多数达成后输出。

- **看图要点：**LSB 附近判决最容易被噪声翻，DDNR 只在“关键”判决上重复比较并做多数投票，非关键直接过，省功耗。本文取 $N_C = 5$（重复次数）、$N_V = 3$（参与投票的位数）一类配置，实测再微调。相对噪声整形 SAR，DDNR 不加环路滤波器，实现更轻。

公式：DDNR 的直观代价（按正文整理）

$$P_{\mathrm{DDNR}} \propto N_C \cdot N_V \cdot P_{\mathrm{cmp},1}$$ （据正文第 IV-B 节）

- **符号含义：** N_C 是每个关键位的重复比较次数；N_V 是启用投票的最低位数；$P_{cmp,1}$ 是单次比较的功耗。
- **这个式子说明什么：** 投票次数和位数几乎线性地推高比较器功耗。所以要在噪声收益和功耗之间折中——实测一节会看到 SNDR 随 DDNR 设置上升、功耗跟着涨，最终停在一个甜点。

2. DAC 与电容




图 14（原文 Fig. 14）：左为单位电容版图草图（M6/M7 指状电容）；右为 14 bit 电荷重分配 DAC 示意，标出 B⟨14⟩…B⟨0⟩ 以及寄生 C_p。

- **看图要点：** 每侧采样电容 2.2 pF，LSB 单位电容仅 125 aF。高 7 bit 用并联单位电容（匹配较好），低 7 bit 用改指长做二进制缩放（匹配较差），单元总数从 16 383 降到 261，面积大幅下降。MES 正是为这种“LSB 很糙”的做法托底。

公式：寄生造成的满量程收缩与 kT/C（按正文整理）

$$V_{\mathrm{FS,eff}} \approx [-0.7\,\mathrm{V}, +0.7\,\mathrm{V}] \left(V_{\mathrm{DD}} = 0.8\,\mathrm{V}\right)$$ （据正文第 IV-C 节）

$$\mathrm{SNR}_{kT/C} \approx 90\,\mathrm{dB} \left(\mathrm{OSR} = 16\right)$$ （据正文第 IV-C 节）

- **符号含义：** $V_{FS,eff}$ 是计入上极板寄生 C_p 之后的有效满量程；$SNR_{kT/C}$ 是只考虑采样噪声、再按 OSR = 16 算出来的信噪比上限。
- **这两个式子说明什么：** C_p 把满量程从 ±0.8 V 收到约 ±0.7 V，但 LSB 步进同比缩小，**SQNR 不掉**；这和 MES 反馈占掉一半量程、LSB 步进却不变、从而 SQNR 掉 6 dB 是两回事。所以 MES 的量程损失必须补，C_p 造成的收缩可以接受。
- **需要核对（排版）：** 原文 PDF 在此处把 −0.7 V 印成了 “−0. 7 V”（数字中间被换行拆开）。数值仍是 0.7 V，引用时写 −0.7 V 即可。
- **失配预算：** 行为仿真允许 σ = 6%。实现上 MSB 期望 σ < 1%，于是 LSB 即使 σ ≈ 20%，仅计失配也能到约 92 dB SNDR。切换采用 split monotonic，既省 DAC 功耗，也方便预比较。

3. 预比较的面积与功耗开销

- 预比较逻辑面积约 49 μm^2，可忽略；额外 DAC 切换约占总功耗 5%，预比较逻辑与多一次比较约 4%。与三级数字预测相比，面积和功耗开销都在几个百分点量级，两种路子都“轻”。

五、测试结果




图 15（原文 Fig. 15）：65 nm CMOS 原型芯片照片。核心约 250 μm × 130 μm，标出 Boosted switches、DAC、Comparator、Logic；整颗 ADC 面积 0.033 mm^2。

- **看图要点：**DAC 占了绝大部分面积；比较器和逻辑挤在一侧。0.033 mm^2、0.98 μW @ 0.8 V、128 kS/s、带宽 4 kHz、差分输入 1.4 Vpp。




图 16（原文 Fig. 16）：实测频谱。(a) 其他技术关闭，MES 关/开对比；(b) MES + DDNR + 斩波全开。输入约 122.09 Hz，OSR = 16，红虚线为 4 kHz 信号带宽。

- **看图要点：**全关时 SNDR 64.4 dB、SFDR 67.5 dB，谐波很多，明显是 DAC 失配在限；(a) 打开 MES（配合预比较）后 SNDR 到 80.7 dB、SFDR 到 97.2 dB；(b) 再加斩波和 DDNR，SNDR 84.5 dB、SFDR 103 dB，额外功耗约 0.24 μW。这是全文最硬的一张结果图。




图 17（原文 Fig. 17）：MES 与预比较都关闭时，四颗样品的 INL/DNL（直方图法，100 万点）。

- **看图要点：**四颗样品最大 INL 分别为 8.7、10.7、9.3、9.9 LSB，形状相近，说明是系统性的电容失配，不是个别坏点。与同实验室先前用 9 pF DAC、INL 约 3.5 LSB 的工作相比，本文电容小得多，本征失配更大，完全在预期内——后面靠 MES 把它“藏”到带外。





图 18（原文 Fig. 18）：不同 DDNR 设置下的 SNDR 与功耗。

- **看图要点：**投票次数/位数增加，SNDR 上升、功耗也上升。最终选在 4 bit 上投 5 次的配置，作为噪声与效率的折中。






图 19（原文 Fig. 19）：(a) SNDR/SFDR 随输入频率；(b) 随输入幅度。全技术开启。

- **看图要点：**整个 4 kHz 带宽内 SNDR > 84 dB、SFDR > 100 dB；对幅度扫描给出动态范围 DR ≈ 85 dB。Schreier FoM 最大 180.6 dB，Walden FoM 最大 8.9 fJ/conversion-step。

公式：两种 FoM（按通用定义，与正文数值对应）

$$\mathrm{FoM}_S = \mathrm{SNDR} + 10\log_{10}\frac{\mathrm{BW}}{P}$$

（Schreier，正文给出

180.6 dB）

$$\mathrm{FoM}_W = \frac{P}{2 \cdot \mathrm{BW} \cdot 2^{\mathrm{ENOB}}}$$

$$\mathrm{ENOB} = \frac{\mathrm{SNDR} - 1.76}{6.02}$$

（Walden，正文给出 8.9 fJ/conversion-step）

- **符号含义：**BW 是信号带宽（4 kHz）；P 是功耗（0.98 µW）；SNDR 取 84.5 dB。
- **这两个式子说明什么：**Schreier FoM 看“每瓦换来多少分辨率×带宽”，适合高精度 ADC；Walden FoM 看每转换步的能量，适合中等分辨率。本文两个数都亮眼，而且是在亚 1 V、亚微瓦、无校准的约束下拿到的。




图 20（原文 Fig. 20）：预比较相占空比对 SNDR/SFDR 的影响（1.4 Vpp 输入，f_{in} = 122.09 Hz）。

- **看图要点：**OSR = 16 时，占空比可以大到与采样相相同（50%）；低于约 6.25% 时，预比较逻辑和 DAC 预备时间不够，失真起来，SNDR/SFDR 下跌。在标称区间内对占空比不敏感。




图 21（原文 Fig. 21）：功耗分解。比较器 57%，DAC 33%，逻辑 8%，采样保持约 2%。

- **看图要点：**因为 MES 允许用很小的电容，DAC 不再是功耗大户；比较器（含 DDNR 多次比较）变成第一大户。这和“传统高精度 SAR 被大电容拖死”的画像正好反过来。




图 22（原文 Fig. 22）：五颗样品全技术开启时的 SNDR/SFDR。

- **看图要点：**SNDR 均值 83.73 dB（σ = 0.67 dB），SFDR 均值 101.2 dB（σ = 1.13 dB）。片间一致性好，说明无校准架构站得住。
- **需要核对（行文）：**正文写 “over chip five samples”，英语词序别扭，应为 “over five chip samples”。数值本身清楚。

PERFORMANCE SUMMARY AND COMPARISON

	[2]	[3]	[4]	[5]	[8]	[14]	[15]	This work
Technology (nm)	40	40	28	65	28	55	40	65
Area (mm^2)	0.094	0.037	0.02	0.18	0.0049	0.072	0.061	0.033
Supply voltage (V)	1.1	0.8/1.1	1	0.8	1	1.2	1.1	0.8
Sample rate (kS/s)	5000	10000	2000	128	132000	1000	2000	128
Oversampling ratio	10	8	10	16	13.2	250	25	16
Bandwidth (kHz)	250	625	100	4	5000	4	40	4
Total DAC cap [pF]	32	4	15.4	18	3.2	4.8	36	4.4
Power (μW)	340	107	120	1.37	460	15.7	67.4	0.98
SFDR (dB)	104.4	94.3	102.8	97.1	92.6	105.1	102.2	100-103
SNDR (dB)	93.3	83.8	87.6	79.1	79.74	96.1	90.5	84-84.5
DR (dB)	95	85.5	89	-	81.8	-	94.3	85
FOM_W(fJ/conv.step)[1]	18	6.8	30.6	23.2	5.8	37.61	30.77	8.9-9.4
FOM_S(dB)[2]	182	181.5	176.8	173.8	180.1	180	178.2	180.1-180.6
Calibration-free	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Architecture	NS SAR	NS SAR	NS SAR	OS SAR	NS SAR	NS SAR	NS SAR	OS SAR

[1] $FOM_W = Power/(2^{ENOB} \times 2 \times BW)$
[2] $FOM_S = SNDR + 10 \times \log 10(BW/Power)$




表 1（原文 Table I）：性能汇总与对比。本文：65 nm、0.8 V、128 kS/s、OSR = 16、BW = 4 kHz、DAC 总电容约 4.4 pF、功耗 0.98 μW、SNDR 84.5 dB、SFDR 103 dB、面积 0.033 mm^2、无校准、FoM_S = 180.6 dB、FoM_W = 8.9 fJ/conversion-step。

- **看表要点：**与相近 SNDR 的工作比，功耗效率和面积都靠前；“Calibration-free = Yes”是这一列里的关键差异。




图 23（原文 Fig. 23）：面积–SFDR 对标。横轴 SFDR，纵轴面积；本文标为红三角。

- **看图要点：**在 SFDR > 100 dB 的一组里，本文是**最小且无校准**的；同时也是该 SFDR 档里**唯一的亚微瓦、亚 1 V** 设计。

六、评价

- **强项：**
  - 把 MES 的量程损失用两级模拟预比较补回，不引入 DWA，架构干净。
  - 用行为仿真把 OSR、位数、失配 σ 的关系说清楚，再落到 14 bit / OSR = 16 的选型，设计闭环完整。
  - 实测链条完整：频谱（关/开 MES、再加 DDNR+斩波）、本征 INL、DDNR 扫描、频率/幅度扫描、占空比扫描、功耗饼图、五颗样品统计、面积–SFDR 对标。
  - 0.033 mm^2、0.98 µW、103 dB SFDR、无校准，四个标签同时成立，对 IoT 传感很有说服力。
- **弱项与边界：**
  - 信号带宽只有 4 kHz。对你的涡流角度读出（激励 MHz、基带可到更高）不能直接套用采样率，只能借思想。
  - MES 是一阶整形，带内仍有残留；要更高 SNDR 得加 OSR 或上更高阶整形。

- 预比较是两级预测，遇强带外干扰时仍可能误判；文中用仿真划了可用区，但实测干扰用例不多。
- 比较器占 57% 功耗，DDNR 是主要推手——噪声换功耗的账要自己算。
- 有效满量程被 C_p 收到 ±0.7 V，报表时的“1.4 Vpp”是收缩后的差分峰峰值，引用时不要和 0.8 V 电源直接当成 ±0.8 V 满量程。

七、可借鉴点（对你的读出芯片）

- **1. “小电容 + 失配整形”比“大电容硬扛匹配”更适合你的面积/功耗账。**你的 TCAS-I 稿里 SAR 已用桥接分段和离线位权估计；本文证明：即便 LSB σ 到 20%，一阶 MES + 足够 OSR 也能把带内线性拉到 100 dB SFDR 量级。若将来做片上实时线性，MES/误差反馈是比反复校准更轻的选项。
- **2. 量程损失要单独记账。**本文把“MES 反馈占一半量程 → SQNR –6 dB”和“寄生收满量程但 LSB 同比缩小 → SQNR 不掉”分得很清。你写读出链路噪声预算时，也可以把“结构占用的量程”和“寄生/增益造成的量程”分开写，避免审稿人把两种损失混为一谈。
- **3. 预比较 = 采样前的廉价预测。**你分时通道里若有“下一相/下一时隙”可提前偷看的场景，用现有比较器做一次预判再决定开关，是可迁移的手法；代价就是占空比和输入驱动的折中（本文 Fig. 9、Fig. 20）。
- **4. DDNR 与斩波的搭配。**比较器噪声和 1/f 是高精度 SAR 的另一头；DDNR 只在关键位投票，斩波把失调挪走，二者和 MES 正交，可以叠加。你稿件里 PGA 已有斩波思路，ADC 侧若再吃噪声，DDNR 是比上噪声整形环更省事的一步。
- **5. 对比表怎么写。**本文 Table I 明确列出 Calibration-free、DAC 总电容、OSR、FoM_S/FoM_W；Fig. 23 用面积–SFDR 二维对标把“小且无校准”一眼打出。你总报告里建议的“对比表增加口径列”，和这里的写法一致。
- **6. 不必强行塞进涡流传感器对比。**这篇的应用是 IoT/环境传感，带宽和前端都不同；借鉴应落在 ADC 子系统和失配处理，而不是系统指标横比。

八、需要核对与笔误

1. **排版：**正文 “[−0. 7 V, +0.7 V]” 中 −0.7 被换行拆开，应为 −0.7 V。
2. **行文：**“over chip five samples” 建议改为 “over five chip samples”。
3. **图注串入正文：**第 3 页出现 “Fig. 7. It proves that the maximum input amplitude available is increased…”——这是 Fig. 7 图注被排进正文栏的痕迹，正式出版 PDF 里图注与正文有交叉，不影响技术内容，但引用图注时以 Fig. 7 本身为准。
4. **原文编号公式只有式 (1)。**其余关系式是按第 III、IV、V 节文字整理并经与图、表数值核对后写出的；若与你手头的 HTML/扫描版有出入，以 IEEE Xplore PDF 为准。