

Information and Communication Technology

2026/01/28
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school is implementing a new system to automate the processing of various types of documents, including bank checks, standardized tests, books, and product inventories. Which of the following order of devices is most appropriate?
- බැංකු චෙක්පත් කටයුතු, විභාග පරීක්ෂණ ශ්‍රේණිගත කිරීම, පොත් සහ නිෂ්පාදන ඉන්වෙන්ටරි ඇතුළු විවිධ වර්ගයේ ලේඛන සැකසීම ස්වයංක්‍රියකරණය කිරීම සඳහා පාසලක් නව පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කරයි. පහත දැක්වෙන අවස්ථා සඳහා උපාංග අනුපිළිවෙල වඩාත් සුදුසු වන්නේ කුමන පිළිතුරේ ද?
- A. For reading bank check details regarding school fees.
පාසල් ගාස්තු සම්බන්ධ බැංකු චෙක්පත් අඩංගු තොරතුරු පරීක්ෂාව සඳහා.
- B. For digitizing a library's collection of printed books.
පුස්තකාලයක මුද්‍රිත පොත් එකතුව ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා
- C. For grading standardized multiple-choice exams.
බහුවරණ විභාග ශ්‍රේණිගත කිරීම සඳහා.
- D. For managing the inventory of products in the stationary store.
පාසල් වෙළඳසැලේ නිෂ්පාදන වල ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණය කිරීම සඳහා.
- 1) OCR, flatbed scanner, OMR, barcode reader
2) OCR, flatbed scanner, MICR, Barcode reader
3) MICR, OCR, OMR, Flatbed scanner
4) MICR, OCR, OMR, Barcode reader
5) MICR, flatbed scanner, OMR, OCR
2. What is the main advantage of using cache memory in a computer system?
- පරිගණක පද්ධතියක වාරක මතකය භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන වාසිය කුමක්ද?
- 1) Increases the overall storage capacity / සමස්ත ගබඩා ධාරිතාව වැඩි කරයි
2) Reduces power consumption / බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කරයි
3) Speeds up data access and retrieval / දත්ත ප්‍රවේශය සහ ලබා ගැනීම වේගවත් කරයි
4) Provides non-volatile storage / නෂ්ට නොවන දත්ත ගබඩා සපයයි
5) Allows for direct input/output operations / සෘජු ආදාන/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුම් සඳහා ඉඩ ලබා දේ
3. What is the answer for the simplification $EE_{16} + 22_8 - 24_{10}$?
- $EE_{16} + 22_8 - 24_{10}$ සුළු කළ විට ලැබෙන පිළිතුර කුමක්ද?
- 1) 301_{10} 2) 445_8 3) 11101000_2 4) 10101101_2 5) 454_8
4. Which of the following is equivalent to twice the difference of 66_8 and $1C_{16}$?
- පහත සඳහන් ඒවායින් කවරක් 66_8 සහ $1C_{16}$ හි වෙනසෙහි දෙගුණයට සමාන වේද?
- 1) 110100_2 2) 110101_2 3) 100101_2 4) 110110_2 5) 110000_2

5. Which of the followings is the correct Boolean expression for the given truth table?

ලබා දී ඇති සත්‍යතා වගුව සඳහා නිවැරදි බුලියන් ප්‍රකාශනය පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) $(\bar{A}.B.C) + (\bar{A}.\bar{B}.C) + (A.B.C) + (A.B.\bar{C})$
- 2) $(A.B.C) + (A.\bar{B}.C) + (A.B.\bar{C}) + (A.B.C)$
- 3) $(\bar{A}.B.C) + (\bar{A}.\bar{B}.C) + (A.B.\bar{C}) + (A.B.C)$
- 4) $(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}).(\bar{A} + B + C).(A + B + C).(A + \bar{B} + \bar{C})$
- 5) $(A + \bar{B} + C).(\bar{A} + \bar{B} + C).(\bar{A} + B + \bar{C}).(A + \bar{B} + \bar{C})$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1