Quadro 5.1 – Limitações do estudo.

Limitação	**O que ficou de fora**	**Alcance do resultado**
Sinal único em M1–M3	Onda quadrada de 100 kHz em um só canal; não se variou frequência nem densidade de transições	Como o RLE torna a demanda de banda dependente do sinal, sinais mais rápidos ou com mais transições reduzem os tetos dos dois firmwares, como mostrou o ensaio descartado a 1 MHz
Apenas a variante de núcleo único do Firmware B	A variante que dedica um núcleo à amostragem e outro à transmissão (Seção 3.2.2)	É justamente a que poderia reduzir as pausas observadas; o teto medido de B vale para a variante de núcleo único
Buffers de tamanhos diferentes	1 024 amostras em A contra 8 192 em B, sem equalização	A diferença favorece B, de modo que não inverte as conclusões, mas o teto de A em M1 e M3 é específico de sua fila de dois *buffers* de 1 024 amostras
Bancada única	Uma placa, um *host* e um analisador de referência sem calibração rastreável	A baixa dispersão entre repetições de A indica que a bancada não introduziu variação relevante, mas não elimina vieses comuns às duas arquiteturas
Plataforma única	Somente o RP2350 a 150 MHz	Os números são específicos dessa plataforma; a estrutura do resultado — CPU dividida entre amostrar e transmitir contra um periférico que amostra sozinho — tende a se repetir em outros microcontroladores, com valores diferentes

Fonte: Autoria própria.