Brief an den Vermieter

Ausfüllen, abschreiben oder abfotografieren und per Post oder E-Mail schicken. Seit Oktober 2024 hast du als Mieter einen Anspruch auf Zustimmung (§ 554 BGB).

Mein Name _____ Datum _____

Meine Adresse / Wohnung _____

Vermieter / Hausverwaltung _____

Betreff: Zustimmung zu einem Steckersolargerät (§ 554 BGB)

Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte an meinem Balkon ein Steckersolargerät (Balkonkraftwerk) anbringen und bitte Sie um Ihre Zustimmung. Seit Oktober 2024 haben Mieter darauf nach § 554 BGB einen Anspruch. Zur geplanten Anlage:

Anzahl Module _____ Leistung gesamt (Wp) _____ Wechselrichter (W) _____

Ort der Montage (z. B. Balkongeländer, Südseite) _____

Befestigung (Halterung, Hersteller) _____

Das Gerät erfüllt die Norm DIN VDE V 0126-95, wird an eine vorhandene Steckdose angeschlossen und im Marktstammdatenregister angemeldet. Die Montage erfolgt nach Herstellerangaben ohne Eingriff in die Bausubstanz. Bei Auszug baue ich die Anlage vollständig zurück. Über einen Vorschlag zur Art der Montage spreche ich gern mit Ihnen.

Bitte um Antwort bis (z. B. in 3 Wochen) _____

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift _____

> Tipp: Fotos vom Balkon und das Datenblatt der Halterung beilegen. Ablehnen darf der Vermieter nur, wenn ihm die Anlage im Einzelfall nicht zuzumuten ist – die Optik allein reicht nicht.

Standort-Check

Prüfe deinen Balkon an einem sonnigen Tag. Am einfachsten: Mach zu jeder Uhrzeit ein Foto vom geplanten Platz. Online helfen SunCalc.org und Shadowmap.

Ausrichtung

- ☐ Süd
- ☐ Südost oder Südwest
- ☐ Ost oder West
- ☐ Nord (lohnt sich meist nicht)

Stockwerk _____ Neigung der Module (°) _____

Schatten-Protokoll

Uhrzeit	Frühling	Sommer	Herbst	Winter
9 Uhr				
11 Uhr				
13 Uhr				
15 Uhr				
17 Uhr				

Trage ein: S = Sonne, T = teilweise Schatten, V = voller Schatten.

Balkon und Anschluss

Geländer-Typ (Stab, Glas, Lochblech, Mauer, rund) _____

Geländerlänge (m) _____ Abstand zur Steckdose (m) _____

- ☐ Steckdose ist eine Wandsteckdose (keine Mehrfachsteckdose)
- ☐ Starker Wind möglich (hohes Stockwerk, Ecklage) – Halterung mit Windlast-Angaben wählen

Kauf-Checkliste

Vergleiche bis zu drei Angebote. Ein Häkchen oder kurzer Eintrag pro Feld reicht.

Kriterium	Angebot A	Angebot B	Angebot C
Preis gesamt (€)			
Module: Anzahl × Wp			
Modulleistung gesamt (Wp)			
Wechselrichter max. 800 W			
Norm DIN VDE V 0126-95			
Einheitenzertifikat			
Schuko: max. 960 Wp			
Halterung passt zum Geländer			
Windlast-Angaben Halterung			
Kabellänge ausreichend			
Garantie Module / WR			
WLAN / App			
Lieferzeit			

Vor dem Kauf

- ☐ Ich stecke das Gerät direkt in eine Wandsteckdose – nie in eine Mehrfachsteckdose.
- ☐ Das Anschlusskabel verlängere ich nur, wenn der Hersteller es erlaubt.
- ☐ Über 960 Wp Modulleistung plane ich eine Einspeisesteckdose durch eine Elektrofachkraft ein.
- ☐ Als Mieter: Zustimmung des Vermieters angefragt.

Montage-Protokoll

Dokumentiere die Montage. Das hilft bei Garantie, Versicherung und beim nächsten Sturm-Check.

Datum _____ Helfer _____

- ☐ Halterung nach Anleitung montiert, alle Schrauben mit vorgegebenem Drehmoment
- ☐ Module mit den Klemmen der Halterung befestigt (keine Kabelbinder am Modul)
- ☐ Diebstahlschutz-Schrauben gesetzt
- ☐ Kabel mit UV-beständigen Kabelbindern fixiert, Tropfschleife gelegt
- ☐ Wechselrichter geschützt montiert (nicht in praller Sonne, nicht im Wasser)
- ☐ Stecker direkt in die Wandsteckdose
- ☐ App eingerichtet, erster Ertrag sichtbar
- ☐ Fotos von Montage und Typenschildern gemacht

Seriennummern

Gerät	Hersteller / Typ	Seriennummer
Modul 1		
Modul 2		
Wechselrichter		
Speicher		

Sturm-Check (vor jedem Herbst)

Jahr	Schrauben fest?	Kabel ok?	Bemerkung

Anmelde-Checkliste

Die Anmeldung im Marktstammdatenregister ist Pflicht: kostenlos, online, innerhalb eines Monats nach der Inbetriebnahme.

Datum der Inbetriebnahme _____ Spätestens anmelden bis _____

Zählernummer _____ Modulleistung (Wp) _____ Wechselrichter (W) _____

- ☐ Konto im Marktstammdatenregister angelegt
- ☐ Einheit „Stecker-Solargerät“ registriert
- ☐ Speicher (falls vorhanden) zusätzlich als Stromspeichereinheit eingetragen
- ☐ Bestätigung gespeichert

MaStR-Nummer der Anlage _____

Weitere Punkte

Zustimmung Vermieter/WEG erhalten am _____ Versicherung informiert am _____

- ☐ Zählertausch durch den Messstellenbetreiber erfolgt am: _____

> Deinem Netzbetreiber musst du nichts extra melden – er bekommt die Daten aus dem Marktstammdatenregister. Wer die Anmeldung vergisst, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

5 Fragen an deinen Versicherer

Schick die Fragen per E-Mail an Haftpflicht- und Hausratversicherung und bitte um eine schriftliche Antwort.

Versicherung _____ Vertragsnummer _____

1. Ist mein Steckersolargerät (___ Wp, Wechselrichter ___ W) in meiner Privathaftpflicht mitversichert – auch wenn ein Modul durch Sturm herabfällt?

Antwort: _____

2. Ist es in meiner Hausratversicherung gegen Sturm, Hagel, Feuer und Überspannung versichert – auch bei meinem älteren Vertrag?

Antwort: _____

3. Ist Diebstahl vom Balkon versichert – auch einfacher Diebstahl, nicht nur Einbruchdiebstahl?

Antwort: _____

4. Gibt es eine Entschädigungsgrenze oder Selbstbeteiligung für das Balkonkraftwerk?

Antwort: _____

5. Nur für Eigentümer: Ist die Anlage über die Hausrat- oder die Wohngebäudeversicherung versichert?

Antwort: _____

E-Mail gesendet am _____ Antwort erhalten am _____

Ertrags-Tagebuch

Trag einmal im Monat den Ertrag aus der App ein. So siehst du nach einem Jahr, was dein Balkon wirklich bringt.

Jahr _____ Strompreis (ct/kWh) _____

Monat	Ertrag (kWh)	Ersparnis (€)	Bemerkung (Wetter, Schatten, Ausfall)
Januar			
Februar			
März			
April			
Mai			
Juni			
Juli			
August			
September			
Oktober			
November			
Dezember			

Summe Ertrag (kWh) _____ Summe Ersparnis (€) _____

Ersparnis grob = selbst verbrauchter Strom × Strompreis. Ohne Messung kannst du mit etwa der Hälfte bis zwei Dritteln des Ertrags als Eigenverbrauch rechnen.

Speicher – ja oder nein?

Ein Speicher lohnt sich nicht für jeden. Diese Fragen helfen dir bei der Entscheidung.

- ☐ Ich bin tagsüber selten zu Hause – mittags fließt viel Strom ungenutzt ins Netz.
- ☐ Meine App zeigt eine hohe Einspeisung (Export) übers Jahr.
- ☐ Abends und nachts habe ich eine spürbare Grundlast (Kühlschrank, Router, Standby).
- ☐ Ich habe einen geschützten Aufstellort (siehe Sicherheits-Check).
- ☐ Ich kann mit einer Amortisation von 6 bis 11 Jahren leben.

Grob gerechnet

Einspeisung pro Jahr laut App (kWh) _____ davon realistisch speicherbar (kWh) _____

Strompreis (€/kWh) _____ Ersparnis pro Jahr (€) = kWh × Preis _____

Preis des Speichers (€) _____ Amortisation (Jahre) = Preis ÷ Ersparnis _____

> Faustregel aus Band 2: Ein Balkon-Speicher verschiebt meist 200 bis 360 kWh pro Jahr. Mehr als im Sommer gespeichert werden kann, kommt im Winter nicht dazu – ein großer Akku wird dann nicht voll.

Meine Entscheidung

Speichergröße berechnen

Der Speicher sollte deine Grundlast für etwa eine Nacht decken – nicht mehr.

Was läuft nachts?

Gerät	Leistung (W)	Stunden	Wh = W × h
Kühlschrank			
Router			
Standby (TV, Konsole)			
Licht abends			

Summe Wh pro Nacht _____ + 15 % Verluste _____ = nötige Kapazität (kWh) _____

Oder schnell geschätzt

Nacht-Grundlast (W) _____ × 10–12 Stunden _____ = Wh _____

> Für die meisten Haushalte reichen 1,5 bis 2,5 kWh. Mit nur zwei Modulen wird ein 5-kWh-Akku im Winter kaum voll.

ARBEITSBLATT 10 · BAND 2

Sicherheits-Check Aufstellort

Geh die Punkte durch, bevor der Speicher seinen festen Platz bekommt.

- [ ] Aufstellhinweise des Herstellers gelesen (Temperatur, Abstände, Untergrund)
- [ ] Nicht in einem Fluchtweg (Flur, Treppenhaus)
- [ ] Rauchmelder in der Nähe
- [ ] Nicht in praller Sonne, Temperatur im erlaubten Bereich
- [ ] Draußen: mindestens IP65, erhöht und geschützt vor Spritzwasser
- [ ] Standsicher – an der Wand mit passenden Dübeln befestigt
- [ ] Keine Stolperfalle durch Kabel
- [ ] Zellchemie LiFePO4, Prüfzeichen vorhanden (z. B. VDE, TÜV)
- [ ] Einspeisung auf 800 W begrenzt
- [ ] Speicher im Marktstammdatenregister als Stromspeichereinheit eingetragen
- [ ] Versicherung über den Speicher informiert

Aufstellort _____ Geprüft am _____

ARBEITSBLATT 11 · BAND 3

Geräte-Planer: Was läuft wann?

Welche Geräte kannst du in die Sonnenstunden oder in günstige Tarifzeiten verschieben?

Gerät	Leistung (W)	Laufzeit	verschiebbar?	Beste Zeit	Steuerung
Waschmaschine					
Spülmaschine					
Trockner					
Akkus / E-Bike					
Warmwasser					

Steuerung z. B.: Zeitvorwahl am Gerät, smarte Steckdose, Home Assistant. Geräte mit Heizung (Wasserkocher, Heizstab) brauchen mehr Leistung, als ein Balkonkraftwerk liefert – der Rest kommt dann aus dem Netz.

Tarif-Vergleich: fest oder dynamisch?

Seit 2025 muss jeder Stromlieferant einen dynamischen Tarif anbieten (§ 41a EnWG). Dafür brauchst du ein intelligentes Messsystem (Smart Meter).

	Fester Tarif	Dynamischer Tarif
Anbieter / Tarif		
Grundpreis (€/Monat)		
Arbeitspreis (ct/kWh)		
Ø Preis dynamisch (ct/kWh)		
Kosten Smart Meter (€/Jahr)		
Jahresverbrauch (kWh)		
Kosten pro Jahr (€)		
Laufzeit / Kündigungsfrist		
Preisgarantie?		

- ☐ Smart Meter vorhanden oder beantragt (Einbau innerhalb von 4 Monaten, § 34 MsbG)
- ☐ Mein Speicher darf laut Hersteller aus dem Netz laden
- ☐ Ich kann große Verbraucher flexibel verschieben

> Dynamisch lohnt sich vor allem, wenn du Verbrauch verschieben kannst. Netzentgelte, Steuern und Abgaben zahlst du auch bei sehr niedrigen Börsenpreisen.